1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para atendimento de solicitação de consumidores, que necessitem de instalação elétrica em múltiplas unidades consumidoras.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial e aos seus fornecedores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Centro de Operações Integradas

Executar a atribuição dos cestos contendo as quantidades de ligações novas programadas, para as equipes da Gerência de Serviços Técnicos Comerciais.

3.2 Gerência de Serviços Técnicos Comerciais - GSTC

Executar as Vistorias, Ligações Novas e Trocas de Padrões com segurança, qualidade e observando os prazos regulatórios.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

4.2 Múltiplas Unidades Consumidoras

Todo empreendimento ou edificação que possui mais de uma unidade consumidora, em agrupamentos verticais (edificações com mais de um andar, tais como: prédios, conjuntos de prédios, casas, comércios, etc.) ou horizontais (conjuntos de casas, condomínios fechados, loteamentos, etc.), de uso residencial, comercial ou misto (residencial e comercial), e que dispõe de área comum de circulação, com instalações elétricas independentes para cada unidade consumidora. Podem ser edificações isoladas, interligadas ou agrupadas no mesmo terreno, incluindo complexos esportivos com academia e lojas, postos de combustíveis com lojas de conveniência, galeria de lojas, etc., e que possua área em condomínio com ou sem utilização de energia elétrica (*Redação dada pela NT1.EQTL – Homologado em 22/05/2025*)

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.3 Medição agrupada

Sistema de medição destina a mais de uma unidade consumidora, localizada em empreendimentos ou edificações de múltiplas unidades. Neste caso os medidores ficam agrupados em centros de medição ou no sistema de medição centralizada (SMC).

4.4 Módulo de Medição – Múltiplas Unidades

Módulo lacrável destinado a instalação do medidor. Este módulo deve conter os elementos de medição e proteção geral da instalação de cada unidade consumidora.

4.5 Módulo de Distribuição – Múltiplas Unidades

Módulo lacrável destinado à instalação do barramento e da proteção geral, quando necessário.

4.6 Vistoria

Procedimento realizado pela CONCESSIONÁRIA na unidade consumidora, previamente à ligação, com a finalidade de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança.

4.7 Da abrangência desse Procedimento Operacional Padrão - POP

Este documento tem por finalidade estabelecer os procedimentos para vistoria e ligação de múltiplas unidades para as situações especificadas nos itens 6.4.1 e 6.4.3 na norma técnica para múltiplas unidades consumidoras vigente que estabelece:

4.7.1 O Estudo de Viabilidade Técnica, bem como a Apresentação de Projeto da instalação, só serão dispensados caso o EMUC possua as seguintes características:

- Até 9 unidades consumidoras residenciais monofásicas, incluindo o condomínio;
- A área individual de cada unidade consumidora deve ser menor ou igual a 40 m²;
- O condomínio, caso exista, possui apenas cargas de iluminação e tomadas simples.

4.7.2 Será dispensada a utilização de barramento no padrão de entrada caso a EMUC possua as seguintes características:

- As unidades consumidoras são monofásicas e/ou bifásicas residenciais, comerciais ou mistas;
- Existe no máximo 04 (quatro) unidades consumidoras, que estejam eletricamente separadas;
- Não existe área comum de circulação;
- A carga instalada total, soma de todas as unidades, é no máximo 48 kW.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.7.3 As vistorias de Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras que não atendam os requisitos do item 4.7.2, acima, devem ser realizados através do POP.00362.EQTL.Obras RD e Universalização- Liberar a obra particular para ligação e cadastro comercial.

5 REFERÊNCIAS

NBR-ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade;

Resolução Normativa ANEEL nº 1000, de 07.12.2021;

NT.004.EQTL Normas e Padrões Fornecimento de Energia Elétrica a Edificações de Múltiplas Unidades Consumidoras;

POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP.01139.EQT - Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;

POP.00362.EQTL - Liberar a obra particular para ligação e cadastro comercial;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	**Tempo Médio de Execução da Tarefa**	**Ferramentas e Equipamentos**	
Mínimo de 2 colaboradores.	De 20 a 40 minutos; **Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples**.	**Descrição**	**Qtde**
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Conjunto de vara de manobra	1
		Multímetro	1
		Caneta para detecção de tensão	1
		Chave Philips Isolada	1
		Alicate universal isolado	1

		Canivete de corte isolado	1
		Bolsa para acondicionamento dos EPI's	1
		Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência;	Q/Nec
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava e ou Protetor Facial;	1
		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo;	Q/Nec
		Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Realizar Vistoria e Ligação de Empreendimento Múltiplas Unidades Consumidoras (EMUC)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1 Atribuições para equipe de campo, realizada pelo COI (Centro de Operações Integrado).	1.1 COI recebe as solicitações de Troca de Padrão. 1.2 Realiza as atribuições dos serviços no sistema OPER ou SIGA ou SIGS para as equipes de campo conforme a sua localização informada.	Riscos Ergonômicos	Seguir as regras descritas no Mapa de risco do local de trabalho.
2 Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	2.1 A equipe faz o checklist dos materiais básicos para atendimento da Troca de Padrão do Grupo B; 2.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 2.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 2.4 Solicitação de serviço no tablet da equipe. 2.5 Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	Nota 03 Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.		
3 Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito; Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
4 Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. **Nota 04: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo.**	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Abalroamento;	Atenção nas manobras com o veículo; Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:

	4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade. 4.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão. 4.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar a área necessária, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Ligar pisca alerta do veículo;

			Nota 05: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
6 Elaborar APR.	6.1. Fazer a inspeção rigorosa no poste da base ao topo em que será realizado a atividade e nos condutores e nas estruturas adjacentes. 6.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. **Nota 06: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.** 6.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 7. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
7 Em caso de reprovação da Ordem de Serviço	7.1 Informar o cliente que a ligação não será efetuada, devido a inconformidades na instalação do padrão; 7.2 Listar as inconformidades ao cliente e solicitar que	Lesões físicas; Choque Elétrico; Quedas;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	execute as adequações e solicite uma nova ligação; 7.3 Dar baixa na OS, no sistema OPER, como serviço não executado, informando o motivo de rejeição correspondente;		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa; Botina de segurança;
8 Com a aprovação da Ordem de Serviço Realizar ligação.	8.1Solicitar ao cliente que desligue o disjuntor geral interno da residência; 8.2 Instalar o novo medidor na caixa do padrão; 8.3 Realizar as interligações necessárias no barramento (ligar os cabos que chegam pelo eletroduto do ramal de entrada, no disjuntor e depois no barramento); 8.4 Cortar o ramal de serviço, medindo desde o Poste da rede, onde será feito a conexão, até o poste do padrão. Certificar-se se o ramal obedece a distância máxima de 30 m. 8.5 Posicionar a escada no poste do cliente, seguindo os passos descritos no POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

	8.6 Ancorar Ramal de serviço no poste do padrão, fazendo uso da alça pré-formada; 8.7 Ligar os cabos da parte superior do eletroduto do ramal de entrada no chicote/pingadouro de ligação com a rede; 8.8 Retirar a escada do poste do cliente ;		
9 Posicionar-se no poste da rede	9.1 Posicionar-se no poste em que será feita a conexão do ramal, seguindo os passos descritos no POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;
10 Equipar-se com EPI´s	10.1 Os dois eletricistas devem equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, protetor facial, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura, conforme o POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista;

	Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;		Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
11 Posicionar Escada	11.1 Posicionar escada extensiva POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

12 Subir na Escada	12.1 Instalar Linha de Vida conforme POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; 12.2 O Eletricista sobe na escada, posicionando para realizar o Procedimento de ligação do ramal de serviço. 12.3 O eletricista auxiliar que ficar no solo deve segurar a escada até que a mesma seja amarrada e esteja com todas as proteções conforme o POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
13 Posicionar-se no ponto ideal e operar conexão do ramal de serviço	13.1 No caso de utilização de escada, fixar-se ao poste, passando o talabarte no poste e prendendo-o no cinturão de segurança; **Nota 7: Manter-se distante da Chave a ser aberta. Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste**	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
14 Instalar conjunto de Içamento	14.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;

			Balaclava e ou Protetor facial;
15 Instalar coberturas isolantes	15.1 No caso de rede nua instalar coberturas isolantes na rede secundária e braço de iluminação pública, conforme POP.01139.EQTL – Serviço de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizada.	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
16 Ancorar o Ramal de serviço	16.1 Içar o ramal de serviço pela corda do conjunto de içamento; 16.2 Ancorar o ramal de serviço fazendo uso de alça pré-formada, na bitola compatível com o condutor;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama;

	Nota 08: Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste.		Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
17 Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição	17.1 Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição, fazendo uso de conectores apropriados, para rede convencional nua utilizar os conectores do tipo “cunha” e para rede multiplexada isolada deve-se utilizar os conectores perfurantes. Em casos específicos onde existir caixa borneira, deve-se conectar o ramal da unidade consumidora em seus terminais do barramento.	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura

			conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
18 Verificar tensão no padrão do consumidor	18.1 O Eletricista auxiliar deve executar medições no barramento do cliente, garantindo a conformidade da tensão de fornecimento.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
19 Desinstalar conjunto de içamento	19.1 Desinstalar conjunto de Içamento conforme POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
20 Descer da escada	20.1 O Eletricista desce na escada conforme o POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;

			Balaclava e ou Protetor facial;
21 Recolher escada	21.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida;
22 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	22.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;

23 Organizar o local de Trabalho	23.1 Organizar o local de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
24 Realizar baixa da OS no sistema, informando que a ligação foi executada;	24.1 Realizar baixa da OS no sistema, informando que a ligação foi executada;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;

Nota 09: Casos em que a ligação nova é de um cliente de Geração Distribuída, antes que seja feita a conexão, é necessário que seja feita a vistoria do sistema de Mini ou Microgeração, deve ser garantida a aprovação da vistoria do sistema de Geração, antes de qualquer tarefa de conexão do cliente à rede.

Nota 10: A equipe deverá baixar a nota no sistema inserindo todas as informações da execução do serviço, inclusive a coordenada de precisão e o número do transformador.

Nota 11: A equipe deverá realizar os registros fotográficos necessários para evidenciar a execução do serviço.

7 ITEM DE CONTROLE

Conforme relação de equipamentos e ferramentas descritos no item 6.1.

Impressão realizada em: 28/10/2026

8 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão inicial	Daniela Vasconcelos Edney Guedes/ Edna Rabelo Anelita Sousa/ Rudenisson Moura Rodrigo Lima/ Ricardo Oliveira Massigli Oliveira/ Raffira Mendes
01	07/03/2023	5	Inserida Norma Goiás; Inseridos pops 017.EQTL e 042.EQTL; Retirado POP 085.EQTL;	Waldemar Marciano Pablo Ricardo Nunes Barbosa Gláucio Oliveira Lima Arlington Alencar de Albuquerque Deleon Dias da Silva Lima Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho Isaac Lauda Silva Seixas Daniela Vasconcelos
		6	Alterado de tabela para descrição as informações de composição de equipe e tempo médio de execução de serviço nos itens 6.1 e 6.2.	
		6.3	Alterado a citação da norma NT.004 para “Norma técnica...”	

			7.2 Inserido “/retorno do serviço”; 8.3 Inserido “eletroduto do ramal de entrada”; 8.7 Inserido “eletroduto do ramal de entrada... / pingadouro.	
		6	6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2. Ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade.	
		10	Implantação de revisores do documento.	
02	08/08/2025	4	Alteração do texto do item 4.2 – Definição de Múltiplas Unidades Consumidoras com base na definição da NT00001.EQTL homologada em 22/05/2025.	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		5	Alteração da referência com inclusão do POP.01139.EQTL em substituição do POP.00427.EQTL	

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Almir Pereira Meneses – Superintendência Corporativa Serviços Técnicos e Comerciais

Heitor Hugo Dias Mangueira - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Abraão Alcantara de Sousa - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Impressão realizada em: 28/10/2026