

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PeriCfg0	FBDiv_skip	clkTreeDisable	CLKSel	disVCO	disSER	disEOM	disDES	disCLK
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg1	PLL_I				PLL_BiasGen			
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg2	PLL_R			PLL_P		PLL_P		
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg3	VRefGen	-	ENABLEPLL	PLL_vcoRailMode	PLL_vcoDAC			
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg4	TS_PD	PS_ForceDown	PS_Enable	PS_CapRst	PS_CPCurrent			
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg5	PS_PhaseAdj							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg6	RefStrSel							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg7	GRO_TOARST_N	GRO_Start	CLK40_SetCM	CLK40_InvData	CLK40_Equ	CLK40_EnTer	CLK40_EnRx	
	0	0	0	0	0	0	0	
PeriCfg8	GRO_TOA_Latch	GRO_TOA_CK	CLK1280_SetCM	CLK1280_InvData	CLK1280_Equ	CLK1280_EnTer	CLK1280_EnRx	
	0	0	0	0	0	0	0	
PeriCfg9	GRO_TOT_CK_Latch	GRO_TOTRST_N	FC_SetCM	FC_InvData	FC_Equ	FC_EnTer	FC_EnRx	
	0	0	0	0	0	0	0	
PeriCfg10	BCIDOffset[7:0]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg11	emptySlotBCID[3:0]				BCIDOffset[11:8]			
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg12	emptySlotBCID[11:4]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg13	asyPLLReset	asyLinkReset	asyAlignFastcommand	readoutClockDelayPixel				
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg14	asyResetGlobalRead-out	asyResetFastcommand	asyResetChargeInj	readoutClockWidthPixel				
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg15	-	asyStartCalibration	asyResetLockDetect	readoutClockDelayGlobal				
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg16	LTx_AmplSel			readoutClockWidthGlobal				
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg17	RTx_AmplSel			chargeInjectionDelay				
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg18	disLTx	onChipL1AConf		fcDataDelayEn	fcClkDelayEn	fcSelfAlignEn	softBoot	disPowerSequence
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg19	disRTx	singlePort	serRateRight		serRateLeft		linkResetTestPattern	disScrambler
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg20	eFuse_TCKHP				triggerGranularity			mergeTriggerData
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg21	-	-	eFuse_Bypass	eFuse_Start	eFuse_Rstn	eFuse_Mode		eFuse_EnClk
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg22	eFuse_Prog[7:0]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg23	eFuse_Prog[15:8]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg24	eFuse_Prog[23:16]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg25	eFuse_Prog[31:24]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg26	linkResetFixedPattern[7:0]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg27	linkResetFixedPattern[15:8]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg28	linkResetFixedPattern[23:16]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg29	linkResetFixedPattern[31:24]							
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg30	IfReLockThrCounter				IfLockThrCounter			
	0	0	0	0	0	0	0	0
PeriCfg31	-	-	TDCStrobeTest	TDCClockTest	IfUnLockThrCounter			
	0	0	0	0	0	0	0	0