

ASUS ZenFone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL - Bootloader Unlock 2026

Caizzoo Vista | ZS550KL / Z01FD / Z018 | WW | Snapdragon 625 MSM8953 | 64 GB eMMC

IMPORTANTE

Guia validada en un telefono real. NO usar para ZS570KL/Z016 ni ZE552KL.

El desbloqueo borra userdata. Tener EDL 9008 funcional antes de modificar aboot.

Mantener abootbak stock y guardar todos los backups fuera del telefono.

1. Entrar en Qualcomm EDL 9008

En la unidad probada, adb reboot edl / reboot edl no llegaron a 9008.

Funciono un cable deep-flash: puente temporal USB D+ <-> GND al conectar el telefono apagado.

Mantener Vol+ + Power unos 20 segundos y soltar el puente. Nunca puentear +5V/VBUS con GND.

Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {\$_.InstanceId -match 'VID_05C6'}

Resultado correcto: VID_05C6&PID_9008. PID_900E es crash dump, no la ruta Firehose final.

Con Zadig: List All Devices -> 05C6:9008 -> WinUSB.

qdl.exe list

Esperado: 05c6:9008 (none)

2. Validar Firehose y hacer backups

Programmer usado: Asus_ZS550KL_prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn

qdl.exe -d -R -s emmc Asus_ZS550KL_prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn read 0/0+34 gpt-primary.bin

Confirmar MemoryName="eMMC", TargetName="8953" y lectura exitosa antes de escribir.

Backups minimos: aboot, abootbak, config, devinfo, sysconf, bootparam y GPT.

3. Parche decisivo de config

En el backup real: config[0x1FC]=01 y config[0x7FFFF]=00.

El engineering aboot comprueba config[0x7FFFF] & 1.

Crear config-patched.img desde TU config y cambiar SOLO 0x7FFFF: 00 -> 01.

qdl.exe -R -s emmc ... write config config-patched.img

qdl.exe -R -s emmc ... read config config-after-write.img

Comparar SHA-256 de ambos archivos: deben ser identicos.

4. Engineering about temporal

NO tocar abootbak. Reemplazar solamente el aboot primario y verificar read-back.

SHA-256 engineering about:

```
369158325d9e39c88fb5d9969fbb1cd647e476bbbe97130b1be02b63b184d296
```

```
qdl.exe -R -s emmc ... write aboot aboot.img
```

5. Desbloqueo real

```
fastboot oem device-info
```

```
fastboot flashing get_unlock_ability
```

El stock Oreo no registraba get_unlock_ability; si responde, el engineering about esta activo.

En la unidad probada inicialmente devolvio 0. La secuencia que funciono fue:

```
fastboot flash config H:\qdl\config-patched.img
```

```
fastboot reboot-bootloader
```

```
fastboot flashing get_unlock_ability
```

Cuando get_unlock_ability = 1:

```
fastboot oem unlock-go
```

El telefono se reinicia y borra userdata. Luego comprobar:

```
fastboot oem device-info
```

Resultado requerido: Device unlocked: true

6. Restaurar about Oreo stock

```
qdl.exe -R -s emmc ... write aboot aboot-edl-backup.img
```

SHA-256 about stock esperado:

```
1fc963b732cd634c7ebd82246f4938ed40b158ae57a836ec6da2bae24e2bcd0
```

Reiniciar y confirmar que Device unlocked: true persiste con el about stock restaurado.

7. Root Magisk opcional

```
qdl.exe -R -s emmc ... read boot boot-stock.img
```

Parchear boot-stock.img en Magisk. Probar primero con fastboot boot antes de flashear.

```
fastboot boot magisk_patched-XXXXX.img
```

```
adb shell su -c id
```

```
fastboot flash boot magisk_patched-XXXXX.img
```

Hashes utiles

config stock: 319270ac6f9b4c221a620e51bb15a06260957785f8d032f42279a39bf603dab2

config patched probado: d54de9ff373143e1a4dd43bea5a4386d090217214a2aae8458ef113281d1134b

Resultado final validado

Device unlocked: true | about Oreo stock restaurado | root Magisk permanente funcionando.

Investigacion y pruebas practicas: Caizzoo Vista | 27 de septiembre de 2026