


Manuel du X8R FrSky 2.4GHz ACCST

Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur X8R 8/16 voies full duplex télémetrique de FrSky. Afin de bénéficier de tous les avantages de ce système, merci de lire avec attention le présent manuel d'utilisation et de configurer le produit comme indiqué ci-dessous.

Généralités



LED Verte	LED Rouge	Status
ALLUMÉE	Clignotante	Appariement
Clignotante	ÉTEINTE	Normal
ÉTEINTE	Clignotante	Signal perdu
Clignotante deux fois	ÉTEINTE	Paramétrage Failsafe

Spécifications

Dimensions : 46,47 x 26,78 x 14,12mm (L x l x H)

Poids : 16,6g

Nombre de voies : 16 VOIES (1-8 voies disponibles sur les sorties conventionnelles, 1-16 voies disponibles sur le port SBUS ou alors combiner deux X8R pour réaliser un récepteur 16 voies)

Avec sortie RSSI en Modulation de Largeur d'Impulsion (0-3,3V)

Plage de tension de fonctionnement : 4,0 ~ 10V

Courant de fonctionnement : 100mA@5V

Portée du récepteur : en champ dégagé >1,5km

Possibilité de mettre à jour le micrologiciel (Firmware)

Compatibilité : FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U en mode D8

FrSky Taranis X9D Plus/XJT en mode D8

FrSky Taranis X9D Plus/XJT en mode D16

la version X8R-EU fonctionne uniquement avec la version EU de la Taranis X9D Plus de FrSky / version EU du module XJT en mode D16-EU-LBT.

Nouveautés !

- Nombre de voies plus important : 1-8 voies disponibles sur les sorties conventionnelles, 1-16 voies disponibles sur le port SBUS ou alors combiner deux X8R pour réaliser un récepteur 16 voies.
- Mettez en parallèle deux X8R pour réaliser un récepteur 16 voies.
- Avec sortie RSSI en Modulation de Largeur d'Impulsion (0-3,3V)
- Avec le Smart Port activé, obtention d'une transmission full duplex bidirectionnelle.



Le Smart Port (S. Port) consiste en un protocole de transmission numérique de signal full duplex sur un unique conducteur développé par l'entreprise FrSky Electronic. Tous les produits équipés d'un Smart Port actif (incluant le module XJT, le récepteur X8R, les nouveaux capteurs ne nécessitant pas de concentrateur, le nouvel écran de contrôle intelligent, etc), les appareils dotés d'un port série servant à acheminer des données utilisateurs ou jouant le rôle de périphériques d'entrée/sortie peuvent être reliés sans limitation de nombre ou de trames à haute vitesse de transmission.

Procédure d'appariement (Binding)

L'appariement (ou "Binding") est le processus qui permet d'associer de façon unique un récepteur particulier à un module de transmission. Un module de transmission peut être apparié à plusieurs récepteurs (dans le cas où il ne sont pas utilisés simultanément). Un récepteur peut uniquement être apparié à un seul module de transmission.

Suivez les étapes ci-dessous pour accomplir l'intégralité de la procédure d'appariement :

1. Mettre en marche l'émetteur tout en maintenant appuyé le bouton F/S du module (veuillez vous référer au manuel d'utilisation du module pour connaître la position exacte du commutateur). Relâcher le bouton. La LED rouge de votre module XJT doit clignoter, indiquant que l'émetteur est prêt à s'apparier au récepteur.
2. Mettre le récepteur X8R en mode appariement (**voir le tableau suivant pour plus de détails**). La LED rouge du récepteur doit clignoter, indiquant que le processus d'appariement est achevé.
3. Éteindre l'émetteur et le récepteur.
4. Mettre en marche l'émetteur et connecter la batterie du récepteur. La LED verte sur le récepteur indique que le récepteur reçoit les commandes issues de l'émetteur. L'appariement du récepteur/module d'émission n'a pas besoin d'être réitéré, excepté si l'un des deux éléments est remplacé.

Note : Après avoir achevé la procédure d'appariement, s'assurer de la présence d'énergie et vérifier que le récepteur est réellement sous le contrôle de l'émetteur auquel il a été lié.

Mode du récepteur et Opération d'Appariement :

- ① Nous attirons votre attention sur le fait que le protocole Smart Port n'est disponible qu'en mode D16.

Modes du X8R	Télémetrie	Voie de sortie	Sélection du mode du récepteur & Opération d'Appariement :	
			Avant l'appariement, interconnecter (broches de signal)	Bouton F / S
Modes 1(D8)	✓	VOIE 1 ~ VOIE 8	VOIE 7 & VOIE 8	Connecter la batterie sur n'importe quelle voie de sortie disponible (nul besoin de maintenir le bouton F/S sur le X8R)
Modes 2(D16)	x	VOIE 1 ~ VOIE 8	VOIE 3 & VOIE 4	Connecter la batterie sur n'importe quelle voie de sortie disponible tout en maintenant le bouton F/S sur le X8R
Modes 3(D16)	x	VOIE 9 ~ VOIE 16	VOIE 1 & VOIE 2	
Modes 4(D16)	✓	VOIE 9 ~ VOIE 16	VOIE1 & VOIE2, VOIE3 & VOIE4	
Modes 5(D16)	✓	VOIE 1 ~ VOIE 8	Pas de cavalier d'interconnexion	

Lorsque vous combinez deux X8R pour réaliser un récepteur 16 voies, vous devez désactiver la télémetrie sur au moins un des deux X8R comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

La version du X8R-EU fonctionne uniquement avec la version EU de la Taranis X9D Plus de FrSky / version EU du module XJT en mode D16-EU-LBT.

Vérification de la Portée

Un pré-vol de vérification de portée devrait être réalisé avant chaque session de vol. Les réflexions des barrières métalliques avoisinantes, les bâtiments en béton ou les arbres peuvent causer la perte de signal aussi bien durant la phase de vérification de portée que durant le vol. Suivre les étapes ci-dessous pour réaliser la procédure de vérification de portée :

1. Disposer le modèle à au moins 60cm d'un lieu dépourvu de métal (comme par exemple un banc en bois).
2. Les antennes du récepteur devront être séparées dans le modèle, et ne pas être au contact du sol.
3. Positionner verticalement l'antenne d'émission.
4. Mettre en marche l'émetteur et le récepteur, appuyer sur le bouton F/S du module XJT pendant 4 secondes pour entrer en mode vérification de portée, la LED rouge doit s'éteindre, la LED verte clignote rapidement. La portée efficace est alors diminuée d'un rapport 1/30 (1m en mode *portée réduite* = 30m en mode *normal*).
5. S'éloigner du modèle en agissant simultanément sur les commandes de l'émetteur pour confirmer que le contrôle du modèle reste opérationnel.
6. Appuyer sur le bouton F/S du module XJT durant 1-2 secondes pour quitter le mode de vérification de portée, la LED rouge doit à nouveau rester allumée, indiquant que vous êtes à nouveau en mode d'émission normal.

Failsafe

Le Failsafe est une fonctionnalité utile qui prend le contrôle des voies pour leur attribuer une position prédéterminée chaque fois que le signal de commande est perdu durant un laps de temps. Le X8R possède une fonction failsafe pour chacune des voies. Suivre les étapes ci-dessous pour attribuer une position de failsafe pour chacune des voies :

1. Appairer en premier lieu le récepteur et mettre en marche l'émetteur et le récepteur;
 2. Déplacer les commandes pour obtenir la position de failsafe désirée pour chacune des voies;
 3. Appuyer brièvement sur le bouton F/S du récepteur (moins d'une seconde). La LED verte doit clignoter deux fois, confirmant ainsi que la position failsafe a été enregistrée dans le récepteur.
- Pour désactiver la fonctionnalité failsafe, ré-apparier le récepteur.
- Il est recommandé de configurer le Failsafe lors de la première utilisation du système, ou lorsque le récepteur a été ré-apparié.
- Suivre les étapes ci-dessous pour configurer le failsafe.
- Option 1 - Comment configurer le failsafe pour obtenir une position des voies personnalisée dans le cas d'une perte de signal :
- 1) Appairer le récepteur avec le module de transmission et mettre en marche l'émetteur et le récepteur
 - 2) Déplacer les commandes pour obtenir la position de failsafe désirée pour chacune des voies;
 - 3) Appuyer brièvement sur le bouton F/S du récepteur et la procédure est alors achevée.

Option 2 - Comment configurer le failsafe pour obtenir une absence de signal en sortie des voies dans le cas d'une perte de signal :

- 1) Arrêter l'émetteur, mettre en marche le récepteur, puis appuyer brièvement sur le bouton F/S du récepteur.

Note : Si le failsafe n'est pas configuré, par défaut le failsafe maintiendra la dernière position connue avant la perte du signal. Dans ce cas, il existe un risque que votre modèle s'éloigne et cause des blessures.

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel complet pour le X8R sur www.frsky-rc.com - Download - Manual.

Dans les cas où vous auriez d'autres questions, merci de bien vouloir joindre le support technique FrSky à sales4tech@gmail.com.