

PULSE V4 IP68 EU863-870

1.- Descripción general y principio de funcionamiento

Este dispositivo, identificado como el modelo LoRaWAN 863-970 PULSE IP68, funciona como un transmisor de pulsos. Su principio de operación se basa en conectarse directamente a medidores con interfaz de impulsos (de agua, gas, electricidad, etc.), para luego transmitir los datos de forma inalámbrica a través de la red LoRaWAN a un servidor central, permitiendo la monitorización remota.

2.- Características técnicas principales

- Tecnología de Comunicación: LoRaWan
- Potencia de transmisión: 14 dBm
- Batería: 3.6V
- Carcasa: IP68
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a +70°C

3.- Entradas de pulso y Funcionalidad

Conector	Descripción de funcionalidad	Tipo de señal
IMPULSE_2	Entrada principal para la recepción de pulsos en el Canal 2	naranja
TAMPER_2	Entrada que detecta manipulaciones o interferencias no autorizadas en el canal 2	blanco-verde
GND	Conexión a tierra	verde
IMPULSE_1	Entrada principal para la recepción de pulsos en el Canal 1	blanco-marron
TAMPER_1	Entrada que detecta manipulaciones o interferencias no autorizadas en el canal 1	marron

4.- Consideraciones para la instalación y simulación

Para empezar la instalación tenemos que sacar el sensor del modo park. El producto nos llega en modo park, que es un modo de espera con consumo mínimo. Para poder sacar el sensor del modo park tenemos que pasar un imán por encima de él durante mas de 6 segundos. Un LED verde se encenderá para indicar que se ha detectado el imán y luego parpadeará durante la fase de arranque del producto. El sensor envía su configuración y trama de datos.

Una vez habiendo salido del modo park entraremos en el modo producción. En este modo podremos configurar el sensor como necesitemos con el programa de móvil o del ordenador.

“xx nombre”

Aquí no solo podremos configurar el dispositivo también podremos acceder a la información necesaria para configurar las lecturas del sensor como la dirección de este.

(xxx) pag 44

.- Links

https://www.rg2i.com/wp-content/uploads/2022/12/MU_PULSE-1.pdf

(Pagina 33)

	LORA APP EUI	LORA APP KEY
SENSOR 1	0018B2100001BED5	D95C1192F76343C4BEDF D9AD1649EE58
SENSOR 2		01E14C799F85414885FE7 A7FCF462FA7