# Befehlslisten

C 8205 – Einzelbefehlsliste · Stand 08.10.2026

Dieses PDF gibt die Quelldatei `C8205-Interpreter-Befehlsliste.md` im Wortlaut wieder (2 Abschnitte). Weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt; Listen, Tabellen, Codeblöcke und Zitate entsprechen der Quelle. Maßgeblich bleibt die .md-Datei; dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt (Stand siehe oben und Fußzeile).

## Inhalt


**generische Befehlszusammenfassung nach Befehlsarten . . . . . 2**

Einleitung . . . . . 2

Befehlstyp . . . . . 2

4.2. Operationszusatz . . . . . 3

4.3. Vollständige Befehlsübersicht (Original-Tabelle, mehrteilig) . . . . . 5

**Einzelbefehlsübersicht . . . . . 8**

Maschinenbefehle, kurz auch nur Befehle genannt, werden bezüglich des Operationsteiles BAZ bitweise dekodiert. Das ist die Grundlage der folgenden generischen Befehlsbeschreibung.

## generische Befehlszusammenfassung nach Befehlsarten

### Einleitung

Der Operationsteil eines Befehls besteht aus den drei Triaden **B, A, Z**, die im Sinne eines analytischen Befehlscodes weitgehend selbständige Bedeutung haben:

- **B** = Befehlstyp
- **A** = Operationsart
- **Z** = Operationszusatz — setzt sich zusammen aus dem Paar **R** (Resultatbehandlung) und dem **Löschbit L**.

(Bedeutung von A im Detail: *noch offen, folgt später.* Bedeutung von Z im Detail: s. Abschnitt 4.2 unten.)

### Befehlstyp

Der Befehlstyp wird durch die Bits **$z_{24}$, $z_{25}$, $z_{26}$** angegeben (= Triade B); er kann einen der acht Zahlenwerte 0 bis 7 besitzen. Durch die verschiedenen Werte des Befehlstyps werden verschiedene Bedeutungen der Operationsart festgelegt.

| B (oktal/dez. gleich, 0–7) | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| 0 | Organisationsbefehl 1. Art | S. 4.1.1 |
| 1 | Organisationsbefehl 2. Art | S. 4.1.2 |
| 2 | Einzelbefehl | S. 4.1.3 |
| 3 | Markierter Einzelbefehl | S. 4.1.4 |
| 4 | Gruppenbefehl (G-Befehl) | S. 4.1.5 |
| 5 | Verkürzter Gruppenbefehl (GX-Befehl) | S. 4.1.6 |
| 6 | Wiederholungsbefehl (W-Befehl) | S. 4.1.7 |
| 7 | Verkürzter Wiederholungsbefehl (WX-Befehl) | S. 4.1.8 |

**4.1.1. Organisationsbefehl 1. Art (B=0)** Charakterisiert durch B = 0. In Abhängigkeit von der Operationsart brauchen nicht alle Phasen der Befehlsschleife durchlaufen zu werden; die Phasen I oder IV können entfallen.

**4.1.2. Organisationsbefehl 2. Art (B=1)** Charakterisiert durch B = 1. Der Phasenablauf kann wie bei Organisationsbefehlen 1. Art modifiziert werden.

**4.1.3. Einzelbefehl (B=2)** Charakterisiert durch B = 2. Die Operation bezieht sich auf eine einzige Speicherzelle.

**4.1.4. Markierter Einzelbefehl (B=3)** Charakterisiert durch B = 3. Zusätzlich zur Wirkung des Einzelbefehls wird ein Vergleichszustand erzeugt. Welcher Vergleichszustand erzeugt wird, ist vom Resultat eines Vergleichs abhängig. Für die Darstellung wird der Inhalt des Vergleicher-Flip-Flop-Paares als zweistellige Dualzahl aufgefaßt.

*Vergleichsmechanismus (Details zu 4.1.4):*

- Verglichen wird der Akkumulatorinhalt nach Phase III mit einer Größe v. Dabei ist $v = \langle a \rangle$ für Operationsarten $A \leq 3$ mit dem Adreßteil a, und es ist $v = 0$ für Operationsarten $A \geq 4$.
- Der Akkumulatorinhalt selbst ist zum Zeitpunkt des Vergleichs für alle markierten Einzelbefehle mit Löschanweisung gleich Null.
- Flip-Flop 1 bleibt eingeschaltet, wenn $\langle Ac \rangle \leq v$ gilt; für $\langle Ac \rangle \geq v$ bleibt Flip-Flop 2 eingeschaltet. Gilt $\langle Ac \rangle = v$, so bleiben beide Flip-Flop eingeschaltet; der Wert des Vergleichszustandes ist dann gleich 3.
- Im Mechanismus des Vergleichersetzens werden zunächst am Ende von Phase III beide Flip-Flop eingeschaltet; der Vergleicher wird gesetzt (= 3). In Phase IV findet nur bei Ungleichheit von $\langle Ac \rangle$ und v eine Korrektur des Vergleichers statt, wobei beide Flip-Flop stets entgegengesetzt geschaltet werden.
- Notation: Das Symbol V(a, b) bedeutet im weiteren, daß a als $\langle Ac \rangle$ mit b verglichen wird.

*Vergleichsregister Vgl1/Vgl2 — Zustandstabelle:*

| Vgl 2 | Vgl 1 | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 0 | 1 | "Vgl 1 gesetzt" |
| 1 | 0 | "Vgl 2 gesetzt" |
| 1 | 1 | "Vgl 1 und Vgl 2 gesetzt", auch: "Vgl 3 gesetzt" |

**4.1.5. Gruppenbefehl (G-Befehl) (B=4)** Charakterisiert durch B = 4. Beginnt wie ein Einzelbefehl, d. h. die Phasen I bis III werden wie bei diesem ausgeführt. Phase IV bezieht sich dagegen auf alle Zellen der Spur, zu der die im Adreßteil genannte Zelle gehört; sie wird also 32-mal durchlaufen. Die Zellen dieser Spur werden dabei in der Reihenfolge ihrer geometrischen Anordnung auf der Trommel bearbeitet.

**4.1.6. Verkürzter Gruppenbefehl (GX-Befehl) (B=5)** Charakterisiert durch B = 5. Beginnt wie ein Gruppenbefehl, hat aber eine zusätzliche Abbruchbedingung (X-Bedingung).

- Die zusätzliche Abbruchbedingung besteht in der Negativität des Akkumulatorinhaltes; bei R≠1 wird $z_0$, bei R=1 wird $z_{32}$ als Vorzeichen interpretiert. Nachdem diese Abbruchbedingung erfüllt ist, werden Operation und Resultatbehandlung noch mit einer Sektornummer ausgeführt. Der Abbruch erfolgt spätestens nach voller Ausführung des Gruppenbefehls.
- Der nächste Befehl wird nach erfolgtem X-Abbruch ohne Wartezeit $W_1$ sofort entnommen. Demnach wird die Spur für diese Befehlsentnahme durch den Inhalt des Befehlszählers bestimmt, während die Sektornummer in der zweiten Wortzeit nach Abbruch des GX-Befehles liegt; in der ersten Wortzeit nach dem Abbruch erfolgt Phase I.
- Wird die X-Bedingung nicht realisiert, so erfolgen Abbruch und Fortsetzung wie beim G-Befehl.
- Werden normale und zusätzliche Abbruchbedingungen gleichzeitig erfüllt, geschieht die Entnahme des nächsten Befehls so, als ob die normale Abbruchbedingung den Vorrang hätte. Genauer ist der Wirkungsmechanismus aus Abb. 10 zu entnehmen.
- Konsequenzen für die Programmfortsetzung (für den auf den GX-Befehl folgenden Befehl), wenn die X-Bedingung zum Abbruch führt: Wurde der X-Befehl aus der Zelle b entnommen, so hat der Befehlszähler nach Phase III des nächsten Befehls den Inhalt b+2. Ist der nach dem GX-Befehl entnommene Befehl ein tatsächlich auszuführender Sprungbefehl (Sprung ohne Bedingung oder bedingter Sprung mit erfüllter Bedingung), so wird dieser Befehlszählerinhalt nicht ausgewertet. Wird kein Sprung ausgeführt, so wird der nunmehr folgende Befehl aus Zelle b+2 entnommen.

**4.1.7. Wiederholungsbefehl (W-Befehl) (B=6)** Charakterisiert durch B = 6. Der Wiederholungsbefehl wirkt wie ein Gruppenbefehl mit anderer Abbruchbedingung für die Wiederholung. Er beginnt bei der im Adreßteil angegebenen Speicherzelle und endet bei derjenigen mit der (oktalen) Sektornummer 23; ein Wiederholungsbefehl mit einer Adresse mit der Sektornummer 0 wirkt wie ein Gruppenbefehl mit derselben Adresse. Durch einen Wiederholungsbefehl kann also eine n-malige Ausführung von Operationen mit $1 \leq n \leq 32$ realisiert werden.

**4.1.8. Verkürzter Wiederholungsbefehl (WX-Befehl) (B=7)** Charakterisiert durch B = 7. Der verkürzte Wiederholungsbefehl beginnt wie ein Wiederholungsbefehl, hat aber dieselbe zusätzliche Abbruchbedingung wie der verkürzte Gruppenbefehl. Der Abbruch erfolgt spätestens nach voller Ausführung des Wiederholungsbefehls. Die Programmabarbeitung wird wie beim verkürzten Gruppenbefehl fortgesetzt.

## 4.2. Operationszusatz

Der Operationszusatz Z steht in den Bits $z_{30}$, $z_{31}$, $z_{32}$; er hat also einen der acht Zahlenwerte 0 bis 7. Das Bitpaar $z_{30}$, $z_{31}$ besitzt die Bedeutung der Resultatbehandlung R, das Bit $z_{32}$ die Bedeutung der Löschanweisung L.

### 4.2.1. Resultatbehandlung

Die Resultatbehandlung geschieht stets nach Ausführung der Operation in Phase IV und bezieht sich auf den Inhalt des Akkumulators. Bei einigen Organisationsbefehlen wird dieser Teil der Befehlsschleife nicht durchlaufen; die Resultatbehandlung ist dann wirkungslos. Es gibt vier Möglichkeiten der Resultatbehandlung, die den Zahlenwerten 0 bis 3 entsprechen.

- **R = 0:** keine Resultatbehandlung; Bitpaar $z_{30}$, $z_{31}$ wirkungslos: ⟨Ac⟩ := ⟨Ac⟩
- **R = 1:** Rechtsverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach rechts verschoben; das rechts überlaufende Bit geht verloren, $z_0$ wird mit 0 besetzt: ⟨Ac⟩ := ½ · ⟨Ac⟩ =def V_r^I (⟨Ac⟩)
- **R = 2:** Linksverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach links verschoben; das links überlaufende Bit geht verloren, $z_{32}$ wird mit 0 besetzt: ⟨Ac⟩ := 2 · ⟨Ac⟩ =def V_l^I (⟨Ac⟩)

- **R = 3:** zyklische Linksverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach links verschoben; das links überlaufende Bit wird in die Stelle $z_{32}$ übertragen: ⟨Ac⟩ := 2 · ⟨Ac⟩ + $z_0 \cdot 2^{-32}$ =def V_zl^I (⟨Ac⟩)

#### 4.2.1a. Verallgemeinerung: Vr/Vl auf beliebigen Registern

Die obigen Formeln sind hier für AC angegeben; an anderer Stelle dieser Datei (z. B. 4.3-Formeln wie "Vr⟨BZ⟩", "Vr⟨a⟩") wird dieselbe Bit-Operation auf andere Register/Operanden angewendet. Bit-exakte Definition, allgemein für ein Register X:

- **Vr** (Rechtsverschiebung): `X := X um 1 Bit rechtsverschoben; z₀ := 0` (das rechts herausfallende Bit $z_{32}$ geht verloren, sofern nicht zyklisch).
- **Vl** (Linksverschiebung): `X := X um 1 Bit linksverschoben; z₃₂ := 0` (das links herausfallende Bit $z_0$ geht verloren, sofern nicht zyklisch).
- **Zyklisch** (in diesem Befehlssatz nur als zyklische Linksverschiebung, R=3, realisiert): statt der 0-Belegung wird das herausfallende Bit auf die freiwerdende Stelle übertragen — allgemein formuliert: bei zyklischer Verschiebung gilt `z₀ := z₃₂` bzw. `z₃₂ := z₀` (je nach Richtung), d. h. das jeweils "herausfallende" Bit wird an der anderen Seite wieder eingespeist statt verworfen. Für R=3 entspricht das genau der oben angegebenen Formel `V_zl^I`.
- **Kein Überlauf durch Verschiebung:** Laut Definition des Überlauf-Sprungs (A=7, s. u.) entsteht ein Überlauf ausschließlich bei Add., Subtr., bedingter Add./Sub. oder R-Operation (Zahlenbereich überschritten) – **keine** Verschiebung (Vr, Vl, zyklisch) erzeugt einen Überlauf. (Korrektur einer eigenen früheren Fehlannahme.) Überlauf wird außerdem nur bei R=0 (Z=0 oder 1, ohne Resultatbehandlung) eingeschaltet (Programmieranleitung 4.3.2.10, bestätigt 03.10.2026).
- **Notation "($a_1a_2a_3a_4$)_X" / "($b_1b_2b_3b_4$)_X":** $a_1a_2a_3a_4$ bzw. $b_1b_2b_3b_4$ bezeichnen stets die 4 Oktal-Triaden einer Adresse a (=ADR), also die Bits $z_{12}$–$z_{23}$ (Spur $z_{12}$–$z_{18}$, Sektor $z_{19}$–$z_{23}$) eines Maschinenwortes – dieselbe feste Bit-Lage wie beim Adreßteil jedes Befehlswortes (s. Datei "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md"). Der Suffix (_AC bzw. _AR) gibt an, in welchem Register diese Bits gerade stehen: `(a₁a₂a₃a₄)_AC` = Bits $z_{12}$–$z_{23}$ des (33-Bit-)Registers AC, ausgelesen wie ein Adreßteil; `(b₁b₂b₃b₄)_AR` = Bits $z_{12}$–$z_{23}$ des (12-Bit-)Registers AR, was wegen AR's Breite mit ⟨AR⟩ insgesamt übereinstimmt.

#### 4.2.2. Löschbit

Das Löschbit wird in Phase III wirksam und bezieht sich auf den Inhalt des Akkumulators. Es gibt zwei Möglichkeiten.

Hat das Löschbit den Wert L = 0, so ist es wirkungslos. Für L = 1 wird der Akkumulatorinhalt in Phase III des Befehls, der die Löschanweisung enthält, gelöscht: alle Bits werden zu Null.

#### 4.2.3. Zusammenfassung von Resultatbehandlung und Löschanweisung

Aus den vier Möglichkeiten für die Resultatbehandlung und den zwei Möglichkeiten für die Löschanweisung ergeben sich acht mögliche Werte für den Operationszusatz mit ihren verschiedenen Bedeutungen:

| Z | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | keine Löschung, keine Resultatbehandlung |
| 1 | Löschen, keine Resultatbehandlung |
| 2 | keine Löschung, Rechtsverschiebung |
| 3 | Löschen, Rechtsverschiebung |
| 4 | keine Löschung, Linksverschiebung |
| 5 | Löschen, Linksverschiebung |
| 6 | keine Löschung, zyklische Linksverschiebung |
| 7 | Löschen, zyklische Linksverschiebung |

## 4.3. Vollständige Befehlsübersicht (Original-Tabelle, mehrteilig)

**Anmerkung (Konsistenzprüfung gegen die Einzelbefehlsübersicht, alle 512 Codes gegengeprüft, s. Abschnitt "Einzelbefehlsübersicht"):** Vollständigkeit bestätigt (alle 512 Codes 000–777 oktal genau einmal vorhanden, keine Lücken/Duplikate). Bei den Zeilen A=0 (Konjunktion in AC) und A=6 (Konjunktion mit negiertem AC) gilt zusätzlich, obwohl hier pauschal "Z=0…7" angegeben ist: für die vier Z-Werte mit L=1 (Löschen; Z=1,3,5,7) wird die jeweilige Formel durch das vorherige Löschen des AC (Phase III) wirkungslos – A=0: ⟨AC⟩:=0∧⟨a⟩=0; A=6: ⟨a⟩:=(¬0)∧⟨a⟩=⟨a⟩ (Speicherzelle bleibt unverändert) – und ist in der Einzelbefehlsübersicht deshalb konsequent als „Leer-Operation" geführt (gilt gleichermaßen für B=2, B=3 [markiert], B=4–7 [G/GX/W/WX]).

ERGEBNIS (korrigiert 05.10.2026): $z_{32}$ in der A=3-Variantenformel (A=3, Z=2,3) ist das **niederwertigste Bit des Akkumulators** (⟨AC⟩ nach Phase III), nicht das Löschbit L des Befehls – dieselbe Lesart wie bei A=7/Z=2, wo die Tabelle ausdrücklich „($z_{32}$)_AC“ schreibt. Die frühere Deutung $z_{32}$ = L (und damit „bei Z=2 nie Addition“) war falsch: Sie ist mit der Multiplikation der Programmieranleitung 6.1.2 und 6.2.1 (Befehle 7700 432 und 7700 462) unvereinbar, wo das jeweils niederwertigste Bit des Multiplikators über die Addition entscheidet und der Multiplikator durch die Rechtsverschiebung abgebaut wird. Maßgebliche Wirkung: $z_{32}$(AC) = 1 → ⟨AC⟩ := Vr[⟨AC⟩ + ⟨a⟩] (ein Übertrag aus der Addition rückt als $z_0$ nach der Verschiebung ein); $z_{32}$(AC) = 0 → ⟨AC⟩ := Vr⟨AC⟩. Für A=7/Z=3 besteht kein Widerspruch: dort gibt 4.3 bereits direkt „⟨AC⟩:=0“ an (eigene Formelzeile, unabhängig von Vr-Berechnung), passend zu „Leer-Operation“.

Für A=3/Z=3 (Codes 233, 433, 533, 633, 733) besteht ebenfalls **kein** Widerspruch zur Einzelbefehlsübersicht: Das Löschen (L=1) wirkt bereits in Phase III, also ist ⟨AC⟩ = 0 und damit $z_{32}$(AC) = 0; die Formel ergibt `⟨AC⟩:=Vr⟨AC⟩=0`, das ist die „Leer-Operation“ der Einzelbefehlsübersicht. (Unter der früheren, falschen Deutung $z_{32}$ = L hätte sich scheinbar `Vr⟨a⟩` ergeben und einen Widerspruch vorgetäuscht.) **Auflösung (Grundsatz, gilt für alle künftigen Widersprüche dieser Art):** Die Einzelbefehlsübersicht ist die unmittelbare Definition je Oktalcode; diese Tabelle (4.3) ist eine generische Ableitung über A/Z-Bereiche und steht bei Widerspruch zurück. Für Z=3 gilt verbindlich „Leer-Operation" (Einzelbefehlsübersicht). Seit der Korrektur vom 05.10.2026 ($z_{32}$ = niederwertigstes AC-Bit) ist die Formel dieser Zeile damit auch verträglich, weil ⟨AC⟩ bei Z=3 durch das Löschen bereits 0 ist; ein Widerspruch besteht hier nicht mehr. Der Grundsatz bleibt für künftige Fälle bestehen.

**Notation der Sprungbefehle (Originaldokumentation):** Die Originaltabelle beschreibt jeden Sprungbefehl als Fallunterscheidung: nächster Befehl := a, falls die Sprungbedingung erfüllt ist, sonst nächster Befehl := ⟨BZ⟩ + 1°. Beim unbedingten Sprung (000) gilt immer a. Die Bedingungen: 040 ⟨AC⟩ < 0; 050 ⟨AC⟩ ≥ 0; 070 Überlauf; 140 Vergleicher 1 oder 3; 150 Vergleicher 2 oder 3; 170 Vergleicher 3 (die Bedingung der Codes mit A=4/5/7 gilt für alle Z-Werte, s. Tabellen unten). **1° bedeutet eine Adresseinheit**, also die nächste Zelle: Im Befehlszähler, der nur Adressen kennt, ist 1° = 1. Zur Darstellung im Maschinenwort s. "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md" (Abschnitt Maschinenwort, Adresseinheit). Die Wirkung bei nicht erfüllter Bedingung (Befehl aus Zelle b+1, ohne Phase IV, ohne Verschiebung) bildet der Knotenautomat ab (ANWEISUNG-001 in Phase III, Knoten 59 und 60).

**Organisationsbefehle 1. Art (B=0)**

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Unbedingter Sprung | Fortsetzung des Programms mit dem Befehl, dessen Adresse im Adreßteil des Sprungbefehls steht |
| 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Eingabebefehl 1. Art | Rechner erwartet Eingabe eines Zeichens über angewähltes Eingabegerät |
| 2 | 0,1,2,3 | Unbedingter Stop 1. Art | — |
| 2 | 4,5,6,7 | Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht | ⟨AC⟩ := Vr⟨BZ⟩ ∨ ⟨AC⟩ |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Ausgabe-/Anwahl-Befehl | Ausgabe eines Zeichens über angewähltes Ausgabegerät. a=4700 (oktal): Anwahl Kanal 0 (Tastatur oder SW-Eingabe). a=4600 (oktal): Anwahl Kanal 1 (Leser 1 oder Stanzer). a=4500 (oktal): Anwahl Kanal 2 (Leser 2 oder SW-Ausgabe). Ist $z_{12}$=0, wird ein Zeichen ausgegeben; Stanzer: Bits $z_{13}$–$z_{20}$ (1 = gelocht), Schreibwerk: nur $z_{14}$, $z_{15}$, $z_{17}$–$z_{20}$. Die Anwahl bleibt bis zur nächsten Anwahl erhalten. Fehlt das Ausgabegerät (K0, K3, keine Anwahl) oder wird eine nicht existierende Anwahl programmiert, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A). Der AC unterliegt nur der Löschanweisung (keine Resultatbehandlung, Phase IV läuft nicht ab). Die acht Operationsteile 030–037 unterscheiden sich nur durch die Löschanweisung. Von der Stelle unmittelbar nach der Löschanweisung (Phase III) bis zum Beginn der Phase I vergehen mindestens zwei Wortzeiten (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21; im Interpreter gilt Wartezeit=0). Eine Umstellung der Operation nach Phase III in Überlaufsprung oder Vergleichersprung 3 ist für die Wirkung des Befehls bedeutungslos, weil die Auswertung der Sprungbedingung nur vorher in Phase II erfolgen kann (ebenda; im Knotengraphen nicht abgebildet). Bei vorhandenem Überlauf folgt nach der Ausgabe bzw. Anwahl ein Halt wegen Überlauf (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21) |
| 4 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Negativ-Sprung | Sprung bei ⟨AC⟩ < 0. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |
| 5 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Positiv-Sprung | Sprung bei ⟨AC⟩ ≥ 0. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |
| 6 | 0,1,2,3 | Bedingter Stop | Stop am Ende der Phase III, wenn Schalter "BS" gesetzt. Bemerkung: wenn Schalter "BS" nicht gesetzt, keine Verschiebung |
| 6 | 4,5,6,7 | Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht | wie Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, wenn Schalter "SP" gesetzt. Bemerkung: wenn Schalter "SP" nicht gesetzt, keine Verschiebung |
| 7 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Überlauf-Sprung | Sprung, wenn bei Add., Subtr., bed. Add. oder R-Operation als Einzel- oder markierter Einzelbefehl ohne Resultatbehandlung (R=0) der Zahlenbereich überschritten wird. Bei vorhandenem Überlauf wird der Befehl wie ein unbedingter Sprung ausgeführt und der Überlauf dabei gelöscht. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |

### Organisationsbefehle 2. Art (B=1)

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Unbedingter Sprung 2. Art | wie Unbedingter Sprung 1. Art |
| 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Eingabebefehl 2. Art | wie Eingabebefehl 1. Art. Bemerkung: wenn keine Umstellung in Sprungbefehl, Korrektur des Vergleicherstandes (Vgl 3 kann nicht gesetzt werden) |
| 2 | 0,1,2,3 | Unbedingter Stop 2. Art | bis zum "Halt" wie unbedingter Stop 1. Art wirkend |
| 2 | 4,5,6,7 | Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 2. Art | wie unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 1. Art |
| 3 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Ausgabe-/Anwahl-Befehl | wie 0 3 Z |
| 4 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Vergleicher-Sprung 1 | wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 1 oder Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |
| 5 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Vergleicher-Sprung 2 | wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 2 oder Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |
| 6 | 0,1,2,3 | Bedingter Stop 2. Art | wenn Schalter "BS" gesetzt, bis zum "Halt", oder wenn Schalter "BS" nicht gesetzt, wie 0 6 Z (Z<4) |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 6 | 4,5,6,7 | Leer-Befehl | Bemerkung: befohlene AC-Löschung wird ausgeführt |
| 7 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Vergleicher-Sprung 3 | wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung |

### Einzelbefehle (B=2)

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Konjunktion in AC | ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ ∧ ⟨a⟩ |
| 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Festkomma-Addition | ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ + ⟨a⟩ |
| 2 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Festkomma-Subtraktion | ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ − ⟨a⟩ |
| 3 | 0,1,4,5,6,7 | Bedingte Festkomma-Addition/Subtraktion | wenn ⟨AC⟩<0: ⟨AC⟩:=⟨AC⟩+⟨a⟩; wenn ⟨AC⟩≥0: ⟨AC⟩:=⟨AC⟩−⟨a⟩ |
| 3 | 2,3 | Bedingte Festkomma-Addition/Subtraktion (Variante) | wenn $(z_{32})$_AC=1: ⟨AC⟩:=Vr[⟨AC⟩+⟨a⟩]; wenn $(z_{32})$_AC=0: ⟨AC⟩:=Vr⟨AC⟩ ($z_{32}$ = niederwertigstes Bit des AC, nicht das Löschbit; Anwendung: Multiplikation, Programmieranleitung 6.1.2 und 6.2.1) |
| 4 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Transportbefehl | ⟨a⟩ := ⟨AC⟩ |
| 5 | 0,2,4,6 | Konjunktion im Speicher mit ⟨AC⟩ | ⟨a⟩ := ⟨AC⟩ ∧ ⟨a⟩ |
| 5 | 1,3,5,7 | R-Befehl (Umstellung in Addition) — funktional: R-Lesebefehl (indirektes Lesen über berechnete Adresse) | ⟨AC⟩ := ⟨($a_1a_2a_3a_4$)_AC ∨ ($b_1b_2b_3b_4$)_AR⟩ ; Beispiel (a=0000, also ⟨AR⟩=0000): "0000 251" (Z=1) → ⟨AC⟩:=⟨$a_1a_2a_3a_4$⟩, d. h. AC wird durch den Inhalt der Speicherzelle ersetzt, deren Adresse gerade in den Triaden t5–t8 von AC steht. Zweck: da beim C 8205 kein Indexregister verdrahtet ist, laufen alle Adreßrechnungen (Adressenänderung) über AC; mit diesem Befehl wird in einem Schritt über die selbst berechnete Adresse dereferenziert. Formel ist bereits die VOLLSTÄNDIGE Wirkung, keine weitere "Umstellung/Re-Dispatch" nötig. Validierter Testfall (Original-Beispiel "Bringe Inhalt von A nach 7774", Programm ab 3710, AC=0000 "A" 000 zu Beginn — Variante mit R-Lesebefehl): `3710: 0000 251` (⟨AC⟩:=⟨A⟩) → `3711: 7774 240` (Transport: ⟨7774⟩:=⟨AC⟩) → `3712: 0000 020` (Unbedingter Stop). Ohne R-Lesebefehl (Variante 1) braucht dasselbe Ergebnis 6 statt 3 Speicherplätze (erst Lesebefehl in AC konstruieren, abspeichern nach 3712, dann erst ausführen). |
| 6 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | Konjunktion im Speicher mit negiertem AC | ⟨a⟩ := (¬AC) ∧ ⟨a⟩ — "negierter AC" = binäre (bitweise) Negation des Akkumulatorinhalts, Ergebnis dann bitweise UND-verknüpft mit dem Inhalt der Speicherzelle a |
| 7 | 0,4,6 | Vorzeichenbefehl (bedingte Speicherlöschung) | wenn ⟨AC⟩≥0: ⟨a⟩:=0 |
| 7 | 2 | Vorzeichenbefehl (bedingte Speicherlöschung), Variante | wenn $(z_{32})$_AC=0: ⟨a⟩:=0 |
| 7 | 1,5,7 | R-Befehl (Umstellung in bed. Add./Sub.) — funktional: R-Minuslesebefehl (indirektes Lesen, negiert) | ⟨AC⟩ := −⟨($a_1a_2a_3a_4$)_AC ∨ ($b_1b_2b_3b_4$)_AR⟩ ; Beispiel (a=0000): "0000 271" (Z=1) → ⟨AC⟩:=−⟨$a_1a_2a_3a_4$⟩, holt das NEGATIVE Maschinenzahlwort der berechneten Adresse nach AC. Analog zu A=5/Z=1,3,5,7 (s. dort), nur mit Negation des gelesenen Wortes. |
| 7 | 3 | R-Befehl (Umstellung in bed. Add./Sub.), Variante | ⟨AC⟩ := 0 |

### Markierte Einzelbefehle (B=3)

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | wie B=2, zusätzlich Setzen des Vergleichers vor Ausführung der Operation | Vgl 1, wenn ⟨AC⟩<⟨a⟩ |
| 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | Vgl 2, wenn ⟨AC⟩>⟨a⟩ |
| 2 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | Vgl 3, wenn AC=⟨a⟩ |

| A | Z | Befehl | Formel/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | (Vergleichersetzung wie oben) |
| 3 | 0,1 | keine Operation, nur Setzen des Vergleichers | Vgl 1 wenn ⟨AC⟩<⟨a⟩; Vgl 2 wenn ⟨AC⟩>⟨a⟩; Vgl 3 wenn ⟨AC⟩=⟨a⟩. Bemerkung: befohlene AC-Löschung wird ausgeführt |
| 4 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | wie B=2, zusätzlich Setzen des Vergleichers vor Ausführen der Operation | Vgl 1, wenn ⟨AC⟩<0 |
| 5 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | Vgl 2, wenn ⟨AC⟩>0 |
| 6 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | Vgl 3, wenn ⟨AC⟩=0 |
| 7 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | (Fortsetzung obiger Gruppe) | (Vergleichersetzung wie oben) |

**Gruppenbefehle (B=4)**

Operationsausführung wie bei B=2, aber mit allen Zellen der Spur, zu der die durch den Adreßteil festgelegte Zelle gehört (Phasen I bis III werden einmal, Phase IV 32-mal durchlaufen). Die Abarbeitung erfolgt in der Reihenfolge der geometrischen Anordnung der Zellen, beginnend mit der im Adreßteil angegebenen Zelle.

**Verkürzte Gruppenbefehle (GX-Befehle) (B=5)**

Operationsausführung wie bei B=4, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV eine Wortzeit nach Negativwerden des Akkumulatorinhalts (X-Bedingung), d. h. Operation und Resultatbehandlung werden noch mit einer Zelle ausgeführt. Bei Rechtsverschiebung (R=1) wird $z_{32}$ als Vorzeichen interpretiert, sonst (R≠1) $z_0$. Wird das Vorzeichen des Akkumulatorinhalts während einer Trommelumdrehung nicht negativ, so erfolgt Abbruch wie bei G-Befehl.

**Wiederholungsbefehle (W-Befehle) (B=6)**

Operationsausführung wie bei B=4, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV, sobald die Sektornummer 00 (oktal) erreicht ist.

**Verkürzte Wiederholungsbefehle (WX-Befehle) (B=7)**

Operationsausführung wie bei B=5, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV wie bei GX-Befehl nach Negativwerden des Akkumulatorinhalts. Wird das Vorzeichen des Akkumulatorinhalts vor Erreichen der Sektornummer 00 (oktal) nicht negativ, erfolgt Abbruch wie bei W-Befehl.

## Einzelbefehlsübersicht

*Original-Quelle: separates Dokument, lexikographisch (nach Oktalcode) geordnete Aufzählung "aller Operationsteile in Gruppen mit verschiedener Wirkung zusammengefaßt". Codes sind dreistellige Oktalzahlen, gelesen als B-A-Z (Befehlstyp-Operationsart- Operationszusatz). Mehrere Codes in einer Zeile = laut Original identische Wirkung trotz unterschiedlicher Bit-Repräsentation.*

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 000, 100 | unbedingter Sprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 2 | 001, 003, 005, 007, 101, 103, 105, 107 | unbedingter Sprung mit Löschen |
| 3 | 002, 102 | unbedingter Sprung mit Rechtsverschiebung |
| 4 | 004, 104 | unbedingter Sprung mit Linksverschiebung |
| 5 | 006, 106 | unbedingter Sprung mit zyklischer Linksverschiebung |
| 6 | 010 | Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 7 | 011 | Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 8 | 012 | Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 9 | 013 | Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 10 | 014 | Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit Linksverschiebung |

## C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 11 | 015 | Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 12 | 016 | Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 13 | 017 | Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 14 | 020 | unbedingter Stop 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 15 | 021, 023 | unbedingter Stop 1. Art mit Löschen |
| 16 | 022 | unbedingter Stop 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 17 | 024, 124 | Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 18 | 025, 027, 125, 127 | Sprung mit Rückkehrabsicht mit Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung |
| 19 | 026, 126 | Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 20 | 030, 032, 034, 036, 130, 132, 134, 136 | Ausgabe-Halt ohne Löschen |
| 21 | 031, 033, 035, 037, 131, 133, 135, 137 | Ausgabe-Halt mit Löschen |
| 22 | 040 | Negativsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 23 | 041, 043, 045, 047 | Negativsprung mit Löschen |
| 24 | 042 | Negativsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 25 | 044 | Negativsprung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 26 | 046 | Negativsprung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 27 | 050 | Positivsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 28 | 051, 053, 055, 057 | Positivsprung mit Löschen |
| 29 | 052 | Positivsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 30 | 054, 056 | Positivsprung ohne Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung |
| 31 | 060 | bedingter Stop 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 32 | 061, 063 | bedingter Stop 1. Art mit Löschen |
| 33 | 062 | bedingter Stop 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 34 | 064 | bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 35 | 065, 067 | bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht mit Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung |
| 36 | 066 | bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 37 | 070 | Überlaufsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 38 | 071, 073, 075, 077 | Überlaufsprung mit Löschen |
| 39 | 072 | Überlaufsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 40 | 074 | Überlaufsprung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 41 | 076 | Überlaufsprung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 42 | 110 | Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 43 | 111 | Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 44 | 112 | Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |

## C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 45 | 113 | Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 46 | 114 | Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 47 | 115 | Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 48 | 116 | Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 49 | 117 | Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 50 | 120 | unbedingter Stop 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 51 | 121, 123 | unbedingter Stop 2. Art mit Löschen |
| 52 | 122 | unbedingter Stop 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 53 | 140 | Vergleichersprung 1 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 54 | 141, 143, 145, 147 | Vergleichersprung 1 mit Löschen |
| 55 | 142 | Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 56 | 144 | Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 57 | 146 | Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 58 | 150 | Vergleichersprung 2 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 59 | 151, 153, 155, 157 | Vergleichersprung 2 mit Löschen |
| 60 | 152 | Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 61 | 154 | Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 62 | 156 | Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 63 | 160 | bedingter Stop 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 64 | 161, 163 | bedingter Stop 2. Art mit Löschen |
| 65 | 162 | bedingter Stop 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 66 | 164, 166 | Leer-Operation ohne Löschen |
| 67 | 165, 167, 201, 203, 205, 207, 233, 261, 263, 265, 267, 273, 401, 403, 405, 407, 433, 461, 463, 465, 467, 473, 501, 503, 505, 507, 533, 561, 563, 565, 567, 573, 601, 603, 605, 607, 633, 661, 663, 665, 667, 673, 701, 703, 705, 707, 733, 761, 763, 765, 767, 773 | Leer-Operation mit Löschen |
| 68 | 170 | Vergleichersprung 3 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |

## C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 69 | 171, 173, 175, 177 | Vergleichersprung 3 mit Löschen |
| 70 | 172 | Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 71 | 174 | Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 72 | 176 | Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 73 | 200 | Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 74 | 202 | Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 75 | 204 | Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 76 | 206 | Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 77 | 210 | Einzel-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 78 | 211 | Einzel-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 79 | 212 | Einzel-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 80 | 213 | Einzel-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 81 | 214 | Einzel-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 82 | 215 | Einzel-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 83 | 216 | Einzel-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 84 | 217 | Einzel-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 85 | 220 | Einzel-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 86 | 221, 231 | Einzel-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 87 | 222 | Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 88 | 223 | Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 89 | 224 | Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 90 | 225, 235 | Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 91 | 226 | Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 92 | 227, 237 | Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 93 | 230 | Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 94 | 232 | Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 95 | 234 | Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 96 | 236 | Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 97 | 240 | Einzel-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 98 | 241, 243, 245, 247 | Einzel-Transport mit Löschen |
| 99 | 242 | Einzel-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 100 | 244 | Einzel-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 101 | 246 | Einzel-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 102 | 250 | Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 103 | 251 | Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 104 | 252 | Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 105 | 253 | Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 106 | 254 | Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 107 | 255 | Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 108 | 256 | Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |

## C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 109 | 257 | Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 110 | 260 | Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 111 | 262 | Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 112 | 264 | Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 113 | 266 | Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 114 | 270 | Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 115 | 271 | Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 116 | 272 | Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 117 | 274 | Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 118 | 275 | Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 119 | 276 | Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 120 | 277 | Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 121 | 300 | markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 122 | 301, 303, 305, 307, 331, 333, 373 | markierte Leer-Operation mit Löschen |
| 123 | 302 | markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 124 | 304 | markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 125 | 306 | markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 126 | 310 | markierte Einzel-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 127 | 311 | markierte Einzel-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 128 | 312 | markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 129 | 313 | markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 130 | 314 | markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 131 | 315 | markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 132 | 316 | markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 133 | 317 | markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 134 | 320 | markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 135 | 321 | markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 136 | 322 | markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 137 | 323 | markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 138 | 324 | markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 139 | 325, 335 | markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 140 | 326 | markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 141 | 327, 337 | markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 142 | 330 | reines Vergleichersetzen ohne Löschen |
| 143 | 332 | markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 144 | 334 | markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 145 | 336 | markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 146 | 340 | markierter Einzel-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 147 | 341, 343, 345, 347 | markierter Einzel-Transport mit Löschen |
| 148 | 342 | markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 149 | 344 | markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 150 | 346 | markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 151 | 350 | markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 152 | 351 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 153 | 352 | markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 154 | 353 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 155 | 354 | markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 156 | 355 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 157 | 356 | markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 158 | 357 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 159 | 360 | markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 160 | 361, 363, 365, 367 | markierte Leer-Operation mit Löschen |
| 161 | 362 | markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 162 | 364 | markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 163 | 366 | markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 164 | 370 | markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 165 | 371 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 166 | 372 | markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 167 | 374 | markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 168 | 375 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 169 | 376 | markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 170 | 377 | markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 171 | 400 | G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 172 | 402 | G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 173 | 404 | G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 174 | 406 | G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 175 | 410 | G-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 176 | 411 | G-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 177 | 412 | G-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 178 | 413 | G-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 179 | 414 | G-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 180 | 415 | G-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 181 | 416 | G-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 182 | 417 | G-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 183 | 420 | G-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 184 | 421 | G-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 185 | 422 | G-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 186 | 423 | G-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 187 | 424 | G-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 188 | 425 | G-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 189 | 426 | G-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 190 | 427 | G-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 191 | 430 | G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 192 | 431 | G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 193 | 432 | G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 194 | 434 | G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 195 | 435 | G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 196 | 436 | G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 197 | 437 | G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 198 | 440 | G-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 199 | 441, 443, 445, 447, 541, 543, 545, 547 | G-Transport mit Löschen |
| 200 | 442 | G-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 201 | 444 | G-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 202 | 446 | G-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 203 | 450 | G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 204 | 451 | G-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 205 | 452 | G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 206 | 453 | G-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 207 | 454 | G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 208 | 455 | G-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 209 | 456 | G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 210 | 457 | G-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 211 | 460 | G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 212 | 462 | G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 213 | 464 | G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 214 | 466 | G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 215 | 470 | G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 216 | 471 | G-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 217 | 472 | G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 218 | 474 | G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 219 | 475 | G-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 220 | 476 | G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 221 | 477 | G-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 222 | 500 | GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 223 | 502 | GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 224 | 504 | GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 225 | 506 | GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 226 | 510 | GX-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 227 | 511 | GX-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 228 | 512 | GX-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 229 | 513 | GX-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 230 | 514 | GX-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 231 | 515 | GX-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 232 | 516 | GX-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 233 | 517 | GX-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 234 | 520 | GX-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 235 | 521 | GX-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 236 | 522 | GX-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 237 | 523 | GX-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 238 | 524 | GX-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 239 | 525 | GX-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 240 | 526 | GX-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 241 | 527 | GX-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 242 | 530 | GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 243 | 531 | GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 244 | 532 | GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 245 | 534 | GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 246 | 535 | GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 247 | 536 | GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 248 | 537 | GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 249 | 540 | GX-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 250 | 542 | GX-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 251 | 544 | GX-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 252 | 546 | GX-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 253 | 550 | GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 254 | 551 | GX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 255 | 552 | GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 256 | 553 | GX-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 257 | 554 | GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 258 | 555 | GX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 259 | 556 | GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 260 | 557 | GX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 261 | 560 | GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 262 | 562 | GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 263 | 564 | GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 264 | 566 | GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 265 | 570 | GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 266 | 571 | GX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 267 | 572 | GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 268 | 574 | GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 269 | 575 | GX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 270 | 576 | GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 271 | 577 | GX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 272 | 600 | W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 273 | 602 | W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 274 | 604 | W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 275 | 606 | W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 276 | 610 | W-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 277 | 611 | W-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 278 | 612 | W-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 279 | 613 | W-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 280 | 614 | W-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 281 | 615 | W-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 282 | 616 | W-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 283 | 617 | W-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 284 | 620 | W-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 285 | 621 | W-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 286 | 622 | W-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 287 | 623 | W-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 288 | 624 | W-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 289 | 625 | W-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 290 | 626 | W-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 291 | 627 | W-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 292 | 630 | W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 293 | 631 | W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 294 | 632 | W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 295 | 634 | W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 296 | 635 | W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 297 | 636 | W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 298 | 637 | W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 299 | 640 | W-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 300 | 641, 643, 645, 647, 741, 743, 745, 747 | W-Transport mit Löschen |
| 301 | 642 | W-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 302 | 644 | W-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 303 | 646 | W-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 304 | 650 | W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 305 | 651 | W-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 306 | 652 | W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 307 | 653 | W-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 308 | 654 | W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 309 | 655 | W-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 310 | 656 | W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 311 | 657 | W-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 312 | 660 | W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 313 | 662 | W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 314 | 664 | W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 315 | 666 | W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 316 | 670 | W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 317 | 671 | W-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 318 | 672 | W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 319 | 674 | W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 320 | 675 | W-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 321 | 676 | W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 322 | 677 | W-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 323 | 700 | WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 324 | 702 | WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 325 | 704 | WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 326 | 706 | WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 327 | 710 | WX-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 328 | 711 | WX-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 329 | 712 | WX-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 330 | 713 | WX-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 331 | 714 | WX-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 332 | 715 | WX-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 333 | 716 | WX-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 334 | 717 | WX-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 335 | 720 | WX-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 336 | 721 | WX-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 337 | 722 | WX-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 338 | 723 | WX-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 339 | 724 | WX-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 340 | 725 | WX-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 341 | 726 | WX-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 342 | 727 | WX-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 343 | 730 | WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |

# C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

| Nr. | Code(s) (oktal, B-A-Z) | Original-Beschreibung |
|---|---|---|
| 344 | 731 | WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 345 | 732 | WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 346 | 734 | WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 347 | 735 | WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 348 | 736 | WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 349 | 737 | WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 350 | 740 | WX-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 351 | 742 | WX-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 352 | 744 | WX-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 353 | 746 | WX-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 354 | 750 | WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 355 | 751 | WX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 356 | 752 | WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 357 | 753 | WX-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 358 | 754 | WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 359 | 755 | WX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 360 | 756 | WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 361 | 757 | WX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 362 | 760 | WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 363 | 762 | WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 364 | 764 | WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 365 | 766 | WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 366 | 770 | WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 367 | 771 | WX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung |
| 368 | 772 | WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung |
| 369 | 774 | WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung |
| 370 | 775 | WX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung |
| 371 | 776 | WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |
| 372 | 777 | WX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung |