ESPECIFICACIONES TECNICAS UPS DE 3KVA	
SALIDA	
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA)	3000
Capacidad de salida (kVA)	3
Capacidad de Salida (Watts)	2250
Capacidad de salida (kW)	2.25
Detalles de capacidad de salida	La capacidad máxima de salida es de 1600 Watts al usarlo con módulos de baterías externas
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	110V
Detalles del voltaje nominal	Salida nominal de 120 V en modo de respaldo por batería
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Regulación del voltaje de salida (modo de línea)	-14%, +6%
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 5%
Tomacorrientes	(8) 5-15/20R; (1) L5-30R
Tomacorrientes con Administración de Carga	Dos bancos de carga controlables con un tomacorrientes
Breakers de salida	Dos breakers de salida de 20A protegen a 4 tomacorrientes 5-15/20R cada uno
Forma de onda de CA de salida (modo de CA)	Onda Sinusoidal Pura
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda Sinusoidal Pura
ENTRADA	
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	24ª
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)	120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	L5-30P
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	10
Longitud del cable de alimentación del UPS (m)	3
Servicio eléctrico recomendado	30A 120V
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Autonomía a Plena Carga (min.)	3.5 min. (2250w)
Autonomía a Media Carga (min.)	10 min. (1125w)
Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería	Se puede extender la autonomía con módulos de baterías externas opcionales
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	Menos de 4.5 horas desde el 10% hasta el 90%

ASAMBLEA NACIONAL

Descripción de reemplazo de batería	Baterías Hot-Swap, reemplazables por el usuario
Autonomía Ampliable	Sí
REGULACIÓN DE VOLTAJE	
Descripción de regulación de voltaje	La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada entre 83V y 145V
Corrección de Sobrevoltaje	Los voltajes de entrada de entre 127V y 145V son reducidos en un 12%
Corrección de bajo voltaje	Los voltajes de entrada entre 108V y 96V se elevan en un 12%.
Corrección de bajo voltaje severo	Los voltajes de entrada entre 83V y 95V se elevan en un 24%
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD del panel frontal	Pantalla LCD de información y configuración en el panel frontal ofrece datos detallados del estado de la energía del UPS y el sitio, además de configuración de voltaje, modo de operación, función de alarma y una variedad de opciones adicionales
Interruptores	Botones interruptores controlan el estado de alimentación encendido / apagado, la selección de MODO y las funciones de control MUTE / ENTER
Operación para cancelar la alarma	La alarma de falla de energía puede silenciarse temporalmente usando el interruptor de cancelación de alarma; opción de configuración de alarma silenciosa disponible
alarma acústica	La alarma sonora indica condiciones de arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	570
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo
Supresión en la Línea de Datos del UPS	1 línea TEL/DSL o Ethernet
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí
FÍSICAS	
Factores de forma de instalación soportados por los acce	rack de 19 pulgadas con 4 postes
Factores de forma de instalación soportados con accesori	Rack con 2 postes (2POSTRMKITWM)
Factor de Forma Primario	Para instalar en rack
Método de Enfriamiento	Ventilador

ASAMBLEA NACIONAL

Material del Gabinete del UPS	Acero
AMBIENTALES	
Rango de temperatura operativa	+32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento	+5 a +122 ºF/-15 a +50 ºC
Humedad relativa	0 a 95%, sin condensación
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)	189
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carg	98%
Elevación en Operación (m)	0 - 3000 m
COMUNICACIONES	
Interfaz de Comunicaciones	USB (compatible con HID)
Puerto Ethernet	si
Software	Incluido
Cable de comunicaciones	Cableado USB y DB9 incluido
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de Transferencia	5 milisegundos (de CA a batería); 1 milisegundo (de batería a CA)
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calib	83
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibr	145
FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Incluye poste de tierra en el panel posterior
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería durante u	Soporta la operación de arranque en frío
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Baterías de cambio en operación
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Mayor a 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO
Certificaciones del UPS	Probado para UL1778 (EE. UU.)
GARANTIA	1 año

REPUBLIC DE PA
ASAMBLEA NACIONAL