
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Соединительные жгуты изготавливаются машиностроительным заводом по данным настоящей схемы. Марка провода выбирается машиностроительной организацией.

2. Провода скрученные (витая пара 0,2 – 0,35 мм^2, шаг витка 40 – 50 мм). Один из скрученных проводов распаивается с обоих концов к контакту "корпус".



3. Корпуса всех блоков должны быть соединены с корпусом объекта ("металлизированы"). Переходные сопротивления не более $2 \cdot 10^{-3}$ Ом.

4. Соединения блоков А-313-2А, А-313-3 между собой, входящих в состав устройства вычислительного ЕУ3.048.004-05, осуществляются согласно ЕУ3.048.004-05 34 кабелем ЕУ4.855.905.

5. Габаритные размеры и внешний вид блоков указаны в ЕУ1.247.199 Г4.

6. Кабельные и блочные части разъемов маркируются согласно настоящей схеме (графа 1 таблицы) заводом-изготовителем аппаратуры при комплектовании системы. Место и способ маркировки по усмотрению завода-изготовителя аппаратуры.

7. Экраны проводов распаивать на конт. "корпус" съемных частей разъемов. Заземление контактов "корпус", показанное на чертеже, осуществлять распаиванием на этот контакт плетенки ПМЛ2х4, которую соединить с корпусом объекта.

8. Подключение бортовых систем к разъему 3Ш3 осуществляется экранированным проводом сечением 0,35. Подключение бортовых систем к разъемам 3Ш4В, 6Ш1 (конт. 13 – 26) осуществляется витой парой (см. п. 2). Подключение систем к разъемам 3Ш3В, 3Ш4 (кроме конт. 36 – 45, 62, подключаемых к системам "витой парой" (см. п. 2), осуществляется неэкранированным проводом сечением 0,35.

9. Длина жгута 10 не должна превышать 1 м.

10. Подключение сопряженных систем бортового оборудования производится по схеме, согласованной с предприятием-разработчиком на основании схем связи.

11. Параметры жгутовой схемы объекта должны обеспечивать падение напряжения от энергоузла до блока А-313-12 не более 0,8 В по бортсети 27 В.

АППАРАТУРА А-313. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЕУ1.247.199-09 34

Рис. 3 (лист 1 из 2)

138

Адрес	Конт	Цепь
Корпус	1	Корпус
3Ш3/65	2	Общий провод
3Ш3/64	3	+6,3 В
3Ш3/59	4	Упр. Т1
3Ш3/60	5	Упр. Т2
3Ш3/61	6	Упр. Т3
3Ш3/62	7	Упр. Т4
3Ш3/55	8	Упр. t1
3Ш3/56	9	Упр t2
3Ш3/57	10	Упр. t3
3Ш3/58	11	Упр. t4
3Ш3/46	12	
3Ш3/47	13	
3Ш3/48	14	
3Ш3/63	15	Подкл коммут.
	16	
	17	
	18	
	19	

7Ш2

Конт	Цепь
1	Общ. провод
2	Общ. провод
3	Вход 1а
4	Вход 1б
5	Вход 2а
6	Вход 2б
7	Вход 3а
8	Вход 3б
9	Вход 4а
10	Вход 4б
11	Вход 5а
12	Вход 5б
13	Вход 6а
14	Вход 6б
15	Вход 7а
16	Вход 7б
17	Вход 8а
18	Вход 8б
19	Вход 9а
20	Вход 9б
21	Вход 10а
22	Вход 10б
23	Вход 11а
24	Вход 11б
25	Вход 12а
26	Вход 12б
27	Вход 13а
28	Вход 13б
29	Вход 14а
30	Вход 14в
31	Вход 15а
32	Вход 15б
33	Вход 16а
34	Вход 16б

7

А-313-7

Поз. обозначение	Разъем			Место установки разъема	
	Со стороны блока обозначение	Со стороны кабеля обозначение	Технические условия	Номер блока	Наименование
1	2	3	4	5	6
3Ш3В 3Ш3	Вилка РПКМ3 67/67 Ш1-В	Розетка РПКМ3 67/67 Г1-В	АВО.364.040 ТУ	3	А-313-3
3Ш4В 3Ш4	Вилка РПКМ3 67/67 Ш1-В	Розетка РПКМ3 67/67 Г1-В	АВО.364.040 ТУ	3	
6Ш1	Вилка 2РМДТ45КПН50Ш8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГЕО.364.126 ТУ	6	А-313-6
6Ш2	Розетка 2РМДТ45КПН50Г8В1-В	Вилка 2РМДТ45БПН50Ш8В1-В	ГЕО.364.126 ТУ	6	
7Ш1	Вилка 2РМДТ45КПН50Ш8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГЕО.364.126 ТУ	7	А-313-7
7Ш2	Вилка 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В	Розетка 2РМДТ27БПН19Г5В1-В	ГЕО.364.126 ТУ	7	
12Ш1	Вилка 2РМДТ27БПН19Ш5В1-В	Розетка 2РМДТ27КПН19Г5В1-В	ГЕО.364.126 ТУ	12	А-313-12

1581