Figma > Extron / Prefix Map Cheat Sheet

01 / Структура проекта

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Проект	`prj_` / `project_`	`project_Trilliant` Весь AV-интерфейс с экранами залов.	внешний Frame; внутри экраны и popup. Секция проекта может иметь любое имя.
Экран	`scr_` / `screen_` или `Home`	`screen_Main` Главный экран выбора Hall / Terrace.	Frame 1280x800 (1025M) или 320x480 (300M portrait).
Popup	`pop_` / `popup_`	`popup_Sources` Меню источников HDMI / Bluetooth.	Frame своего размера с элементами. На странице нужен popupref такого же размера.
Модальный popup	`mdl_` / `modalpopup_`	`modalpopup_Confirm` Подтверждение «Выключить систему?»	Frame размером с панель, вне группы popup.
Группа popup	`pgrp_` / `popupgroup_`	`popupgroup_Zones` Панели Hall / Terrace в одной области.	Frame с обычными popup одинакового размера.
Место popup	`pr_` / `popupref_`	`popupref_Sources` Область показа меню источников.	пустой Frame внутри экрана; цель popup или группы выбирается по имени и сохраняется явно.

Элементы размещайте непосредственно в Frame экрана / popup. Несколько экранов можно выделить вместе и экспортировать одним проектом; project_ или секция для этого не обязательны. Фон и обводка самих Frame popup / modalpopup / popupref по умолчанию не переносятся (прозрачные); радиусы и Opacity Frame игнорируются. Красные рамки-ориентиры можно оставить. Нужен фон или обводка - флажки «Экспортировать фон / обводку Frame» в форме.

02 / Как устроены popup

СЦЕНАРИЙ	ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ	ЧТО СВЯЗАТЬ
Одно меню источников	`popup_Sources` - рядом с экраном в проекте; `popupref_Sources` - внутри экрана.	Выберите popupref > «Содержимое места popup» > popup по имени > «Сохранить связь popup».
Панели Hall / Terrace в одном месте	`popup_Hall` и `popup_Terrace` внутри `popupgroup_Zones`. Оба размера совпадают с popupref.	У popupref выберите готовую группу. Для новой группы выделите все popup > «Размещение popup» > место > «Связать с местом popup».
Полноэкранное подтверждение	`modalpopup_Confirm` - в проекте, вне popupgroup, размером с панель.	Отдельный popupref не нужен: ссылки создаёт Build. Показ вызывает программа Extron.

Место popup можно сохранить без цели как черновик, но до экспорта его нужно связать. «Без связи» > «Сохранить связь popup» снимает привязку; исходные Frame остаются на месте. Popupref внутри popup не поддержан.
Имена: `button_Power`, `button_side.hall`, `screen_01-Main`. После префикса - латинская буква; далее латиница, цифры, точки и дефисы между непустыми частями. Без пробелов, второго _ и русских букв. Видимый текст может быть русским.

Figma > Extron / Prefix Map Cheat Sheet

03 / Кнопки, регуляторы и индикаторы

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Кнопка	`btn_` / `button_`	`button_Power` Включить / выключить питание.	**Off / On**. Для нажатия и удержания: **Normal / Pressed**.
Кнопка с feedback	`fbtn_` / `feedbackbutton_`	`feedbackbutton_Mute` Mute с отдельным видом нажатия.	**Normal / Active / Pressed**. Group или Frame.
Кастомный Slider	`sld_` / `slider_`	`slider_Volume` Менять громкость бегунком.	Frame без фона; внутри **Track, Fill, Thumb**.
Простой регулятор	`lvl_` / `level_`	`level_Volume` Простой регулятор громкости.	пустой Frame с SOLID-заливкой; PBLevel Slider.
Уровень сигнала	`gau_` / `gauge_`	`gauge_Signal` Показывать уровень аудиосигнала.	пустой Frame с SOLID-заливкой; PBLevel Gauge.
Индикатор	`ind_` / `indicator_`	`indicator_Status` Показ числового уровня без ввода.	тот же числовой Gauge; отдельную лампу не создаёт.
LED-шкала	`led_` / `volumeled_`	`volumeled_Audio` Сегментная шкала аудиоуровня.	пустой Frame с заливкой; PBLevel VolumeLED.
Несколько видов	`mlvl_` / `multilevel_`	`multilevel_Status` Виды «Нет связи» / «Готов» / «Ошибка».	Frame без фона, внутри 2-8 состояний; normal первым, без Pressed.

04 / Три схемы кнопок для новых макетов

ПОВЕДЕНИЕ	СОСТОЯНИЯ	ПРИМЕР
Включение или выбор	**Off / On**	`button_Power`, `button_Zone`: On задаёт программа управления.
Нажатие и удержание	**Normal / Pressed**	`button_VolumeUp`, `button_VolumeDown`: Pressed виден во время удержания.
Выбор с видом нажатия	**Normal / Active / Pressed**	`feedbackbutton_Mute`: Active от программы; Pressed во время удержания.

Совместимость: Passive / Active, Normal / Active без Pressed и прежние поддержанные синонимы сохраняются. Off / Normal / Passive - одна роль; On / Active / Feedback - другая. Одну роль внутри кнопки не дублировать. `st_` / `state_` - префиксы состояний; например, `state_Pressed`.

Figma > Extron / Prefix Map Cheat Sheet

05 / Текст и графика

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Статичный текст	`txt_` / `text_`	`text_Title` Заголовок «Hall», подпись «Громкость».	Text Arial Regular/Bold, Inter / Inter Display; Label или PNG.
Обновляемый текст	`val_` / `value_`	`value_VolumeValue` Обновлять текущие «42%» громкости.	Text с начальным «42%»; собственный controlId, обновляет программа.
Дата / время	`dt_` / `datetime_`	`datetime_Clock` Часы в шапке главного экрана.	компонент из Extron Kit, формат - свойство **Format** (28 форматов GUI Designer). Или Text-пример **September 28, 12:00 AM**, или Text с форматом `HH:mm`. Свой формат: Text-слой `Pattern: dddd, d MMMM`.
Логотип	`logo_`	`logo_Company` Логотип Trilliant в шапке экрана.	Frame с графикой; PNG / PBImage, без controlId и нажатий.
Картинка	`img_` / `image_`	`image_Photo` Фото зала или статичная обложка.	Frame с графикой; PNG / PBImage. Фон `image_Background`: Clip content у экрана обрезает выступы.
Иконка состояния	`Icon`, `ico_` / `icon_`	`icon_Music` Нота внутри кнопки выбора Music.	Frame внутри состояния; часть его PNG, а не отдельная кнопка.
Фигура	`shp_` / `shape_`	`shape_Card` Фоновая плашка аудиоблока.	пустой Frame, Rectangle или Ellipse; SOLID, единое скругление, Stroke INSIDE.
Линия	`ln_` / `line_`	`line_Divider` Разделитель блоков Hall / Terrace.	Line / Vector: горизонталь/вертикаль, SOLID Stroke CENTER, Uniform.

06 / Пример: блок громкости Hall

СЛОЙ ВНУТРИ ЭКРАНА	ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	КАК СВЯЗАТЬ
`button_HallVolumeDown` `button_HallVolumeUp`	Кнопки «-» / «+» со схемой Normal / Pressed.	Шаг изменения и повтор при удержании задаёт программа Extron.
`slider_HallVolume` `value_HallVolumeValue`	Ползунок и отдельный текущий процент «42%».	Программа обновляет и позицию Slider, и текст Value. Связь по имени не создаётся.
`button_HallMute`	Off / On: видно, включено ли заглушение.	Программа отправляет команду Mute и возвращает feedback для On.

Figma > Extron / Prefix Map Cheat Sheet

07 / Подготовка кнопок и правила экспорта

Button Styles / подготовка
1. Вне экранов: Group или Frame **Button Styles**, внутри Rectangle **Off** и **On** с разным оформлением.
2. Дизайн кнопки: Group / Frame `button_Power`. Выберите экран > «Применить оформление». Для готовых кнопок явно выберите пропуск или обновление.
3. `button_` > Off / On; `feedbackbutton_` > Normal / Active. **Pressed добавьте вручную**; Normal / Pressed подготовьте вручную.
Переносятся заливка и обводка фона; скругление - по настройке. Иконки, подписи, Pressed и ID сохраняются.

Имена / экспорт
После префикса: латинская буква, затем латиница, цифры, точки и дефисы между непустыми частями. Без пробелов и второго _. Пример: `button_side.hall`. **Русские буквы в именах слоёв - ошибка**; видимый текст может быть русским.
Ключи следуют именам слоёв, ID не меняются. Стартовая страница всегда первая в GDL; остальные идут по именам: `screen_01-Main`, `screen_02-Audio`.
Экран > профиль панели > «Проверить макет» > «Скачать .exui». Ключи и ID назначаются автоматически.
Нативные координаты и размеры округляются: 218.21 > 218, 218.7 > 219. Исходный макет не меняется.
AV-команды, feedback и переходы выполняет программа Extron.
На 1025M / 300M недоступны: `vid_` / `video_`, `dimg_` / `dynamicimage_`.

08 / Назначения по именам в плагине 0.6.5

ЗАДАЧА	ДЕЙСТВИЯ В ПЛАГИНЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Стартовый экран	Выберите проект / экран > «Запуск проекта» > «При запуске открыть» > экран по имени > «Сохранить стартовую страницу».	Одна стартовая страница; прежняя становится обычной. В GDL стартовая всегда первая.
Группа выбора источников	Выделите 2+ кнопки одного экрана или popup > «Группа выбора кнопок» > «Создать группу из выделенных кнопок» > «Сохранить группу выбора».	Группа - указание в карте ID для программы Extron; ключ создаётся сам. Выберите готовую группу для добавления, «Без группы» - для снятия назначения.
Переход с кнопки	В назначении кнопки выберите «Открыть страницу или popup» > цель по имени > «Сохранить назначение». «Показать цель в Figma» помогает найти цель.	Указание попадает в карту ID. Переход и feedback реализует программа Extron; Prototype interactions Figma не экспортируются.

Выбор в списке сам по себе ничего не сохраняет. Нажимайте соответствующую кнопку сохранения. Назначения и связи восстанавливаются после перезапуска плагина.

09 / Перед передачей

Профиль и размеры > состояния кнопок > связи popup > одна стартовая страница > «Проверить макет» > «Скачать .exui» > CLI: `validate-package`, `convert-package`, `id-map` > проверка нового GDL в GUI Designer и на панели.

Основа: AUTHORING_STANDARD.md, PREFIXES.md, BUTTON_STATES.md, NATIVE_TEXT.md; правила распознавания - recognize.ts. Актуальные связи - выпуск плагина 0.6.5. Справочники находятся в src/figma-plugin/ репозитория.