Figma > Extron: таблица префиксов

1. Экраны и структура | Плагин 0.2.0 | 20.10.2026

Сущность	Для чего нужна в твоём проекте	Что у нас сейчас / что добавить
Проект: `prj_Trilliant` / `project_Trilliant`	Объединить весь интерфейс в одном экспорте: Home, настройки, popup.	Реализован экспорт из Figma. Внутри Frame проекта находятся страницы, popup и группы.
Страница: `Home`, `scr_Home` / `screen_Home`	Отдельные экраны Home, Hall, Terrace, Settings.	Реализовано. Каждая страница - Frame точного размера панели. В проекте ровно одна стартовая страница.
Popup: `pop_Sources` / `popup_Sources`	Открыть выбор источника или настройки, сохранив основной экран.	Реализовано. Свой размер; на странице нужен popupref того же размера.
Модальный popup: `mdl_Confirm` / `modalpopup_Confirm`	Показать подтверждение, например «Выключить систему?».	Реализовано. Полноэкранный popup без группы; modal можно также задать в форме.
Группа popup: `pgrp_Zones` / `popupgroup_Zones`	Менять содержимое одной области между Hall и Terrace.	Реализовано. Внутри - обычные popup одинакового размера. Группа взаимоисключающая, её Frame - организационная обёртка.
Место popup: `pr_Sources` / `popupref_Sources`	Задать область страницы, в которой появится popup.	Реализовано. Пустой Frame; автоцель popup.sources. Через форму можно указать группу вместо popup.

Один Frame страницы - один экран. Для общего экспорта выбрать project_Name. Страницы и popup сохраняют собственные ключи и ID. Переходы исполняет программа управления.

Figma > Extron: таблица префиксов

2. Управление и индикаторы | Плагин 0.2.0 | 20.10.2026

Сущность	Для чего нужна в твоём проекте	Что у нас сейчас / что добавить
Кнопка: `btn_Music` / `button_Music`	Выбор источника, команды устройства, переход к экрану.	Реализован PBButton с 2-8 состояниями. Действие и переход исполняет программа Extron по карте ID.
Громкость «+»: `btn_VolumeUp` / `button_VolumeUp`	Увеличивать громкость; жёлтый вид во время удержания.	Реализованы Normal / Pressed. Цвет Pressed рисует дизайнер. Шаг и повтор при удержании задаёт программа.
Громкость «-»: `btn_VolumeDown` / `button_VolumeDown`	Уменьшать громкость с визуальным нажатием.	Реализованы Normal / Pressed. После отпускания кнопка возвращается в обычный вид.
Mute: `btn_Mute` / `button_Mute`	Показывать включённое заглушение звука.	Реализованы Off / On и вариант с Pressed. Постоянный On выбирается по обратной связи устройства.
Кастомный Slider: `sld_Volume` / `slider_Volume`	Регулировать громкость круглым бегунком на цветной дорожке.	Реализован нативный PBSlider. Внутри Track, Fill, Thumb; цвета, размеры, скругление дорожки, направление и диапазон.
Простой Level: `lvl_Volume` / `level_Volume`	Простой регулятор без собственных частей Track/Fill/Thumb.	Реализован PBLevel в режиме Slider. Пустой Frame с заливкой; диапазон и направление задаются формой.
Gauge: `gau_Signal` / `gauge_Signal`; `ind_Status` / `indicator_Status`	Показывать уровень сигнала или другое числовое значение.	Реализован режим Gauge у PBLevel. indicator_ - тот же тип отображения, не отдельная кнопка или лампа.
LED-шкала: `led_Audio` / `volumeled_Audio`	Показывать уровень аудио сегментами.	Реализован экспорт PBLevel VolumeLED. Фактический вид и работу на панели нужно проверить отдельно.
Multistate Level: `mlvl_Status` / `multilevel_Status`	Показывать несколько дискретных состояний индикатора.	Реализован PBLevel MultistateLevel с 2-8 состояниями. Первый Normal, остальные feedback; без Pressed.

Track/Fill/Thumb описывают внешний вид Slider. Положение бегунка в Figma - preview; начальное значение, шаг кнопок и обратную связь задаёт программа Extron.

Figma > Extron: таблица префиксов

3. Текст и графика | Плагин 0.2.0 | 20.10.2026

Сущность	Для чего нужна в твоём проекте	Что у нас сейчас / что добавить
Статичный текст: `txt_Title` / `text_Title`	Заголовок Hall, подписи секций и пояснения.	Реализован редактируемый PBLabel без управляющего ID. Text, Arial Regular/Bold, LEFT/CENTER.
Динамическое значение: `val_VolumeValue` / `value_VolumeValue`	Обновлять «42%», имя источника или состояние подключения.	Реализован PBLabel с dynamicText и управляющим ID. Связь со Slider и обновление задаёт программа.
Дата/время: `dt_Clock` / `datetime_Clock`	Показывать часы и дату на главном экране.	Реализован PBDateTime. В Text или форме задаётся формат HH:mm либо dd.MM.yyyy HH:mm. Время и часовой пояс проверить на панели.
Логотип: `logo_Company`	Разместить фирменный знак отдельным объектом.	Реализован PBImage из PNG с прозрачностью. Положение и ресурс редактируются; внутренние векторы становятся пикселями.
Картинка: `img_Photo` / `image_Photo`	Фото, иллюстрация, статичная обложка или фон.	Реализован отдельный PBImage. Frame с графикой экспортируется в один PNG Native 1x.
Иконка: `Icon`, `ico_Music` / `icon_Music`	Добавить значок внутри состояния кнопки или Multistate Level.	Реализован PNG-ресурс состояния. Это вложенный Frame, не отдельный интерактивный объект.
Фигура: `shp_Card` / `shape_Card`	Сохранить фон карточки или рамку редактируемой.	Реализован PBShape: прямоугольник/эллипс, заливка, единый radius, одна внутренняя SOLID-обводка.
Линия: `ln_Divider` / `line_Divider`	Разделить секции интерфейса.	Реализован PBLine. Frame/Rectangle без скругления и обводки; меньшая сторона задаёт толщину.

После префикса - уникальное имя на экране: slider_Volume и value_VolumeValue. Регистр не важен. Графика внутри logo_/image_/icon_ растрируется; нативные элементы остаются отдельными объектами.

Figma > Extron: таблица префиксов

4. Состояния, поведение и ограничения | Плагин 0.2.0 | 20.10.2026

Сущность	Для чего нужна в твоём проекте	Что у нас сейчас / что добавить
Исходный вид: `Normal` / `Off`; `st_Normal` / `state_Normal`	Обычный вид кнопки до нажатия.	Реализована роль normal, ID 0. Не добавлять одновременно Normal и Off.
Обратная связь: `On` / `Feedback`; `st_On` / `state_On`	Показывать Mute или выбранный источник.	Реализована роль feedback. On/Off показывает реальное состояние, которое сообщает программа.
Нажатие: `Pressed`; `st_Pressed` / `state_Pressed`	Сделать VolumeUp/Down жёлтыми, пока кнопку держат.	Реализована отдельная роль pressed. После отпускания возвращается исходный вид или текущая обратная связь.
Дополнительные виды: `st_Ready` / `state_Ready`, `state_Error`, `state_Disabled`	Показывать готовность, ошибку или недоступность.	Реализовано до 8 состояний всего и preview каждого по имени/ID. Disabled задаёт внешний вид; блокировку выполняет программа.
Группа выбора, доступность, видимость: свойства в форме, префикса нет	Выбирать один источник, запрещать или скрывать элемент при запуске.	Экспортируются указания в id-map для программиста. Сам GDL их не исполняет; состояния и управляющие ID уже доступны.
Видео: `vid_Preview` / `video_Preview`	Показывать живой видеосигнал.	Зарезервировано. Для профилей 1025M/300M явная ошибка. Нужны подходящий профиль, эталон и отдельная реализация.
Динамическая картинка: `dimg_Cover` / `dynamicimage_Cover`	Обновлять обложку или изображение по URL.	Зарезервировано. Для наших профилей явная ошибка. Статичную картинку можно экспортировать через image_.

Новые функции требуют плагин 0.2.0 и текущий CLI с exui/5. Команды, feedback, доступность и видимость подключает программист. Наличие состояния Disabled само по себе не запрещает нажатия.