

LCD Display

Aufbau:

Von GND zu GND, VCC zu 5V, SDA zu SDA(arduino), SCL zu SCL(arduino)

Es ist wichtig, die Bibliothek anzugeben, falls man eine Datei verwenden möchte. Dazu muss man den include machen, damit die Datei richtig geladen wird.

Unser Code:

```
sketch_oct30c
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()
{
    lcd.init();           // initialize the lcd
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("Hello, world!");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Ywrobot Arduino!");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
    lcd.setCursor(2,3);
    lcd.print("Power By Ec-yuan!");
}

void loop()
{
    delay(250);
    lcd.scrollDisplayLeft();
}
```

Wir geben den include an um die Datei LiquidCrystal_I2C.h zu laden.

Im Setup setzen wir mit `setCursor(3,0)` den cursor auf Spalte 3 und die Zeile 0.
mit `print` geben wir die Nachricht aus. Das wiederholt sich im Code – das einzige was sich daran ändert sind die Cursor Positionen und die Nachricht.

In der Loop bestimmen wir, dass die Nachrichten nach links scrollen(`lcd.scrollDisplayLeft()`).
„`delay(250)`“ gibt die Verzögerung an, damit bestimmen wir die Geschwindigkeit in welcher man die Nachricht lesen kann.