

**BANDE 3.5 Mhz
3.500 À 3.800**

FRÉQUENCE (kHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	MODES	USAGE	
3.500	200	CW	3.500 - 3.510	PRIORITÉ LIAISONS INTERCONTINENT.
3.580			3.510 - 3.560	SEGMENT PRÉFÉRÉ CONCOURS CW
			3.555	CENTRE D'ACTIVITÉ QRS CW
			3.560	CENTRE D'ACTIVITÉ QRP CW
3.580	500	MODE BANDE ÉTROITE	3.580 - 3.590	DIGIMODES
3.600			3.590 - 3.600	DIGIMODES, STATIONS AUTO. NUMÉRIQUES
3.600	2700	TOUS MODE	3.600 - 3.620	DIGIMODES, STATIONS AUTO. NUMÉRIQUES
			3.630	CENTRE D'ACTIVITÉ VOIX NUMÉRIQUE
			3.600 - 3.650	SEGMENT PRÉFÉRÉ CONCOURS SSB
			3.690	CENTRE ACTIVITÉ QRP SSB
3.800			3.700 - 3.800	SEGMENT PRÉFÉRÉ CONCOURS SSB
			3.735	CENTRE ACTIVITÉ IMAGE
			3.760	CENTRE ACTIVITÉ IARU R1 EMCOM
			3.755 - 3.800	PRIORITÉ LIAISONS INTERNCONT.

**BANDE 5 Mhz
5.3515 À 5.3665 15 WATTS PIRE MAXI**

FRÉQUENCE (kHz)	BANDE PASSANTE MAX (Hz)	MODES	USAGE
5.3515 5.354	200	CW	
5.354 5.366	2700	TOUS MODE	USB
5.366 5.3665	20	TOUS MODE	SIGNAUX FAIBLES, MODE ÉTROITS