

Eran 3 ejercicios

Ejercicio De UC y MC que te dan datos de la memoria y tenes que sacar con las ecuaciones el tamaño de cada registro de Von Neuman y

posteriormente te decía que calcules para una memoria 2 1/2D todos los datos correspondiente (deco, PM , lectura y escritura).

Cabe aclarar que había que escribir las ecuaciones y como se halla los datos

2. Ejercicio de Assembler 8086 . El ejercicio decía:

"Dado un arreglo precargado de 12 números y dado un numero ingresado por teclado. Guardar en otro arreglo de salida los números

(del arreglo) que son mayores al numero ingresado"

3. ALU. Te pedían que diseñes un sumador base 13 (circuito detector y corrector) de dos bloques y posteriormente lo unas a un acumulador y hagas las operaciones de siempre

Desplazamiento Cíclico a izquierda

Detección del contenido igual a cero

Complemento a la base del AC

Sumador Base 13

EJERCICIO DE PARCIAL QUE VI POR AHI (rec 4to parcial 3-12-22), = al Final de 28-4-22

Name final

Include emu8086.inc

ORG 100h

.DATA

Vector db 5,7,4 ; vector que nos dan
numero_a_comparar db ?

.CODE

PRINTN 'Por favor ingrese un numero a comparar y presione enter'

CALL SCAN_NUM

MOV DX,CX

MOV numero_a_comparar,DL ; como es una cifra nomas,DL y DX es lo mismo, yo aca pongo DL porque
numero_a_comparar es db y xq los MOV siempre se hacen entre o todos dw o todos db

MOV CX,2 ; en el ejercicio es 12, es decir aca se pone 11

Bucle_Vector:

MOV DI,CX

MOV DL,numero_a_comparar ; IMPORTANTE A TENER EN CUENTA SIEMPRE si o si tenemos que restaurar el
numero_a_comparar en DL porque parece que algunas de las funciones altera DX

CMP Vector[DI],DL

JA Es_mayor

Continuar:

CMP DI,0

JE fin

LOOP Bucle_Vector

JMP Bucle_Vector

Es_mayor:

MOV AL, Vector[DI]

CBW ;convertimos AL en dw para usar AX (que es lo que me va a imprimir con PRINT_NUM)

CALL PRINT_NUM

MOV AH, 2

MOV DL, ''

int 21h

JMP continuar

Fin:

Ret

DEFINE_PRINT_NUM

DEFINE_PRINT_NUM_UN\$

DEFINE_SCAN_NUM

END