

อุปกรณ์ไม่ส่งแจ้งเตือนหรือไม่เปลี่ยนสถานะ เช็คตามนี้

หา Dry Contact ที่มาจากอุปกรณ์ว่าไปต่อที่ ตัว E306 ตัวไหน พอเจอแล้วให้ จำเลข ตำแหน่งและ S/N ไว้



Q Search... ✕

Status

Monitoring Data 1

Data Sources

Wireless Nodes ●

Peer Gateways ●

Data Processing

Data Destinations

System

Dashboard

Preferences

Networking

Authentication

Security

Radio Zone

Node Firmware Update

System Update

License

Logs

Watchdog

Errors

Reboot

Wireless Nodes

2. ค้นหา S/N อุปกรณ์

3. เช็คสถานะของอุปกรณ์ถ้าไม่เจอให้ลองรีบูท

Node	F/W	F/W Update %	Type	Product	RPM	Age	Readings
1300-0000-0001-6754	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.2	● 00:00	📶
1500-0000-0001-AC28	5.48	0%	AC Power	P5T3	11.9	● 00:02	📶
1D00-0000-0001-673C	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.1	● 00:00	📶
3900-0000-0001-674B	22.22	0%	AC Power	P5T1	12.9	● 00:00	📶
3B00-0000-0001-635F	22.16	0%	AC Power	P5T1	13.0	● 00:01	📶
3C00-0000-0001-AA29	5.48	0%	AC Power	P5T3	12.4	● 00:02	📶
4100-0000-0001-AC16	5.48	0%	AC Power	P5T3	12.4	● 00:01	📶
4210-0000-0000-5320	14.18	0%	Environmental	E306	14.1	● 00:00	📶
5400-0000-0001-676D	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.4	● 00:02	📶
5C10-0000-0000-5250	14.18	0%	Environmental	E306	7.67	● 00:00	📶
7B10-0000-0000-413E	14.18	0%	Environmental	E306	12.6	● 00:00	📶
8700-0000-0001-677D	22.22	0%	AC Power	P5T1	12.7	● 00:00	📶
8910-0000-0000-4C7A	14.18	0%	Environmental	E306	14.0	● 00:02	📶
9F00-0000-0001-675F	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.4	● 00:03	📶
9F10-0000-0000-5358	14.18	0%	Environmental	E306	13.1	● 00:00	📶
A410-0000-0000-5339	14.18	0%	Environmental	E306	13.4	● 00:02	📶
B700-0000-0001-6739	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.5	● 00:05	📶
C910-0000-0000-531F	14.18	0%	Environmental	E306	8.95	● 00:00	📶
CB00-0000-0001-6761	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.5	● 00:01	📶
E010-0000-0000-53C6	14.18	0%	Environmental	E306	12.6	● 00:01	📶
E600-0000-0001-674A	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.1	● 00:04	📶
EA00-0000-0001-675B	22.22	0%	AC Power	P5T1	14.4	● 00:00	📶
FE00-0000-0001-6768	22.22	0%	AC Power	P5T1	13.8	● 00:00	📶

Environmental Nodes
Login EMX มา ที่ช่อง ENvironmental ค้นหา S/N ที่ อุปกรณ์ต่อไว้ กดคลิกเข้าไป

Node ID	Friendly Name	Battery	VDD	T.0 [°C]	T.1 [°C]	T.2 [°C]	T.3 [°C]	T.4 [°C]	T.5 [°C]	T.6 [°C]	T.7 [°C]	T.8 [°C]	T.9 [°C]	T.10 [°C]	T.11 [°C]	T.12 [°C]	Hum. [%]	Pr.
BA5B																		
3E10-0000-0000-BA5B	PWA-D10-Digital Input-2		3.3V	29.5	-30.9	-29.8	-33.2	-30.9	-32.1	-33.3							37.3	

Showing 1 - 1 of 1

PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

แล้วทำการทดสอบ Alarm จริง ให้ช่อง3 ที่เป็น Water Leak

เปลี่ยนสถานะเป็น 1 (close)

Probe	Temperature	Humidity	Contact
1	-30.8C	100%	OPEN (0)
2	-29.7C	100%	OPEN (0)
3	-33.2C	100%	OPEN (0)
4	-33.3C	100%	OPEN (0)
5	-33.3C	100%	OPEN (0)
6	-33.2C	100%	OPEN (0)
0	29.4C	37%	--
DewPoint	13.1C		

ถ้าทดสอบแล้วสถานะไม่เปลี่ยน อาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ E306 ต้องลองรีบูท

เช็ค Node Alerts

EMX Node Alerts

Home Favorites Monitoring Nodes Reports Dashboards Virtual Panels Open Power Interface Analytics Alerts Node Alerts Node Alert History Power Manager Alerts Power Manager Policies Settings

Name	Status	Alert Interval	Destination Count	Enabled	Pause	Actions
water						Add Edit Copy Delete
Waterleak (Common Alarm)	Normal	15 minutes	0	☒	⏸	
Water Leak	Normal	5 minutes	0	☒	⏸	

Refresh Auto-Refresh Showing 1 - 2 of 2 15 Page 1 of 1

1 Define Alert 2 Specify Nodes and Conditions 3 Add Destinations

Specify Nodes

3E100000000BA5B (PWA-D10-Digital Input-2)

Nodes

None selected Add Nodes

Specify Conditions

Contact3 > 0

Channel Battery Operator >

Add Condition

Cancel Previous Next

เช็ค Nodes Alarm ให้ถูก

เช็คตำแหน่ง Contact



เช็ค Email และ วิธี Add Email เพื่อ Test

1 Define Alert

2 Specify Nodes and Conditions

3 Add Destinations

Add Destinations Email ที่ส่ง Alarm ต้องเป็น line2@sitem.co.th สำหรับ EMX

TEST

Destinations
None selected
(Manage Destinations)

Add Destinations

Cancel Previous Submit

Home

Favorites

Monitoring Nodes

Reports

Dashboards

Virtual Panels

Open Power Interface

Analytics

Alerts

Node Alerts

Node Alert History

Power Manager Alerts

Power Manager Policies

Settings

User Profile

API Access Key

Notification Destinations

Auto-Refresh Timer

Help

Logout

Notification Destinations

2

Actions

Add

Edit

Send Test Notification

Resend Invite

Delete

Name	Type	Destination
service@sitem.co.th	email	service@sitem.co.th
suwisitc@pwa.co.th	email	suwisitc@pwa.co.th
bot.mailserver.sitem2@gmail.com	email	bot.mailserver.sitem2@gmail.com
Sitem	group	(service@sitem.co.th) service@sitem.co.th
PWA	group	(suwisitc@pwa.co.th) suwisitc@pwa.co.th
Bot	group	(bot.mailserver.sitem2@gmail.com) bot.mailserver.sitem2@gmail.com
TEST	email	teerawata@sitem.co.th
Sitemalarm	group	Add Destinations

Showing 1 - 8 of 8

25 Page 1 of 1

Add

Name
test

Type
email

Destination
teerawat@sitem.co.th

Cancel Add

หลังจาก Add Email แล้วต้องกดยืนยัน Email ที่ใส่

การ Test ต้อง Test จนกว่า Status จะเปลี่ยนเป็น Alert

Name	Status	Alert Interval	Destination Count	Enabled	Pause	History
water						
Water Leak	ALERT!	5 minutes	0	☒	⏸	🕒
Waterleak (Common Alarm)	Normal	15 minutes	0	☒	⏸	🕒

Refresh Auto-Refresh Showing 1 - 2 of 2 15 Page 1 of 1

หรือ Test จนกว่า Contact ของ E306 จะเปลี่ยนเป็น Close(1)

EMX PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

PWA-D10-Digital Input-2 (#3E10-0000-0000-BA5B)

แล้วทำการทดสอบ Alarm จริง ให้ช่อง 3 ที่เป็น Water Leak
เปลี่ยนสถานะเป็น 1 (close)

Probe	Temperature	Humidity	Contact
1	-30.8C	100%	OPEN (0)
2	-29.7C	100%	OPEN (0)
3	-33.2C	100%	OPEN (0)
4	-33.3C	100%	OPEN (0)
5	-33.3C	100%	OPEN (0)
6	-33.2C	100%	OPEN (0)
0	29.4C	37%	--
DewPoint	13.1C		

ถ้าทดสอบแล้วสถานะไม่เปลี่ยน อาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ E306 ต้องลองรีบูต

Home

Favorites

Monitoring Nodes

Reports

Dashboards

Virtual Panels

Open Power Interface

Analytics

Alerts

Node Alerts

Node Alert History

Power Manager Alerts

Power Manager Policies

Alerts

Alert	Triggering Conditions	Timestamp	Age
Water Leak	3E10-0000-0000-BA5B (PWA-D10-Digital Input-2) triggered alert "Water Leak" at 2026-05-19 20:44:01 +07 due to value 0 violating condition "Contact3" = 0 (00m 19s prior to alert evaluation.) If the node continues to violate the configured condition(s), you will receive another alert in approximately 5 minutes. https://emx.packetpower.com/customer/alert/285da2198b2b496c9d447cc4ac6b0734	2026-05-19 20:44:04	1m 26s

Refresh

Auto-Refresh

Showing 1 - 1 of 1

50

Page 1 of 1

<<<>>>

ถ้าขึ้นแบบนี้ Email ถูกส่งออกแล้ว ถ้าได้รับ Email แต่ Line ไม่ได้รับข้อความ มีปัญหาที่ API Line

System Dashboard

Module Status

หน้า Dashboard ต้องขึ้นสีเขียวแบบนี้ ถ้าไม่ขึ้นเขียวลองรีบูท แล้วถ้ายังไม่ได้ ต้องเช็คที่อินเทอร์เน็ตของตัว Gateway

Module	State	Header
BACnet	Not Running	Disabled (not licensed)
EMX Data Feed	OK	2327 added to 629544 readings pushed cloud
EMX Support Feed	OK	no messages
EMX Syslog	OK	connected 2 hours ago, 268 events, 323 values
EtherNet/IP Server	Not Running	Disabled (not licensed)
Hardware Clock	OK	Date: 2026-05-19T14:01:57.041Z; last synchronized 179 seconds ago.
Hub	Not Running	Disabled (not licensed)
Modbus server	Not Running	
Module Watchdog	Not Running	Disabled
MQDD	Not Running	Disabled (not licensed)
MTConnect Server	Not Running	Disabled (not licensed)
Network	OK	primary: internet [online/online]: 10.193.21.101/24
NTP Client	OK	[enabled/available/synchronized]; Timeservers: time1.nimt.or.th; Fallbacks: 10.193.20.254
P5 Radio	OK	mode gw, zone A1.1 (20147997), meshID 13, pl 7, 23 nodes, 5.7 <= 8.4 Rp/s, 0 wd reset(s)
Packet Logger	OK	added 1001 to 136255 packets in 139 logs, 0 dropped

<<<>>>

Page 1 of 2

15