

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS

FRANCISCO PASSOS DOS SANTOS ALVES

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DE A DIGITAL CLOCKWORK

SÃO CRISTÓVÃO
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Aquisição e digitalização do sinal da rede elétrica	3
3	Divisão de frequência	4

1 Introdução

O *a digital clockwork* é um relógio digital implementado inteiramente a partir de componentes lógicos discretos, como portas lógicas, flip-flops, comparadores e contadores. Este trabalho tem como objetivo transcrever, com rigor matemático, a lógica de funcionamento desses circuitos para um modelo formal, utilizando conceitos de linguagens formais para descrever o comportamento de cada componente e suas interações. Essa formalização estabelece uma ponte entre a implementação simulada em C++ e sua futura descrição em Verilog, possibilitando posteriormente sua verificação formal em Rocq.

A motivação deste trabalho é dupla. Primeiro, a construção de um modelo matemático explícito exige que decisões de projeto muitas vezes implícitas no hardware ou no código sejam definidas com precisão: o instante exato em que um comparador altera seu estado lógico, a convenção adotada para bordas de subida e descida de um sinal periódico, e a forma como os elementos sequenciais evoluem diante de um pulso de clock. O modelo formal representa então o circuito como um sistema bem definido, reduzindo as ambiguidades presentes na implementação.

Segundo, essa especificação é a base necessária para demonstrar propriedades do sistema. Antes de provar que uma implementação está correta, é preciso definir com precisão qual é o comportamento esperado do circuito e essa definição é exatamente a especificação construída neste documento, que descreve as operações, estados e propriedades que caracterizam o funcionamento dos componentes.

O documento segue a cadeia lógica de funcionamento do relógio digital: parte do sinal físico da rede elétrica de 60Hz, usado como referência temporal do sistema, e avança pelas etapas de aquisição, digitalização, divisão de frequência, contagem de pulsos e formação das unidades de tempo. Cada seção apresenta a modelagem matemática dos circuitos envolvidos e suas relações dentro do sistema, construindo gradualmente a especificação formal do relógio digital.

2 Aquisição e digitalização do sinal da rede elétrica

A alimentação elétrica proveniente da rede é originalmente representada por um sinal analógico alternado, cuja tensão varia continuamente no tempo. Considerando uma rede elétrica residencial de tensão eficaz aproximada de 125V e frequência de 60Hz, o comportamento instantâneo da tensão pode ser modelado por uma função senoidal periódica:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = 125 \operatorname{sen}(120\pi t).$$

O termo 120π está relacionado à frequência angular da rede, obtida pela relação

$$\omega = 2\pi f,$$

onde $f = 60\text{Hz}$ representa a frequência de oscilação do sinal. Portanto,

$$\omega = 2\pi(60) = 120\pi \text{ rad/s}.$$

Dessa forma, a tensão completa um ciclo a cada

$$T = \frac{1}{60} \text{s},$$

satisfazendo a propriedade de periodicidade

$$f\left(t + \frac{1}{60}\right) = f(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Embora esse sinal seja adequado para representar matematicamente a rede elétrica, circuitos digitais não trabalham diretamente com níveis contínuos de tensão. Portanto, é necessário realizar uma etapa de condicionamento do sinal, reduzindo sua amplitude para um nível compatível com a eletrônica digital.

Considerando uma redução ideal de tensão por um fator 25, a senoide de 125V é convertida para uma senoide de amplitude 5V, mantendo a mesma frequência e preservando a informação temporal do sinal original. Essa transformação pode ser descrita pela função:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = \frac{f(t)}{25} = 5 \operatorname{sen}(120\pi t).$$

A divisão por 25 altera apenas a amplitude do sinal, não modificando sua frequência nem seu período. Dessa maneira,

$$g\left(t + \frac{1}{60}\right) = g(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

O sinal $g(t)$, apesar de possuir amplitude adequada para circuitos digitais, ainda é uma grandeza analógica, pois assume infinitos valores possíveis dentro do intervalo $[-5, 5]\text{V}$. Para que esse sinal possa ser utilizado como referência de clock em um sistema digital, é necessário convertê-lo para uma representação binária, contendo apenas dois estados possíveis.

Essa conversão é realizada por meio de um comparador de tensão ideal, cujo funcionamento consiste em verificar o sinal de entrada em relação a um valor de referência. Neste modelo, considera-se o limiar de decisão igual a 0V. Assim, quando a senoide encontra-se no semiciclo positivo, o comparador produz nível lógico alto; quando encontra-se no semiciclo negativo ou exatamente no cruzamento por zero, produz nível lógico baixo.

A saída digital desse processo é representada pela função:

$$q : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\},$$

definida como:

$$q(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } g(t) > 0, \\ 0, & \text{se } g(t) \leq 0. \end{cases}$$

Essa função representa matematicamente a transformação de um sinal analógico periódico em um sinal digital periódico. Como o comparador apenas altera os níveis de amplitude e mantém os instantes de transição determinados pelos cruzamentos da senoide com o eixo de tempo, a frequência do sinal permanece igual à frequência da rede elétrica.

Consequentemente, $q(t)$ possui também período

$$T = \frac{1}{60},$$

porém agora assumindo somente os valores discretos 0 e 1. Durante metade do período, correspondente ao semiciclo positivo da senoide, o sinal permanece em nível lógico alto; durante a outra metade, correspondente ao semiciclo negativo, permanece em nível lógico baixo.

Portanto, a função $q(t)$ representa uma onda quadrada ideal de 60Hz, obtida a partir da senoide da rede elétrica através de um processo de redução de amplitude e comparação por zero. Esse sinal digital pode então ser utilizado como referência de clock para sincronizar os elementos sequenciais do circuito.

3 Divisão de frequência