PROJECT TITLE: AIR QUALITY MONITORING

NAME	: Gaiser Anbiah D
REG NO	: 953021106016
COLLEGE CODE	: 9530
COLLEGE NAME	: ST.MOTHER THERESA ENGINEERING COLLEGE
TEAM CODE	: **proj_201035_Team_2**

Python code :

```
import time
import serial
import RPi.GPIO as GPIO
import Adafruit_CharLCD as LCD

# Initialize the LCD
lcd_rs = 25
lcd_en = 24
lcd_d4 = 23
lcd_d5 = 17
lcd_d6 = 21
lcd_d7 = 22
lcd_columns = 16
lcd_rows = 2

lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7, lcd_columns, lcd_rows)

# Initialize the SDS011 sensor
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', baudrate=9600, timeout=2)
ser.flushInput()
```

```python
def read_sensor_data():
    try:
        while True:
            while ser.in_waiting < 10:
                time.sleep(1)

            data = ser.read(10)
            if data[0] == 170 and data[1] == 192:
                pm25 = (data[2] + data[3] * 256) / 10.0
                pm10 = (data[4] + data[5] * 256) / 10.0
                return pm25, pm10
    except Exception as e:
        print(f"Error reading from the sensor: {e}")


def display_air_quality(pm25, pm10):
    lcd.clear()
    lcd.message('PM2.5: {:.2f} ug/m3\n'.format(pm25))
    lcd.message('PM10: {:.2f} ug/m3'.format(pm10))


if __name__ == '__main__':
    try:
        while True:
            pm25, pm10 = read_sensor_data()
            display_air_quality(pm25, pm10)
            time.sleep(10)  # Update every 10 seconds

    except KeyboardInterrupt:
        lcd.clear()
        GPIO.cleanup()
```