射电天文学笔记

GasinAn

2022 年 5 月 26 日

Printed in China

目录

第一章　射电信号的探测方法

射电 (10MHz–1THz) $\neq$ 无线电 (3kHz–3GHz).
白天可测: 波长远大大气尘埃, 无散射; 太阳射电信号少.
排除水汽: 高地, 旱地.

- 镜面精度低 ($\lambda/20$).
- λ 大, 在 λ^3 范围内放很多带点粒子, 形成相干辐射.
- 波长远大星际尘埃, 透明.
- $h\nu/kT \ll 1$, 所有天体都辐射.
- $\theta \sim \lambda/D$, 需要大 D.

第二章　射电辐射基础[1]

I_λ: 垂直于单位面积方向的单位立体角内单位时间通过的单位波长的能量. F_λ: 单位面积的所有立体角内单位时间通过的单位波长的能量.

$$I_\lambda = \frac{\mathrm{d}E}{\cos\theta\,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\lambda}. \tag{2.1}$$

$$F_\lambda = \int I_\lambda \cos\theta\,\mathrm{d}\Omega. \tag{2.2}$$

$1\,\mathrm{Jy} = 10^{-26}\,\mathrm{W/(m^2 \cdot Hz)}$. $1\,\mathrm{erg} = 10^{-7}\,\mathrm{J}$.

$$\frac{\mathrm{d}I_\nu}{I_\nu} = -\kappa_\nu\,\mathrm{d}s. \tag{2.3}$$

$$\tau_\nu = \int_{s_\mathrm{in}}^{s_\mathrm{out}} \kappa_\nu\,\mathrm{d}s. \tag{2.4}$$

$$I_\nu(s_\mathrm{out}) = I_\nu(s_\mathrm{in}) e^{-\tau_\nu}. \tag{2.5}$$

$$\mathrm{d}I_\nu = j_\nu\,\mathrm{d}s. \tag{2.6}$$

$$\frac{\mathrm{d}I_\nu}{\mathrm{d}s} = -\kappa_\nu I_\nu + j_\nu. \tag{2.7}$$

低频 $B_\nu \approx \frac{2kT\nu^2}{c^2}$, 亮温度

$$T_\mathrm{b} := \frac{I_\nu c^2}{2k\nu^2}. \tag{2.8}$$

[1] 梦回天体物理导论.

第三章　天线理论基础

运动电子, Larmor 公式.

短 (尺度远小于波长) 偶极子天线.

$$E = \frac{q\dot{v}\sin\theta}{rc^2}, \tag{3.1}$$

全天线

$$E = \int_{-l/2}^{+l/2} \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z} \frac{\dot{v}\sin\theta}{rc^2} \mathrm{d}z, \tag{3.2}$$

$\dot{v} = -i\omega v$,

$$E = \frac{-i\omega\sin\theta}{rc^2} \int_{-l/2}^{+l/2} I \mathrm{d}z, \tag{3.3}$$

假设 $I = I_0 e^{-i\omega t}\left[1 - \frac{|z|}{l/2}\right]$,

$$E = \frac{-i\omega\sin\theta}{rc^2} \frac{I_0 l}{2} e^{-i\omega t} = \frac{-i\pi\sin\theta}{c} \frac{I_0 l}{\lambda} \frac{e^{-i\omega t}}{r}, \tag{3.4}$$

$$S = \frac{c}{4\pi} E^2 = \frac{c}{4\pi} \left(\frac{I_0 l}{\lambda} \frac{\pi}{c}\right)^2 \frac{\sin^2\theta}{r^2} \cos^2(\omega t + \frac{\pi}{2}), \tag{3.5}$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{c}{4\pi} \left(\frac{I_0 l}{\lambda} \frac{\pi}{c}\right)^2 \frac{\sin^2\theta}{r^2} \propto \sin^2\theta. \tag{3.6}$$

实际一般 $l \approx \lambda/2$, $I = I_0 e^{-i\omega t}\cos(2\pi z/\lambda)$.

辐射电阻 R,

$$\langle P \rangle := \left\langle I^2 \right\rangle R = \frac{1}{2} I_0^2 R. \tag{3.7}$$

功率增益 $G(\theta, \phi)$,

$$G(\theta, \phi) := \frac{P(\theta, \phi)}{\langle P(\theta, \phi) \rangle}. \tag{3.8}$$

$G(\mathrm{dB}) = 10\log_{10}(G)$.

有效接受面积 A_{e},

$$A_{\mathrm{e}} = \frac{P_\nu}{S_{\mathrm{matched}}}. \tag{3.9}$$

$\langle A_{\mathrm{e}} \rangle = \frac{\lambda^2}{4\pi}$, 短波无方向性效率低.

$$A_{\mathrm{e}}(\theta, \phi) = \frac{\lambda^2 G(\theta, \phi)}{4\pi}. \tag{3.10}$$

天线温度 T_{A},

$$T_{\mathrm{A}} := \frac{P_\nu}{k}. \tag{3.11}$$

第四章　反射天线

一维反射面, 频率 ω, 强度 $g(x)$ 照射面, 反射到远处, $l := \sin\theta$, 远处强度 $f(l)$, $u := x/\lambda$, 刚好 Fourier 变换

$$f(l) = \int g(u) e^{-2\pi i l u} \mathrm{d}u. \tag{4.1}$$