

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

# Elosztott adatgyűjtő rendszerek

## Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

(BMEVIMIMA21)

*Készítette:*

**Pál Patrik, Gavallér Dávid**

**AIQTQW, ES02RO**

BUDAPEST, 2026. október 17.

# Tartalomjegyzék

**1. Bevezetés** **2**

**2. Mérési feladatok** **3**

1. feladat . . . . . 3
1.1. feladat . . . . . 3
1.2. feladat . . . . . 3
1.3. feladat . . . . . 4
1.4. feladat . . . . . 8
1.5. feladat . . . . . 9
1.6. feladat . . . . . 10
1.7. feladat . . . . . 12
2. feladat . . . . . 14
2.1. feladat . . . . . 14

# 1. Bevezetés

## A mérés célja

A mérés célja az elosztott rendszerű hálózatok és azok problémáinak megismerése gyakorlati példákon keresztül.

Az első fő feladatrészben két mitmótot felhasználva vizsgáljuk a szenzor és a gateway által rögzített jelek szinkronizációs problémáit. A feladat során a két mérőegység által rögzített jelek időbeli összehangolását végezzük el időbélyeg-transzformáció segítségével, majd a gateway mintavételi időpontjaiban interpolációval becsüljük a szenzorértékeket.

## A méréshez használt eszközök

- Mitmótok
- Analóg interface kártya
- Oszcilloszkóp
- Számítógép
- Függvénygenerátor

# 2. Mérési feladatok

## 1. feladat


Az első feladat célja a különálló mérőegységek által rögzített adatok időbeli összehangolása. A feladat során először beolvassuk és ábrázoljuk a szenzor, az adatgyűjtő, valamint a szinkronizációs mérések nyers adatait. A szinkronizációs pontokra illesztett lineáris időbélyeg-transzformáció segítségével az adatgyűjtő időskáláját a szenzor időskálájára alakítjuk, majd megvizsgáljuk az így kapott jelek egyezését. Az összehangolt adatokból lineáris interpolációval becsüljük a szenzorértékeket az adatgyűjtő mintavételi időpontjaiban. Az elemzést 50 Hz-es, 500 Hz-es, valamint változó amplitúdójú mérésre is elvégeztük.

## 1.1. feladat


Az első feladat első pontja a mérési összeállítás elkészítése volt. Külső jelként egy függvénygenerátort használtunk, amit a Low Pass Filter bemenetére kötöttünk. Az LPS kimenetét az ellenállásokon keresztül a szenzor és a gateway bemenetére kapcsoltunk, ide csatlakoztatva egy oszcilloszkópot is, a jel valós idejű ellenőrzésének céljából. A gateway-t végül a számítógéphez csatlakozattuk, hogy a méréseket tudjuk rögzíteni és kiértékelni. A DIP kapcsolókat a mérési útmutatóban leírt módon beállítottuk, majd a jelet megvizsgáltuk az oszcilloszkópon és matlabban is. Az összeállítás az alábbi blank. ábrán látható:

## 1.2. feladat

A következő feladat a mérési regisztrátum készítése volt. A mérés rögzítéséhez a mérési jegyzőkönyvben leírt programot használtuk, majd a `preprocessSampleFiles.m` script futtáatása után kapott, egyszerűen feldolgozható fájlokat vizsgáltuk. A mérést elvégeztük 50 Hz-es és 500 Hz-es szinuszos jelekre is, úgy, hogy mérés közben ki és bekapcsoltuk a jelgenerátort. A jelek amplitúdóját mind a kettő esetben 2 V-ra állítottuk, ezzel kitöltve a mérési tartományt. A mérési eredmények 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre az alábbi blank. ábrákon láthatóak:




1. ábra. Nyers szenzoradatok (50 Hz).





2. ábra. Nyers szenzoradatok (500 Hz).


## 1.3. feladat

A harmadik feladatban az volt a célunk, hogy a szenzor és a gateway által rögzített jeleket időben összehangoljuk. Az időbeli eltérést az eszközöknél kezdeti időeltérés a két belső óra skáláján és a két órajel mintavételi frekvenciája közötti elrétés is okozhatta. Ennek a megoldására egy olyan lineáris transzformációt kerestünk, ami a gateway időskáláját a szenzor időskálájára alakítja.

Ehhez az `stmpSync` fájlt használtuk fel, amiben szinkronizációs időbélyeg párok szerepelek. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok két eszköz által rögzített, azonos eseményekhez tartozó időbélyegek. A Matlab `polyfit` függvényével ezekre az időbélyegekre lineáris függvényt illesztettünk, ami az alábbi ábrákon látható 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre:




3. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (50 Hz).




4. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (500 Hz).

A `polyfit` függvény az illesztett elsőfokú polinom együtthatóit adja vissza. A méréshez tartozó szinkronizációs pontokra az illesztés eredménye közelítőleg


$$\texttt{idobelyegPoli} = [1, -14{,}9512] \tag{1}$$

Mivel elsőfokú polinomot illesztettünk, az első érték a meredekség, a második pedig a tengelymetszet. Ezért a gateway időbélyegét a következő összefüggéssel alakítottuk át a szenzor időskálájára:


$$t_{\text{szenzor}} = 1 \cdot t_{\text{gateway}} - 14{,}9512 \tag{2}$$

A tengelymetszet pedig azt a kezdeti időeltérést írja le, amely a két eszköz időbélyegei között fennáll.

Az illesztési együtthatókat a `polyval` függvénnyel alkalmaztuk `gwySampX` minden elemére, így kiszámítva az illesztett polinom által becsült, a szenzor időskálájára átszámított időbélyegeket, amik az alábbi ábrákon láthatóak 50 Hz-es és 500 Hz-es jelek esetén:





5. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (50 Hz).





6. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (500 Hz).


Ezt követően egy mérési regisztrátumot készítettünk, amelyben a jel amplitúdóját az indulástól kezdve folyamatosan növeltük, majd elvégeztük rá a korábbi feladatokban leírt összehangolását. Ez alatt a mérés alatt 50 Hz-es frekvencián mértünk. Az alábbi ábrákon látható a nyers mérési regisztrátum, a szinkronizációs időbélyegek, valamint az összehangolt jelek:




7. ábra. Nyers szenzor jelek változó amplitúdóval.




8. ábra. Szinkronizációs időbélyegek változó amplitúdóval.





9. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek változó amplitúdóval.

## 1.4. feladat

A negyedik feladatban az előző feladatban bemutatott időbélyeg-transzformációt végeztük el újra, LS-becslés segítségével. Felépítettük az $\mathbf{X}$ mátrixot, amelynek első oszlopa a gateway szinkronizációs időbélyegeit, második oszlopa pedig egyeseket tartalmazott. Az $\mathbf{y}$ vektor a szenzor szinkronizációs időbélyegeit tartalmazta. A számításhoz a Moore–Penrose-pszeudoinverzt használtuk, amelynek LS-megoldása:

$$p = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y} \tag{3}$$

A MATLAB beépített függvényei között megtalálható a `pinv` függvény, amellyel ez a megoldás SVD-alapú módon számítható. A pszeudoinverzzel összehangolt jelek az alábbi ábrán láthatóak:




10. ábra. Pszeudoinverz segítségével összehangolt jelek változó amplitúdóval.

Ezt követően a gateway szinkronizációs időadatait és a gateway mérési időtengelyét $10^6$ másodperccel eltoltuk, majd így ismét elvégeztük a feladatot, és vizsgáltuk a mátrix kondicionáltságát. Az első esetben a kondíciószám $1{,}0367 \cdot 10^7$ volt, az időeltolást követően pedig ez az érték $2{,}6496 \cdot 10^{11}$-re növekedett. Az ábrán ennek ellenére nem látható lényeges eltérés, mivel a lineáris transzformáció konstans tagja kompenzálja az időkoordináta közös eltolását. A nagyobb kondíciószámból azonban következik, hogy a becslés érzékenyebbé válik a mérési és kerekítési hibákra.
A probléma megoldására az időadatokat az illesztés előtt központosítottuk. Ehhez a gateway szinkronizációs időadataiból kivontuk azok átlagát, és ugyanezt az eltolást alkalmaztuk a gateway mérési időpontjaira is. Így a transzformáció eredménye nem változik, miközben a mátrix kondicionáltsága javul.

## 1.5. feladat


Az ötödik feladatban a szenzor mérési eredményeit a gateway mintavételi időpontjaiban kellett meghatározni lineáris interpoláció segítségével. Először a szinkronizációs pontokból lineáris időbélyegtranszformációt hajtottunk végre, a korábbi feladatokban leírt módszer segítségével. Ezután a gateway minden mintavételi időpontját átszámítottuk a szenzor időrendszerébe. Az `interp1` függvény ezekben az időpontokban a szenzor két szomszédos mintája közötti egyenest használva becsülte meg a szenzor mérési értékét, az alábbi összefüggés szerint:

$$\hat{s}(t) = s(t_i) + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}\big(s(t_{i+1}) - s(t_i)\big), \qquad t_i \le t \le t_{i+1}.$$


A kapott interpolált szenzorértékeket a gateway ugyanazon időpontokban mért értékeivel hasonlítottuk össze. Az összehasonlításhoz az átlagos négyzetes eltérést is kiszámítottuk:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_{\mathrm{gateway},i} - \hat{y}_{\mathrm{szenzor},i}\right)^2.$$

A programot 50 Hz-es és 500 Hz-es mérésre is lefuttattuk. Az 50 Hz-es jel esetén az MSE értéke $0{,}7255$, 500 Hz-es jel esetén pedig $1{,}9439$ volt. Az 500 Hz nagyobb változási sebessége volt a nagyobb hiba oka a második esetben. A mérési eredmények az alábbi ábrákon láthatóak, kellő nagyítással a jobb vizualizáció érdekében:




11. ábra. Lineáris interpoláció 50 Hz-en.




12. ábra. Lineáris interpoláció 500 Hz-en.

## 1.6. feladat

A hatodik feladatban a szenzor mérési eredményeit felmintavételezéssel sűrítettük annak érdekében, hogy a gateway mintavételi időpontjaiban pontosabban tudjuk meghatározni a szenzorjel értékét. A felmintavételezésre azért volt szükség, mert a két mérőegység nem ugyanabban az időpillanatban rögzítette a mintákat. A feldolgozást az 50 Hz-es és az 500 Hz-es mérésre is elvégeztük. A szenzorjelet tízszeresen mintavételeztük fel. Ennek során az eredeti szenzorminták közé nullákat illesztettünk, majd az így kapott jelet aluláteresztő szűrővel simítottuk.Az eredeti szenzorminták közötti átlagos időeltérésből meghatároztuk az eredeti mintavételi frekvenciát:

$$T_s = \text{mean}\left(\text{diff}(t_{\text{szenzor}})\right), \qquad f_s = \frac{1}{T_s}.$$

A tízszeres felmintavételezés után az új mintavételi frekvencia:

$$f_{s,\text{j}} = 10 f_s.$$

A nullákkal kiegészített jelet negyedrendű Butterworth-aluláteresztő szűrővel szűrtük. A szűrő levágási frekvenciáját az eredeti mintavételi frekvencia felének választottuk. A szűrést a MATLAB `filtfilt` függvényével végeztük, amely előre és visszafelé is végrehajtja a szűrést, ezért nem okoz fázistolást. A szűrés után a jelet a felmintavételezési tényezővel skáláztuk, hogy a mérési értékek amplitúdója megfelelő maradjon.


Ezt követően létrehoztuk a felmintavételezett szenzorjelhez tartozó új időtengelyt. Az időpontokat a mérés kezdő időpontjától számítottuk az új, sűrűbb mintavételi frekvenciával. Ezután a korábbi feladatokban ismertetett időbélyeg-transzformációt alkalmaztuk. A szinkronizációs időbélyegpárokra elsőfokú polinomot illesztettünk, majd a `polyval` függvénnyel a gateway minden mintavételi időpontját átszámítottuk a szenzor időskálájára.
A szenzorértékeket ezekben az időpontokban lineáris interpolációval határoztuk meg. Az interpoláció során a keresett időpontot közrefogó két szenzorminta közötti egyenest használtuk:

$$\hat{s}(t) = s(t_i) + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i}\left(s(t_{i+1}) - s(t_i)\right), \qquad t_i \le t \le t_{i+1}.$$


Az interpolációt a MATLAB `interp1` függvényével valósítottuk meg. Az így kapott szenzorértékeket a gateway ugyanazon időpontokban mért értékeivel hasonlítottuk össze. Az összehasonlításhoz kiszámítottuk az átlagos négyzetes eltérést:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_{\text{gateway},i} - \hat{y}_{\text{szenzor},i}\right)^2.$$

Az összehasonlításból kihagytuk azokat a mintákat, amelyekhez nem tartozott érvényes interpolált szenzorérték, valamint a mérés elején és végén található 50-50 mintát. Ezzel elkerültük az időtartomány szélén fellépő interpolációs és szűrési hatások torzító hatását.
Az átlagos négyzetes eltérés értékének 50 Hz-es jel esetén $1,34037$, 500 Hz-es jel esetén pedig $1,57142$-t kaptunk. Ezek alapján megállapítható, hogy 500 Hz-es jel esetén az interpoláció eredményei jobbak, mint az 1.5. feladatban bemutatott módszer esetén. Az interpoláció eredményei az alábbi ábrákon láthatóak:




13. ábra. Lineáris interpoláció 50 Hz-en.




14. ábra. Lineáris interpoláció 500 Hz-en.

## 1.7. feladat

A hetedik feladatban a szenzorértékeket lokális polinomos interpolációval becsültük meg a gateway mintavételi időpontjaiban, minden gateway-mintához a hozzá legközelebb eső szenzorminta környezetében lévő 11 pontját használtuk fel. A feldolgozást az 50 Hz-es és az 500 Hz-es mérésre is elvégeztük, majd a korábbi feladatokban olvashtó időbélyeg transzformációt is elvégeztük.

Az átszámított gateway-időpontokhoz megkerestük a legközelebbi szenzormintát. Ezt a MATLAB `interp1` függvényével, a `nearest` módszer használatával valósítottuk meg. A legközelebbi szenzorminta indexe jelölte ki a lokális polinom középpontját. A lokális környezet méretét a kódban 5-nek

választottuk, így jött ki a középponttal együtt a 11 minta, amelyhez $2 \cdot 5 = 10$-ed fokú polinomot illesztettünk.


Az illesztést nem a nagy abszolút időértékekkel, hanem a gateway keresett időpontjához képesti lokális időeltérésekkel végeztük. A kiszámoltuk szenzormintákhoz tartozó időeltéréseket, majd ezeket a numerikai stabilitás javítása érdekében a legnagyobb abszolút értékkel is normáltuk. Ezután a MATLAB `polyfit` függvényével a normált lokális időkoordinátákra és a szenzorértékekre illesztettük a polinomot:

$$y_i \approx a_{10}x_i^{10} + a_9 x_i^9 + \ldots + a_1 x_i + a_0.$$


Mivel a gateway mintavételi időpontja a normált lokális időkoordinátán $x = 0$-nak felel meg, a keresett szenzorértéket az illesztett polinom $x = 0$ helyen felvett értékeként számítottuk ki. Így minden gateway mintához egy, a környező szenzorminták alakját figyelembe vevő lokális becslést kaptunk.
A mérési tartomány elején és végén nem áll rendelkezésre minden szükséges szomszédos pont, ezekhez az értékekhez a program `NaN` értéket rendelt, és az összehasonlítás során ezeket az értékeket figyelmen kívül hagytuk.
Az interpoláció minőségét a gateway mért értékei és a lokális polinommal becsült szenzorértékek közötti átlagos négyzetes eltéréssel jellemeztük:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_{\mathrm{gateway},i} - \hat{y}_{\mathrm{szenzor},i}\right)^2.$$

Az átlagos négyzetes eltérés értékének 50 Hz-es jel esetén $0,831329$-et, 500 Hz-es jel esetén pedig $0,683739$-et kaptunk. Ezek alapján megállapítható, hogy az interpoláció eredményei jobbak, mint a korábbi feladatokban bemutatott módszer esetén, mert a becslült jel lokális alakját több mérési pont alapján határozza meg,viszont a magas polinomfok és a lokális környezet nem megfelelő megválasztása oszcillációt vagy numerikai érzékenységet okozhat. Az interpoláció eredményei az alábbi ábrákon láthatóak:




15. ábra. Interpoláció 10. fokú polinommal 50 Hz-en.




16. ábra. Interpoláció 10. fokú polinommal 500 Hz-en.

# 2. feladat

## 2.1. feladat

# Függelék

## MATLAB kódok

Az 1-4 mérés MATLAB-kódja

```
%%TODO
% Egészben javítani a meredekséget

%% Clearing wokspace
clear;
clf;
clc;
close all;

%% Loading measurement files and parameters for 50 [Hz] measurement
gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladatteszt/pre_gwySampFull.dat");
sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladatteszt/pre_sensorDataFull.dat");
stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladatteszt/pre_stmpSync.dat");

sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
clearvars sensorDataFull;

gwySampX = gwySampFull(:, 1);
gwySampY = gwySampFull(:, 2);
clearvars gwySampFull;

stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
clearvars stmpSync;

%% Plotting the raw data
figure;
plot(sensorDataX, sensorDataY);
hold on;
plot(gwySampX, gwySampY);
xlabel("Idő [s]");
ylabel("Mérési érték [ADC]");
title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (50 Hz)");
legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
grid on;
```

```
37
38 figure;
39 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
40 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
41 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
42 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (50 Hz)");
43 grid on;
44
45 %% Időbélyeg-transzformáció
46 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
47 GwyToSensorTime  = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
48
49 %% Plot offset data
50 figure;
51 plot(sensorDataX, sensorDataY);
52 hold on;
53 plot(GwyToSensorTime , gwySampY);
54 xlabel("Idő [s]");
55 ylabel("Mérési érték [ADC]");
56 title("Időbélyeggel összehangolt adatok (50 Hz)");
57 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
58 grid on;
59
60 %% Clearing workspace
61 clearvars;
62
63 %% Loading measurement files and parameters for 500 [Hz] measurement
64 gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_gwySampFull.dat")
      ;
65 sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_sensorDataFull
      .dat");
66 stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladat500Hz/pre_stmpSync.dat");
67
68 sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
69 sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
70 clearvars sensorDataFull;
71
72 gwySampX = gwySampFull(:, 1);
73 gwySampY = gwySampFull(:, 2);
74 clearvars gwySampFull;
75
76 stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
77 stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
```

```
78 clearvars stmpSync;
79
80 %% Plotting the raw data
81 figure;
82 plot(sensorDataX, sensorDataY);
83 hold on;
84 plot(gwySampX, gwySampY);
85 xlabel("Idő [s]");
86 ylabel("Mérési érték [ADC]");
87 title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (500 Hz)");
88 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
89 grid on;
90
91 figure;
92 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
93 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
94 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
95 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (500 Hz)");
96 grid on;
97
98 %% Időbélyeg-transzformáció
99 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
100 GwyToSensorTime  = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
101
102 %% Plot offset data
103 figure;
104 plot(sensorDataX, sensorDataY);
105 hold on;
106 plot(GwyToSensorTime , gwySampY);
107 xlabel("Idő [s]");
108 ylabel("Mérési érték [ADC]");
109 title("Időbélyeggel összehangolt adatok (500 Hz)");
110 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
111 grid on;
112
113 %% Clearing workspace
114 clearvars;
115
116 %% Loading measurement files and parameters for 50 [Hz] measurement
       with changing amplitudes
117 gwySampFull = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
       pre_gwySampFull.dat");
```

```
118 sensorDataFull = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
       pre_sensorDataFull.dat");
119 stmpSync = load("Measurements/ElsoFeladat50HzChangingAmplitudes/
       pre_stmpSync.dat");
120
121 sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
122 sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
123 clearvars sensorDataFull;
124
125 gwySampX = gwySampFull(:, 1);
126 gwySampY = gwySampFull(:, 2);
127 clearvars gwySampFull;
128
129 stmpSyncGwy = stmpSync(:, 1);
130 stmpSyncSens = stmpSync(:, 2);
131 clearvars stmpSync;
132
133 %% Plotting the raw data
134 figure;
135 plot(sensorDataX, sensorDataY);
136 hold on;
137 plot(gwySampX, gwySampY);
138 xlabel("Idő [s]");
139 ylabel("Mérési érték [ADC]");
140 title("Nyers szenzor- és gateway-adatok (50 Hz, változó amplitúdó)");
141 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
142 grid on;
143
144 figure;
145 plot(stmpSyncGwy, stmpSyncSens);
146 xlabel("Gateway időbélyege [s]");
147 ylabel("Szenzor időbélyege [s]");
148 title("Nyers szinkronizációs időbélyegek (50 Hz, változó amplitúdó)");
149 grid on;
150
151 %% Időbélyeg-transzformáció
152 idobelyegPoli = polyfit(stmpSyncGwy, stmpSyncSens, 1);
153 GwyToSensorTime = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);
154
155 %% Plot offset data
156 figure;
157 plot(sensorDataX, sensorDataY);
158 hold on;
```

```
159 plot(GwyToSensorTime , gwySampY);
160 xlabel("Idő [s]");
161 ylabel("Mérési érték [ADC]");
162 title("Időbélyeggel összehangolt adatok (50 Hz, változó amplitúdó)");
163 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
164 grid on;
165
166 %% Pseudoinvers calc
167
168 X = [stmpSyncGwy, ones(size(stmpSyncGwy))];
169 Y = stmpSyncSens;
170 cond(X)
171 idobelyegPoliPseudo = pinv(X) * Y;
172 GwyToSensorTime_pseudo = polyval(idobelyegPoliPseudo, gwySampX);
173
174 %% Plot offset data
175 figure;
176 plot(sensorDataX, sensorDataY);
177 hold on;
178 plot(GwyToSensorTime_pseudo, gwySampY);
179 xlabel("Idő [s]");
180 ylabel("Mérési érték [ADC]");
181 title("Összehangolt adatok pszeudoinverzzel (50 Hz, változó amplitúdó)
      ");
182 legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
183 grid on;
184
185 %% Szinkronizációs pont eltolás
186 stmpSyncGwy = stmpSyncGwy + 10^6;
187 gwySampX_shifted = gwySampX + 10^6;
188
189 %% Pseudoinvers calc
190
191 Y = stmpSyncSens;
192 X_shifted = [stmpSyncGwy, ones(size(stmpSyncGwy))];
193 cond(X_shifted)
194
195 % Az adatok központosítása javítja a mátrix kondicionáltságát.
196 timeMean = mean(stmpSyncGwy);
197 X_centered = [stmpSyncGwy - timeMean, ones(size(stmpSyncGwy))];
198 cond(X_centered)
199 idobelyegPoliPseudo = pinv(X_centered) * Y;
```

```
GwyToSensorTime_pseudo = polyval(idobelyegPoliPseudo, gwySampX_shifted
    - timeMean);

%% Plot offset data
figure;
plot(sensorDataX, sensorDataY);
hold on;
plot(GwyToSensorTime_pseudo, gwySampY);
xlabel("Idő [s]");
ylabel("Mérési érték [ADC]");
title("Pszeudoinverzes összehangolás 10^6 s időeltolással");
legend("Szenzor", "Gateway", "Location", "best");
grid on;
```

Az 5. mérés MATLAB-kódja

```
%% Az 1.5 feladat: lineáris interpoláció
clear;
clf;
clc;
close all;

frequencies = [50, 500];
measurementFolders = ["ElsoFeladat50Hz", "ElsoFeladat500Hz"];

for k = 1:numel(frequencies)
    frequency = frequencies(k);
    measurementFolder = measurementFolders(k);

    % A mérési adatok betöltése.
    gwySampFull = load(fullfile("Measurements", measurementFolder, ...
        "pre_gwySampFull.dat"));
    sensorDataFull = load(fullfile("Measurements", measurementFolder,
       ...
        "pre_sensorDataFull.dat"));
    stmpSync = load(fullfile("Measurements", measurementFolder, ...
        "pre_stmpSync.dat"));

    sensorDataX = sensorDataFull(:, 1);
    sensorDataY = sensorDataFull(:, 2);
    gwySampX = gwySampFull(:, 1);
    gwySampY = gwySampFull(:, 2);

    % A gateway idejét a szenzor órájára transzformáljuk.
```

```
    idobelyegPoli = polyfit(stmpSync(:, 1), stmpSync(:, 2), 1);
    gatewayTimeInSensorClock = polyval(idobelyegPoli, gwySampX);

    % A szenzor jelét a gateway mintavételi időpontjaiban becsüljük.
    sensorDataYInterpolated = interp1( ...
        sensorDataX, sensorDataY, gatewayTimeInSensorClock, "linear");

    validSamples = ~isnan(sensorDataYInterpolated);
    squaredError = mean((gwySampY(validSamples) ...
        - sensorDataYInterpolated(validSamples)).^2);
    fprintf("%d Hz: átlagos négyzetes eltérés = %.6g\n", ...
        frequency, squaredError);

    figure;
    plot(sensorDataX, sensorDataY, "-o");
    hold on;
    plot(gatewayTimeInSensorClock, gwySampY, "-o");
    plot(gatewayTimeInSensorClock, sensorDataYInterpolated, "-.");
    xlabel("Idő [s]");
    ylabel("Mérési érték [ADC]");
    title(sprintf("Lineáris interpoláció %d Hz-en", frequency));
    legend("Szenzor", "Gateway", ...
        "Interpolált szenzorérték", "Location", "best");
    grid on;
end
```