CardioIA — Fase 3

Relatório Técnico — Parte 1: Edge Computing e Resiliência Offline

> ⚠️ **AVISO CLÍNICO:** Este sistema é um protótipo acadêmico e **NÃO** substitui avaliação médica. Supervisionado por Dra. Fernanda Fassina (CRM-SP 169944).

Equipe (Grupo S — FIAP): Caroline de Castro Corrêa (RM567255), Enzo França Sader (RM566928), Lucas Hideki Oliveira Koyama (RM566925), Rodrigo Dias Figueiroa (RM567800) e Tiago Lindgren Curi (RM567016).

1. Introdução

O projeto CardioIA, desenvolvido no curso de Inteligência Artificial da FIAP, tem como objetivo explorar a aplicação de tecnologias inteligentes no contexto da saúde cardiovascular.

Na Fase 3, foi desenvolvido um protótipo de monitoramento contínuo utilizando um microcontrolador ESP32 simulado na plataforma Wokwi. A implementação demonstra a coleta periódica de sinais vitais, o processamento local de informações e a capacidade de continuar operando durante interrupções de conectividade.

O principal objetivo desta etapa é demonstrar o conceito de **Edge Computing**, no qual parte do processamento e do armazenamento ocorre próximo à origem dos dados, reduzindo a dependência de uma conexão permanente com serviços externos.

2. Componentes e tecnologias

O protótipo utiliza um ESP32 e quatro fontes de dados, além de dois atuadores de alerta:

- **DHT22:** leituras simuladas de temperatura e umidade relativa **do ambiente** (conta como um sensor, conforme o enunciado).
- **DS18B20:** temperatura **corporal** simulada, como se o sensor estivesse em contato com a pele. É ela que sustenta o alerta de febre, já que a temperatura ambiental não diz nada sobre febre.
- **MPU6050:** acelerômetro e giroscópio, usados para detectar movimento e a ausência dele.
- **Pushbutton:** simulador manual de pulsos cardíacos, que permite calcular uma estimativa de batimentos por minuto (BPM) a partir do intervalo entre acionamentos sucessivos.
- **LED e buzzer:** alerta local no próprio dispositivo.

O circuito foi desenvolvido na plataforma Wokwi e programado em C++, utilizando o ambiente Arduino e as bibliotecas DHTesp, OneWire e DallasTemperature. O mesmo firmware foi estendido na Parte 2 com Wi-Fi e MQTT (biblioteca PubSubClient); este relatório descreve a camada Edge, e a comunicação com a nuvem está em `relatorio_mqtt.md`.

Conexões utilizadas:

- DHT22: alimentação de 3,3 V, sinal de dados conectado ao GPIO 15 e aterramento GND.
- DS18B20: alimentação de 3,3 V, dados (DQ) no GPIO 4 com resistor de pull-up de 4,7 kΩ até 3,3 V, e GND.

- MPU6050: barramento I2C (endereço 0x68) com SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22, alimentação de 3,3 V e GND.
- Pushbutton: conectado ao GPIO 18 e ao GND, com configuração `INPUT_PULLUP`.
- LED vermelho: GPIO 26 por um resistor de 220 Ω, com o outro terminal em GND.
- Buzzer: GPIO 27 no terminal positivo e GND no negativo.

3. Funcionamento do monitoramento

O ESP32 executa continuamente a leitura dos componentes conectados.

A coleta de temperatura e umidade acontece em intervalos de aproximadamente dois segundos. Paralelamente, o sistema monitora o botão responsável pela simulação dos pulsos cardíacos.

O código utiliza a função `millis()` para controlar intervalos temporais sem interromper completamente o processamento, evitando os bloqueios causados pela utilização prolongada de `delay()`.

A estimativa de BPM utiliza a fórmula:

BPM = 60.000 / intervalo entre pulsos, em milissegundos.

A implementação também possui uma rotina de *debounce* para reduzir múltiplas detecções provocadas por oscilações do botão e um mecanismo de expiração da estimativa quando não há novos pulsos durante quatro segundos.

Quando não existe uma estimativa válida, o programa identifica o BPM como indisponível, evitando interpretá-lo como medição fisiológica real.

Temperatura corporal. A conversão do DS18B20 leva até 750 ms; esperar por ela travaria a leitura do botão e distorceria o cálculo do BPM. Por isso o firmware pede a conversão, segue o `loop()` e lê o resultado cerca de 0,8 s depois, repetindo o ciclo. Leituras fora da faixa do sensor (por exemplo, o valor -127 de sensor desconectado) são marcadas como inválidas.

Movimento. O MPU6050 é lido a cada 100 ms. Considera-se que há movimento quando a aceleração varia mais de 0,05 g entre duas amostras ou quando o giro passa de 10 °/s; um valor constante (parado, mesmo inclinado) não conta. O estado resultante é `aguardando` (ainda sem movimento desde a inicialização), `ativo`, `parado` (15 s sem movimento depois de já ter havido algum) ou `indisponivel` (o sensor não responde). O alerta de "sem movimento" só vale depois do primeiro movimento, para que um dispositivo ainda guardado, em repouso, não alerte; os 15 s são um valor de demonstração (em uso real seriam minutos).

3.1 Alertas locais (Edge)

O firmware avalia os limiares **no próprio ESP32**, a cada passagem do `loop()`, sem depender de Wi-Fi, do broker ou do dashboard:

Condição	Resposta local
BPM válido acima de 120	LED aceso e buzzer (bipe de 150 ms por segundo)
Temperatura corporal acima de 38 °C	LED aceso e buzzer
Parado por 15 s depois de já ter havido movimento	LED aceso, sem buzzer

Esse é o ponto central do conceito de Edge Computing neste projeto: em um monitor cardíaco, o aviso mais importante precisa funcionar justamente quando a rede cai. O alerta também é registrado em cada leitura (campo `alertas_locais`, uma máscara de bits), de modo que o dashboard exibe o que o dispositivo decidiu. Os limiares são regras demonstrativas, não critérios de diagnóstico. No boot há um autoteste de 200 ms do LED e do buzzer.

4. Estratégia de resiliência offline

Para simular interrupções de conectividade, o programa utiliza uma variável booleana. Na versão inicial (somente Serial) ela se chamava `wifiConectado`; no firmware atual, que também faz a conexão real ao Wi-Fi do Wokwi e ao broker, o mesmo papel é exercido por `envioHabilitado`, alternada pelos comandos `f` e `o` do Monitor Serial. O dispositivo **inicia offline** para evidenciar a resiliência.

Quando seu valor é `false`, o sistema entra em modo offline. Nesse estado, a coleta dos sensores e os alertas locais continuam normalmente, mas as leituras não são transmitidas.

Os registros são armazenados temporariamente em uma **fila circular em memória RAM**, com capacidade fixa de 1.800 leituras.

Considerando um intervalo aproximado de dois segundos por coleta, essa capacidade corresponde a cerca de uma hora de dados acumulados.

Cada registro contém um identificador sequencial, o tempo decorrido desde o início da execução, temperatura e umidade ambientais, temperatura corporal, BPM estimado, o módulo da aceleração, o estado de movimento, a máscara de alertas locais e indicadores de validade do BPM e da temperatura corporal.

Quando a fila atinge sua capacidade máxima, a leitura mais antiga é descartada para permitir a entrada de uma nova leitura. O sistema também contabiliza o número de descartes, possibilitando identificar perdas durante períodos prolongados sem conexão.

Essa política de armazenamento limitado foi escolhida para demonstrar uma estratégia de gestão de memória em dispositivos embarcados.

5. Reconexão e sincronização

Quando a conexão simulada é restaurada (comando `o`), a variável de conectividade passa para `true`.

Nesse momento, o ESP32 inicia a sincronização dos registros pendentes, processando as leituras na ordem em que foram coletadas.

A implementação limita o processamento a dez registros por passagem do loop principal, evitando concentrar toda a execução na rotina de sincronização.

Na versão inicial (Parte 1), a transmissão era representada por mensagens JSON exibidas no Monitor Serial, conforme o enunciado. No firmware atual, a mesma rotina publica cada leitura em JSON no tópico MQTT (Parte 2).

A remoção de um registro da fila ocorre somente após a função de transmissão retornar sucesso, isto é, após `mqtt.publish()` aceitar a mensagem. Como a publicação usa QoS 0, esse sucesso indica apenas que a biblioteca enviou a mensagem, e não que o broker a recebeu; esse limite é discutido em `relatorio_mqtt.md`.

Dimensionamento da fila. Cada registro ocupa 32 bytes (dois `unsigned long`, cinco `float` e quatro campos de 1 byte), então 1.800 registros usam 57.600 bytes (cerca de 57,6 KB) de RAM. Na compilação do firmware completo para ESP32 (PlatformIO, placa `esp32dev`), o uso total de RAM estática foi de cerca de 106 KB dos 320 KB disponíveis (32,5%), já incluindo a pilha Wi-Fi/MQTT e a fila, e o uso de memória flash foi de 77,9%. A capacidade de uma hora de coleta foi escolhida como compromisso entre autonomia offline e memória: para um monitor vestível, uma hora cobre quedas curtas de conectividade (deslocamentos, elevadores, instabilidade de rede) sem consumir parte relevante dos recursos do ESP32. Acima disso, a política é descartar a leitura mais antiga e manter as mais recentes, que são as mais relevantes para o monitoramento.

6. Testes realizados e resultados

O funcionamento do protótipo foi verificado no ambiente Wokwi. Os testes de coleta e de resiliência abaixo foram feitos na versão inicial do firmware (transmissão simulada pelo Serial); a verificação com publicação MQTT e dashboard está em `relatorio_mqtt.md` e nas capturas de `evidencias/`.

Inicialmente, foi confirmada a leitura periódica do DHT22, com valores simulados de temperatura e umidade apresentados no Monitor Serial.

Em seguida, foram realizados acionamentos do pushbutton, confirmando a detecção dos pulsos e o cálculo da estimativa de BPM.

Para validar a resiliência, o dispositivo foi mantido em estado offline durante múltiplos ciclos de coleta.

O Monitor Serial demonstrou o armazenamento de três leituras pendentes:

- Leitura 1: aproximadamente 2.000 ms.
- Leitura 2: aproximadamente 4.000 ms.
- Leitura 3: aproximadamente 6.000 ms.

Após a restauração da conexão, o sistema exibiu a sincronização das três leituras, mantendo seus identificadores e a ordem original.

Em seguida, uma nova leitura foi coletada no estado online e transmitida normalmente.

Esses resultados demonstram, no ambiente simulado, a continuidade da coleta durante períodos offline e o esvaziamento da fila após o restabelecimento da conectividade.

Extensões posteriores (DS18B20, MPU6050, LED e buzzer). A suíte automatizada cobre as regras de alerta e o contrato firmware × fluxo × documentação (86 testes aprovados nesta revisão). No Wokwi, a execução de 2026-11-04 no projeto indicado no README confirmou, em 32 verificações aprovadas: o circuito completo, a coleta offline com a fila crescendo, o alerta local de febre (LED aceso e buzzer ativo) com o DS18B20 em 39 °C, o esvaziamento da fila em ordem após habilitar o envio, o BPM pelo botão (14 cliques a cerca de 150 BPM, com alerta local) e o alerta de sem movimento do MPU6050 após 15 s parado (capturas 12 a 16 em `evidencias/validacao-2026-11-04/`). O som do buzzer foi verificado apenas pelo indicador visual do simulador. O roteiro e o histórico, incluindo a falha de build anterior por falta do `sketch.ino` no projeto, estão em `roteiro_teste_wokwi.md`.

7. Limitações e considerações de segurança

O protótipo apresenta limitações decorrentes de seu caráter acadêmico.

O armazenamento em memória RAM é volátil. Portanto, as leituras são perdidas quando a simulação é encerrada ou o dispositivo é reiniciado.

Não foi implementado armazenamento persistente em SPIFFS, considerando as limitações do ambiente de simulação e o caráter opcional desse requisito.

Além disso, o DHT22 mede temperatura e umidade ambientais, não temperatura corporal; a febre é avaliada no DS18B20, cujo valor é ajustado manualmente no simulador. Os pulsos cardíacos são simulados por acionamentos manuais, e o movimento vem de controles do simulador: nada disso representa medições obtidas de pacientes. O Wokwi não possui sensor de batimento cardíaco; em um dispositivo real o botão seria substituído por um sensor óptico de pulso (como o MAX30102 ou o PulseSensor), com detecção de picos no próprio ESP32.

A variável de conectividade é um interruptor de teste (`f`/`o`): ela simula a queda e a volta da rede, mas não detecta falhas reais de Wi-Fi. A confiabilidade da entrega ao broker também é limitada pelo QoS 0 (ver `relatorio_mqtt.md`).

Os limiares de alerta existem em dois lugares, o firmware (alerta local) e o dashboard (camada Fog); mudar um exige mudar o outro. O alerta de "sem movimento" depende do primeiro movimento detectado e usa 15 s para demonstração, e a temperatura corporal vem de um único sensor, sem calibração, filtro de ruído ou verificação de contato com a pele.

Para uma aplicação médica real, seriam necessários sensores adequados e validados, armazenamento persistente, proteção de dados, comunicação criptografada, autenticação, mecanismos confiáveis de confirmação de entrega e avaliação de segurança clínica.

8. Conclusão

A implementação da Parte 1 da Fase 3 demonstrou os principais conceitos de Edge Computing aplicados a um protótipo de monitoramento cardiovascular simulado.

O sistema conseguiu realizar leituras periódicas de quatro fontes de dados, calcular uma estimativa de BPM, avaliar alertas no próprio dispositivo com resposta imediata em LED e buzzer, armazenar informações temporariamente durante uma desconexão e sincronizar os registros após a recuperação da conectividade.

Essa base foi então integrada a um broker MQTT e a um dashboard Node-RED com alertas automáticos, descritos no relatório da Parte 2.

Referência do protótipo

Projeto no Wokwi: https://wokwi.com/projects/479773169716093953

Repositório: https://github.com/Grupo-S-faculdade-FIAP/cardioIA

Código: `fase3/esp32/sketch.ino` · **Evidências:** `fase3/docs/evidencias/` · **Relatório da Parte 2:** `relatorio_mqtt.md`