哈尔滨工业大学（深圳）

2026 年秋季学期《汇编语言与接口技术》

期末考试试卷（回忆版）

回忆人：卡基米　　排版：卡基米

考试时间：120 分钟　　考试形式：闭卷　　满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
题型	判断题	选择题	填空题	概念题	分析题	编程题	—
题量	10 题	10 题	10 空	4 题	3 题	1 题	—
分值	10 分	20 分	20 分	20 分	20 分	10 分	100 分
得分							

一、判断题 （共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

判断下列各题的正误，正确的打“√”，错误的打“×”。

1．对内容为 0FFH 的 AL 进行 ADD 操作，一定会使 CF 置 1。（ ）

2．执行 INT 指令时，会把 AX、BX、CX、DX 全部压入栈中。（ ）

3．子程序执行完后用 RET 返回，而中断服务程序通常用 IRET 返回。（ ）

4．MOV AX, [BP][DI] 是基址变址寻址。（ ）

5．执行 PUSH 操作后，SP = SP − 2。（ ）

6．执行 CMP AX, BX 后，相减的结果会保留在 AX 中。（ ）

7．JZ 和 JE 实际上都是判断 ZF 是否等于 0。（ ）

8．〔此题内容已遗忘，待补〕

9．〔此题内容已遗忘，待补〕

10．〔此题内容已遗忘，待补〕

二、选择题 （共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．8086 的存储空间是多少？

A. 1 MB　　B. 256 KB　　C. 512 KB　　D. 64 KB

2．LOOPNZ 的不跳转条件是？

A. CX=0 且 ZF=0　　B. CX≠0 且 ZF=0

C. CX=0 且 ZF=1　　D. CX≠0 且 ZF=1

3．INC 指令不会影响哪个标志位？

A. CF　　B. ZF　　C. SF　　D. OF

（仅 CF 为回忆所得；B–D 选项为自造，待核对）

4．MOV AX, [BP][SI] 寻址的地址是?

A. 16×[SS] + [BP] + [SI]　　B. 16×[ES] + [BP] + [SI]

C. 16×[CS] + [BP] + [SI]　　D. 16×[DS] + [BP] + [SI]

5．中断向量表的地址范围是?

A. 00000H–003FFH　　B. 00000H–001FFH

C. 00000H–007FFH　　D. 00000H–00FFFH

（仅 A 项为回忆所得；B–D 选项为自造，待核对）

6．已知 ARRAY DW 30 DUP(?)，SIZE ARRAY - LENGTH ARRAY 的值为?

A. 30　　B. 58　　C. 60　　D. 0

7．执行子程序时压入栈中的顺序是?

A. IP、CS、FLAGS　　B. CS、IP、FLAGS

C. FLAGS、CS、IP　　D. FLAGS、IP、CS

8．以下哪条指令是正确的?

A. MOV AH, DL　　B. MOV [2000H], [2001H]

C. MOV AX, [BP][BX]　　D. MOV CS, AX

（D 项为自造，待核对）

9．若要把一个字节的低 4 位置 1、高 4 位不变，应使用哪条指令?

A. AND AL, 0F0H　　B. OR AL, 0FH

C. XOR AL, 0FH　　D. NOT AL

（仅 B 项为回忆所得；A、C、D 为自造，待核对）

10．〔此题内容已遗忘，待补〕

三、填空题 （共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

请在每小题的空缺处填入正确答案。

1．字符“3”的 ASCII 码是 ____。

2．字符“b”的 ASCII 码是 ____。

3．执行下列程序段后，AX 的值为 ____。

```
MOV AX, 0FFFFH
ADD AX, 1
```

4．8253 芯片内部有 ____ 个独立的计数器。

5．8253 的每个计数器有 ____ 种工作方式。

6．定义一个字的变量的伪指令为：x ____ 16H。

7．分配未定义的 20H 个字节空间的伪指令为：array ____ 20H DUP(?) 。

8．〔此空内容已遗忘，待补〕

9．〔此空内容已遗忘，待补〕

10．〔此空内容已遗忘，待补〕

四、概念题 （共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1．简述汇编语言源程序的结构。

2．简述 CALL 和 RET 指令的执行过程，并说明近调用与远调用的区别。

3．简述同步通信中单工、半双工和全双工三种通信方式的区别，并举一个现实生活中的例子。

4．简述中断的概念，并说明中断技术的优势。

五、分析题 （共 3 小题，共 20 分）

1．（8 分）判断下列指令是否正确。若有错误，请说明原因。

① MOV AX, [BX][BP]

② MOV DS, DATASEG

③ IN AX, DL

④ MUL AX, BX

2．（6 分）阅读下列程序段，回答问题。设程序执行前 AX=008AH，BX=007CH。

```
CMP AX, BX
JAE L2
MOV AX, 0FFFFH
L2: MOV AX, 0000H
```

（1）程序执行结束后，AX 的值是多少?

（回忆记录中本题第 *2* 小题已遗失，待补。）

3．（6 分）已知 AL=0B7H，依次执行下列指令，回答问题。

```
SHL AL, 2
AND AL, 0F0H
OR  AL, 05H
```

（1）程序执行结束后，AL 的值是多少?

（2）逻辑左移 2 位后，CF 的值是多少?

（3）程序执行到最后，CF 的值是多少?

六、编程题 （共 1 小题，共 10 分）

1．（10 分）从键盘上输入 1~99 范围内的整数 n，计算从 1 加到 n 的总和 sum。

（提示：先把 AH 置 01H，再执行 INT 21H，即可从键盘输入一个字符。）

【附录】

1．试题为正常回忆产生，无作弊行为。

2．选择题选项大量为 AI 创造性补充，与原卷或有出入。

3．题干部分为人为描述与 AI 补全，可能与原卷有区别。