Procédure de vidange - Groupe électrogène GE-01

Document procedure_vidange_ge01_v1 (scan) | v1 (2023-09) | 1 page | Langue : français
Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables - Document papier scanné. Valeurs fictives.

1. Paramètres de la vidange

Paramètre	Valeur
Huile moteur	10W-40
Volume d'huile	15 L
Intervalle de vidange	500 h ou 2 ans
Couple de serrage du bouchon	60 N·m
Serrage du filtre à huile	à la main + 1 tour
Température moteur à la vidange	tiède (environ 60 °C)
Pression d'huile minimale au ralenti	2,0 bar

2. Opérations

- Faire tourner le groupe 5 minutes pour chauffer l'huile.
- Arrêter le groupe, placer un bac sous le bouchon et vidanger.
- Remplacer le filtre à huile ; serrer à la main + 1 tour.
- Remettre le bouchon, serrer à 60 N·m, verser 15 L d'huile 10W-40.
- Redémarrer et vérifier la pression : au moins 2,0 bar.
- L'opération peut être réalisée par un seul technicien.

3. Remarque

Pas de ticket nécessaire pour une vidange de routine.
Noter la date dans le cahier de bord du local.

Rédigé : maintenance - Révision 01 - septembre 2023

vu 09/23 A.B.