Fiche de securite UPS

Equipement UPS-01 - batteries VRLA 384 V DC

Champ	Valeur
Identifiant	F2-SEC-UPS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Applicable a	Toute intervention sur UPS-01 et son armoire batteries
Renvoi	F2-MAN-UPS-01, F2-PRO-UPS-01

1. Risques identifies

Tableau 1 - Risques UPS-01 (page 1)

Risque	Origine	Niveau
Electrocution	Bus DC 384 V toujours present meme apres coupure reseau ; tensions 400 V AC	Tres eleve
Arc electrique et brulure	Court-circuit sur bornes de batterie (courant tres eleve)	Eleve
Gaz et acide	Degagement d'hydrogene en charge ; electrolyte corrosif en cas de fuite	Moyen
Incendie	Surchauffe (A302), blocs gonfles, connexions desserrees	Eleve
Perte de protection	Mode bypass (A401) : charge non protegee	Eleve (continuite de service)

2. Equipements de protection et regles

Tableau 2 - EPI et regles obligatoires (page 2)

Intervention	Habilitation	EPI minimum
Lecture afficheur, nettoyage exterieur des grilles	Aucune habilitation specifique (formation interne)	Lunettes
Mesure de tension sur blocs batterie	B2V / BR	Gants isolants, lunettes, outils isoles
Remplacement batterie ou ventilateur	B2V / BR + accord N2	Gants isolants, ecran facial, tapis isolant
Retour du bypass vers l'onduleur	Technicien N2 habilite	Selon consigne du site

Regles : (1) retirer bijoux et montre metalliques ; (2) ne jamais poser d'outil sur les batteries ; (3) ne jamais court-circuiter une chaine meme apres isolement ; (4) travailler a deux pour tout remplacement de bloc ; (5) ne jamais ouvrir l'armoire quand A302 est active sans attendre le refroidissement.

Une batterie gonflee, fuyante ou qui degage une odeur acre doit etre consideree comme dangereuse : ne pas la toucher a main nue et informer immediatement le N2.

3. Conduite a tenir en cas d'incident

Tableau 3 - Urgences (page 3)

Incident	Premiere action	Appel
Electrisation	Ne pas toucher la victime ; couper l'alimentation si possible ; secours	Secours (numero du site)
Projection d'acide	Rincer abondamment a l'eau 15 min, retirer les vetements souilles	Secours + medecin
Depart de feu	Evacuer, utiliser extincteur CO2 uniquement ; ne pas utiliser d'eau sur materiel sous tension	Pompiers
Passage sur bypass (A401)	Informer l'exploitation, appliquer F2-PRO-UPS-01 panne 4	Astreinte ligne 4400

Stockage et elimination : les batteries usagees sont des dechets dangereux ; elles sont reprises par le fournisseur ou une filiere agreee. Aucun stockage a proximite de sources de chaleur.

Cette fiche est fictive et ne remplace aucune consigne reglementaire reelle.