UART
HDR-M_2.54_1X4P
3V3 RX TX GND
4 3 2 1
3V3
GND
3v3
4.7K
R17
RX
(vert)
4.7K
R16
TX
(Rouge)
5V
GND
GPIO18
GPIO7
3V3
Rspberry Pi 3 Header
U1
5V 5V GND GPIO14 GPIO15 GPIO18 GND GPIO23 GPIO24 GND GPIO25 GPIO8 GPIO7 DNC GND GPIO12 GND GPIO16 GPIO20 GPIO21
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
3.3V GPIO2 GPIO3 GPIO4 GND GPIO17 GPIO27 GPIO22 3.3V GPIO10 GPIO9 GPIO11 GND DNC GPIO5 GPIO6 GPIO13 GPIO19 GPIO26 GND
HC-SR04
H2
Header-Male-2.54_1x4
1 2 3 4
5V
GND
R4
1K
R5
2K
GND
3V3
3v3
R12
R11
10k
10k
I2C
I2C
I2C
I2C
I2C
GND
Comm Header
U7
GND GND
GND 3V3
MOSI 3V3
SCLK NC
CS RST
INT MISO
1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
3V3
NRF24L01
CSN = GPIO8
CE = GPIO22
MOSI = GPIO10
MISO = GPIO9
SCLK = GPI11
IRQ = GPI13
MBR120LSFT
D3
VCC
NEOPIXEL
Header-2.54
1 2 3
GND
BUZ1
10r
R10
1 2
GND
SERVOS
1 2 3 4 5 6
VCC
2.54-2*3P-L29 PIN HEADER
GND
V1.1 Ajout du controle moteur
pour un Fan 5V de ventilation
FAN
Header-Male-2.54_1x2
5V
1 2
1N4148
D4
GPIO18
R22
100r
R21
10K
Q4
SI2302-TD
GND
GND
VCC
3V3
R13
10K
Q1
GPIO7
R14
10K
SI2302DS
R15
10K
GND
GND
VIN
XH-2A
VCC
GND
H1
Header-Male-2.54_1x2
5V in
1 2
FUSE
GND
R18
10K
1K
R20
BC857
Q3
Q2
AO3401F
5V
D1
ZMM5.1
R19
10K
GND
VCC
U3
BIN1 ULT
BIN2 BOUT1
VM BOUT2
GND AOUT2
AIN2 AOUT1
AIN1 nSleep
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
DRV8833MODULE
GND
CN1
XH-2A
CN2
XH-2A
VCC
U2
BIN1 ULT
BIN2 BOUT1
VM BOUT2
GND AOUT2
AIN2 AOUT1
AIN1 nSleep
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
DRV8833MODULE
GND
CN3
XH-2A
CN4
XH-2A
3V3
R6
2K
R9
10K
R7
2K
R8
10K
FAULT1
FAULT2
3V3
5V
VCC
R1
2K
R2
2K
R3
2K
3V3
5V
VCC
GND

TITLE: Raspberry PI HAT for uCompute Rover		REV: 1.1
EasyEDA	Company: https://github.com/JPMichon	Sheet: 1/1
	Date: 2026-10-20 Drawn By: JP	