

展讯A15 代码说明V1.0 20251125

编写人：[徐培]

编写日期：2025年11月25日

编译指令

小服务器使用：

```
. mk new
```

(顺序编译)

大服务器使用：

```
. mk f
```

(并行编译，占用资源多，一个服务器只能同时编译一个代码)

使用 `free -G` 查看服务器内存，大于96GB为大服务器，内存低于64GB的服务器禁止使用并行编译。

选择编译工程mk文件

编译工程是由驱动新建的。路径：`jzhk\mk`

了解编译工程mk文件

示例文件名：`j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_s172.mk`

主要了解驱动文件，手机分辨率和差分文件，差分文件在首次编译时会自动覆盖主干上的代码。

```
X:\work4\yupei\3_sprd15.0\jzhk\mk\j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S172.mk - Notepad++
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 编码(N) 语言(L) 设置(O) 工具(T) 宏(M) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) 2
j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S172.mk

1 #####DRIVER START#####
2 #MAIN PCB
3 JZHK_PINMAP = J574_D4F_T615
4 JZHK_PCB = J574_D4F_T615_T616_AWpa87391_18W
5
6 #MK & CONFIG
7 JZHK_MK_CONFIG = j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S172_AWpa_finger_tinylcm_psensor_config 驱动文件
8
9 # pa_nv
10 JZHK_MODEM_NV = nvitem_j574_d4f_t615_2G2358_3G1258_4GFDD123457812171920252628AB66TDD3438394041_yunji_S171
11
12 #audio
13 JZHK_AUDIO_PARA = j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S172B_AWpa_audio 音频文件
14
15 #LCM Driver
16 JZHK_LCM_PARA = j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S171_incell_lcm
17
18 #Fingerprint config para
19 JZHK_FP_PARA = ums9230_6h10_Natv_android14_focaltech_ft9399_fingerprint_config 三大件
20
21 #camera para
22 JZHK_CAMERA_PARA = j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S171_camera
23
24 JZHK_NFC_CONFIG =
25 JZHK_TP_PSENSOR = true
26 JZHK_TinyScreen_CONFIG = true
27 #MODEM
28 JZHK_4G_MODEM_22B_W25_02_3_QOGIRL6 = true
29 #添加区别屏大小,智能匹配对应分辨率logo
30 # WVGA480_800 FWVGA480_854 QHD540_960 QHD480_960 HD720_1280 HD720_1520
31 JZHK_BOOT_LOGO = HD720_1640 手机分辨率
32 #####DRIVER END#####
33
34 ##### Product Config Start #####
35 ## Proj List : ums9230_6h10_Natv
36 jzhk_source_project = ums9230_6h10_Natv
37
38 ##If you need modified the lib file,Please enable as 'true',Or disable as 'false'
39 jzhk_sprd_outbin_change_support = false
40
41 ##Add your own source lib file name ,Ex: ${jzhk_outbin_source_lib_name}-user-native
42 jzhk_outbin_source_lib_name =
43
44 # 不同项目客制化文件
45 jzhk_product_folder = j574_d4f_t615_hd_720_1640_yunji_S172_finger_psensor 差分文件
46
47 # 设置->关于手机->软件版本
```

单编指令

并行单编

```
./SYS/vendor/sprd/release/split_build/split_build -v --lunch
ums9230_6h10_Natv_k515-userdebug-gms --system-dir ./SYS/ --vendor-dir ./VND/ --
component system android_others --build-pac --out ./VND/out_merge/
```

查看编译报错

打开对应的log日志, 搜索 failed 或者 error。

进入编译环境, 执行单编应用指令 (如设置, 相机, 工模)

1. 进入SYS目录下, 找到对应使用的APK

查找相机APK:

```
find ./out* -name DreamCamera2.apk
```

输出示例:

```
./out_system/target/product/ussi_arm64/system_ext/app/DreamCamera2/DreamCamera2.
apk
```

查找工模APK:

```
find ./out* -name validationTools.apk
```

输出示例：

```
./out_android_others/target/product/ussi_arm64/product/app/ValidationTools/ValidationTools.apk
```

2. 进入编译环境

打开对应的编译日志：

- **相机：** `out_system/ussi_arm64_full-userdebug-gms.system.build.log`
- **工模：** `out_android_others/ussi_arm64_full-userdebug-gms.android_others.build.log`

3. 单编（mmm 路径:模块名）

模块名即为APK的名字。

相机：

```
mmm vendor/sprd/platform/packages/apps/DreamCamera2/:DreamCamera2
```

工模：

```
mmm vendor/sprd/platform/packages/apps/ValidationTools/:ValidationTools
```

4. 安装验证

打开对应路径使用adb命令安装或者push。