

运控切换服务接口

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/motion_witcher_service_interface

运控切换服务接口

更新时间：2026-04-24 21:36:18

运控模式名说明

服务名	运控服务版本
ai_sport	≥1.0.3.14

MotionSwitcherClient 类

MotionSwitcherClient 是运控切换服务提供的 Client，通过 MotionSwitcherClient 可以方便地通过 RPC 方式实现对 A2 运控模式的切换，还可通过接口设置或获取 A2 是否处于静默状态（A2 处于静默状态时，A2 默认运控均不启动，并且在 A2 重启后仍然生效）。

接口错误码列表

错误号	错误描述	备注
7001	请求参数错误。	服务端返回
7002	切换服务繁忙，请稍后再试。	服务端返回
7004	运控模式名不支持。	服务端返回
7005	运控模式内部指令执行错误。	服务端返回
7006	运控模式检测指令执行错误。	服务端返回
7007	运控模式切换指令执行错误。	服务端返回
7008	运控模式释放指令执行错误。	服务端返回
7009	自定义配置错误。	服务端返回

类与接口描述

类名	造与析构
MotionSwitcherClient	explicit MotionSwitcherClient(); ~MotionSwitcherClient();

函数名	CheckMode
函数原型	int32_t CheckMode(std::string& form, std::string& name)
功能概述	检测当前形态和运控模式。
参数	form ：当前 A2 形态。"0"为标准形态；"1"为轮足形态 name ：运控模式名。具体说明请参考上文“运控模式名”
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	

函数名	SelectMode
函数原型	int32_t SelectMode(const std::string& name)
功能概述	选择运控模式。
参数	name ：运控模式名。
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	

函数名	ReleaseMode
函数原型	int32_t ReleaseMode()
功能概述	释放运控模式。
参数	无
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	