

OfficeLUX
RAYET 2.0
PRODUKTHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort	2	6. Montage	6
2. Hinweise	3	7. Elektrischer Anschluss	7
3. Symbolerklärung	4	8. Wartung Entsorgung	8
4. Lieferumfang	5	9. Kundenservice	9
5. Produktfamilie	5		

1. VORWORT

Achtung

Bitte lesen Sie das Produkthandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie das Handbuch für späteres Nachschlagen auf. Weitere technische Informationen sowie Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.lichtline.com.

Urheberrecht

Der Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschützt. Jede gewerbliche Nutzung seines Inhalts durch eine Organisation oder natürliche Person ist ohne Zustimmung der **lichtline** GmbH strengstens verboten.

Haftungsausschluss

Bei nachträglichen Veränderungen an der Leuchte oder durch unsachgemäßen Gebrauch erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung gegenüber der **lichtline** GmbH.

Die **lichtline** GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den unsachgemäßen Betrieb oder der unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts entstehen.

Im Hinblick auf die ständige Verbesserung des Produkts behält sich die **lichtline** GmbH das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern.

2. HINWEISE

Sicherheitshinweise

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Im Falle einer Veränderung der Leuchte oder einer bestimmungsfremden Verwendung droht Lebensoder Brandgefahr durch einen Stromschlag oder Kurzschluss.

- Nicht vom Nutzer ersetzbare Lichtquelle. Die Lichtquelle ist nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Fachkraft zu ersetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von starken elektromagnetischen Strahlungsquellen und sorgen Sie für einen ausreichenden Schutz gegen Blitzschlag.
- Die Zugbelastbarkeit der Leuchte muss gemäß EN 60589-1 an jedem Aufhängepunkt mit dem 5-fachen der Masse plus Eigengewicht geprüft und sichergestellt werden.

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise aus dem Handbuch sind bei der Montage der Leuchte zu beachten.
- Die Reparatur darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler.

Betriebshinweise

- Betrieb darf nur innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs erfolgen.
- Betrieb und Lagerung darf nur innerhalb der Nenntemperatur erfolgen.
- Die Verwendung bei beschädigtem Gehäuse ist untersagt.
- Gebrochene Schutzabdeckungen müssen umgehend ersetzt werden.








Montagehinweise

- Die Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente muss sichergestellt werden.
- Abgehängte Leuchten müssen mit einem Sicherungsseil, o. ä. gesichert werden.
- Der Einbau der Leuchte in einem geschlossen Gehäuse ist untersagt.
- Fernhalten von Hitze-, Vibrationsquellen und jeglichen korrosiven Chemikalien.

Anschlusshinweise

- Feststellung der Spannungsfreiheit bei Erstinstallation und Austausch.
- Beachtung aller geltenden Normen und Richtlinien beim elektrischen Anschluss.
- Beschädigte Leitungen dürfen nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

3. SYMBOLERKLÄRUNG

	Durch die CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den EU-weit harmonisierten Vorschriften und Anforderungen entspricht.
	Mit dem D-Zeichen werden Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur gekennzeichnet, für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Dies gilt z.B. für Räume mit brennbaren Stäuben oder für die Montage auf Holzoberflächen.
	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >1 mm kein Schutz vor eindringendem Wasser
	Stoßfestigkeitsgrad Das Gehäuse hält einer Schlagenergie von mindestens 0,5 Joule stand.
	Zeigt an, dass neben der Basisisolierung aller aktiven Teile, alle stromleitenden Teile des Betriebsmittels über einen netzseitigen Schutzleiter geerdet sind. Man spricht hier von Schutzklasse I.
	DALI steht für „Digital Addressable Lighting Interface“ und ist ein Protokoll zur Steuerung von Leuchten und lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomation.
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich die Leuchte für trockene Innenräume eignet.

4. LIEFERUMFANG

1x OfficeLUX RAYET 2.0	Module inkl. 1x Clip für Deckenmontage
Optionales Zubehör	Artikelnummer
OfficeLUX RAYET 2.0 Anschlussset	126800110071
OfficeLUX RAYET 2.0 L-Verbinder	127225110073
OfficeLUX RAYET 2.0 T-Verbinder	127225110074
OfficeLUX RAYET 2.0 X-Verbinder	127225110075
OfficeLUX RAYET 2.0 Seilabhängung 1 x 2 m	127225110077
OfficeLUX RAYET 2.0 Leermodule	122500110069
OfficeLUX RAYET 2.0 Verbindungsmodul	127200110072

5. PRODUKTFAMILIE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EEK) C.










Version	Artikelnummer
OfficeLUX RAYET 2.0 40 30 x 90°	124030400140
OfficeLUX RAYET 2.0 60 30 x 90°	126030400141
OfficeLUX RAYET 2.0 75 30 x 90°	127530400142
OfficeLUX RAYET 2.0 40 90 x 100°	124090400137
OfficeLUX RAYET 2.0 60 90 x 100°	126090400138
OfficeLUX RAYET 2.0 75 90 x 100°	127590400139
OfficeLUX RAYET 2.0 40 ↓ 90 x 100° ↑ 165 x 130°	124011400149
OfficeLUX RAYET 2.0 60 ↓ 90 x 100° ↑ 165 x 130°	126011400150
OfficeLUX RAYET 2.0 75 ↓ 90 x 100° ↑ 165 x 130°	127511400151
OfficeLUX RAYET 2.0 40 asymmetrisch	124013400143
OfficeLUX RAYET 2.0 60 asymmetrisch	126013400144
OfficeLUX RAYET 2.0 75 asymmetrisch	127513400145
OfficeLUX RAYET 2.0 40 ↓ asymmetrisch ↑ 165 x 130°	124022400152
OfficeLUX RAYET 2.0 60 ↓ asymmetrisch ↑ 165 x 130°	126022400153
OfficeLUX RAYET 2.0 75 ↓ asymmetrisch ↑ 165 x 130°	127522400154
OfficeLUX RAYET 2.0 40 doppelt asymmetrisch	124026400146
OfficeLUX RAYET 2.0 60 doppelt asymmetrisch	126026400147
OfficeLUX RAYET 2.0 75 doppelt asymmetrisch	127526400148
OfficeLUX RAYET 2.0 40 ↓ doppelt asymmetrisch ↑ 165 x 130°	124033400155
OfficeLUX RAYET 2.0 60 ↓ doppelt asymmetrisch ↑ 165 x 130°	126033400156
OfficeLUX RAYET 2.0 75 ↓ doppelt asymmetrisch ↑ 165 x 130°	127533400157

6. MONTAGE

Lesen Sie vor der Installation alle Hinweise aufmerksam durch.

Schritt	Erklärung	Veranschaulichung
---------	-----------	-------------------

7. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlusstecker						
N		L1	L2	L3	DA+	DA-
 Blau	 Gelb-Grün	 Braun	 Grau	 Schwarz	 Rot	 Weiß
						

Module per Leitungsschutzschalter	B10A	C10A	B16A	C16A
OfficeLUX RAYET 2.0 40 30 x 90°	18	30	29	49
OfficeLUX RAYET 2.0 60 30 x 90°	18	30	29	49
OfficeLUX RAYET 2.0 75 30 x 90°	18	28	29	44



WARNUNG!

Gefährliche Spannungen!
Installation und Wartung nur
von Fachkräften ausführen
lassen!

8. WARTUNG | ENTSORGUNG

- Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass der Strom abgeschaltet wurde.
- Verwenden Sie Wasser, evtl. in Verbindung mit einem umweltfreundlichen Reinigungsmittel, um die Abdeckung und das Gehäuse der Leuchte zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig, um einen hohen Lichtstrom aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zu Reinigung.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektrogeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Verbrauchte Elektrogeräte getrennt, gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ, anstelle der Rücksendung, zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

9. KUNDENSERVICE

lichtline GmbH
Weierstraße 25
D-95448 Bayreuth
Germany

Telefon: +49(0)921 / 5 07 37 89 – 90
Fax: +49(0)921 / 5 07 37 89 – 29
E-Mail: technik@lichtline.com
Web: www.lichtline.com