

ESP32-08048S070

GPI00	I2S_BLACK	
GPI01	G5	
GPI02	TFT_BL	
GPI03	G2	
GPI04	B4	
GPI05	B3	
GPI06	B2	
GPI07	B1	
GPI08	G3	
GPI09	G0	
GPI10	SD_CS	
GPI11	SD_MOSI	SD_MMC_CMD
GPI12	SD_CLK	SD_MMC_SCK
GPI13	SD_MISO	SD_MMC_D0
GPI14	R0	
GPI15	B0	
GPI16	G4	
GPI17	I2S_DOUT	
GPI18	I2S_LRCK	
GPI19	TP_SDA	
GPI20	TP_SCL	
GPI21	R1	
GPI22		
GPI23		
GPI24		
GPI25		
GPI26		
GPI27		
GPI28		
GPI29		
GPI30		
GPI31		
GPI32		
GPI33		
GPI34		
GPI35		
GPI36		
GPI37		
GPI38		
GPI39	HSYNC	
GPI40	VSYNC	
GPI41	DE	
GPI42	PCLK	
GPI43		
GPI44		
GPI45	R4	
GPI46	G1	
GPI47	R2	
GPI48	R3	

ESP32-S3 N16R8

hsync_idle_low	true
hsync_front_porch	210
hsync_pulse_width	30
hsync_back_porch	16
vsync_idle_low	true
vsync_front_porch	22
vsync_pulse_width	13
vsync_back_porch	10

pixel_clock_hz 10000000
G911_I2C_ADDRESS 0x5D

