

**WZ8048C050**

GPI00	PCLK	
GPI01	B4	
GPI02	BL	
GPI03	B1	
GPI04	G5	
GPI05	G0	
GPI06	G1	
GPI07	G2	
GPI08	B0	
GPI09	B3	
GPI10		
GPI11	SD_MOSI	SD_MMC_CMD
GPI12	SD_CLK	SD_MMC_SCK
GPI13	SD_MISO	SD_MMC_D0
GPI14	R4	
GPI15	G3	
GPI16	G4	
GPI17	I2S_DOUT	
GPI18	I2S_LRCK	
GPI19	TP_SDA	
GPI20	TP_SCL	
GPI21	R3	
GPI22		
GPI23		
GPI24		
GPI25		
GPI26		
GPI27		
GPI28		
GPI29		
GPI30		
GPI31		
GPI32		
GPI33		
GPI34		
GPI35		
GPI36		
GPI37		
GPI38		
GPI39	HSYNC	
GPI40	DE	
GPI41	VSYNC	
GPI42	I2S_BCLK	
GPI43		
GPI44		
GPI45	R0	
GPI46	B2	
GPI47	R2	
GPI48	R1	

**ESP32-S3 N4R8**

hsync_polarity	0
hsync_front_porch	8
hsync_pulse_width	4
hsync_back_porch	43
vsync_polarity	0
vsync_front_porch	8
vsync_pulse_width	4
vsync_back_porch	12

pixel\_clock\_hz 12000000  
G911\_I2C\_ADDRESS 0x5D

