

ESP32-S3-Touch-LCD-7

GPI00	G1	
GPI01	R0	
GPI02	R1	
GPI03	VSYNC	
GPI04		
GPI05	DE	
GPI06		
GPI07	PCLK	
GPI08	TP_SDA	
GPI09	TP_SCL	
GPI10	B4	
GPI11	SD_MOSI	SD_MMC_CMD
GPI12	SD_CLK	SD_MMC_CLK
GPI13	SD_MISO	SD_MMC_D0
GPI14	B0	
GPI15		
GPI16		
GPI17	B3	
GPI18	B2	
GPI19		
GPI20		
GPI21	G5	
GPI22		
GPI23		
GPI24		
GPI25		
GPI26		
GPI27		
GPI28		
GPI29		
GPI30		
GPI31		
GPI32		
GPI33		
GPI34		
GPI35		
GPI36		
GPI37		
GPI38	B1	
GPI39	G0	
GPI40	R4	
GPI41	R3	
GPI42	R2	
GPI43		TX0
GPI44		RX0
GPI45	G2	
GPI46	HSYNC	
GPI47	G4	
GPI48	G3	

ESP32-S3 N16R8

hsync_polarity	0
hsync_front_porch	8
hsync_pulse_width	4
hsync_back_porch	4
vsync_polarity	0
vsync_front_porch	8
vsync_pulse_width	4
vsync_back_porch	2

pixel_clock_hz 15000000
G911_I2C_ADDRESS 0x14

