

109 HUAWEI-SECURITY-MIB

[109.1 功能简介](#)

[109.2 表间关系](#)

[109.3 单节点详细描述](#)

[109.4 MIB Table详细描述](#)

[109.5 告警节点详细描述](#)

[109.6 不支持节点](#)

109.1 功能简介

HUAWEI-SECURITY-MIB，主要用来实现获取安全监控的一些数据，包括攻击报文信息，配置的ARP、ARP Miss和ICMP限速阈值，DAI和IPSG检测到的攻击报文丢弃数，配置的攻击报文告警丢弃阈值，CPU门限阈值和CPU占用率等。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSecurityMIB(165)

109.2 表间关系

无

109.3 单节点详细描述

无

109.3.1 hwOlcSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.1	hwOlcSlotStr	OCTET	accessible-for-notify	启动OLC功能的单板所在槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.2 hwOlcThreshold1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.2	hwOlcThreshold1	Integer 32	accessible-for-notify	CPU一级门限阈值。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.3 hwOlcCurrentCpuUsage 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.3	hwOlcCurrentCpuUsage	Integer 32	accessible-for-notify	当前CPU占用率。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.4 hwOlcCpuSampleCycle 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.165.2 .1.11.4	hwOlcCpuSampleCycle	Integer 32	accessible-for-notify	CPU占用率采样周期。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.5 hwEngineFlowSlot 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.19.1	hwEngineFlowSlot	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别流的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.6 hwEngineFlowTotalNum 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.19.2	hwEngineFlowTotalNum	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别流总数。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.7 hwEngineFlowUsedNum 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.19.3	hwEngineFlowUsedNum	Integer 32	accessible-for-notify	已经使用的应用识别流数量。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.8 hwEngineFlowThreshold 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.19.4	hwEngineFlowThreshol	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别流的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.9 hwEngineAppFeatureSlot 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.20.1	hwEngineAppFeatu	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别APP特征流的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.10 hwEngineAppFeatureTotalNum 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.20.2	hwEngineAppFeatu	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别APP特征流总数。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.11 hwEngineAppFeatureUsedNum 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.20.3	hwEngineAppFeatureUsedNum	Integer 32	accessible-for-notify	已经使用的应用识别APP特征流数量。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.12 hwEngineAppFeatureThreshold 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.1.20.4	hwEngineAppFeatureThreshold	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别APP特征流的告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.13 hwEngineFlowAlarm 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.19.1	hwEngineFlowAlarm	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别流使用率达到告警阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.14 hwEngineFlowAlarmResume 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.19.2	hwEngineFlowAlarmResume	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别流使用率降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.15 hwEngineAppFeatureAlarm 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.20.1	hwEngineAppFeatureAlarm	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别APP特征流使用率达到告警阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

109.3.16 hwEngineAppFeatureAlarmResume 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.20.2	hwEngineAppFeatureAlarmResume	Integer 32	accessible-for-notify	应用识别APP特征流使用率下降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

109.4 MIB Table 详细描述

109.4.1 hwTrafficSuppressionTable 详细描述

该表列出了流量抑制中配置广播流量抑制所需要的各种参数。

该表的索引是hwTrafficSuppressionIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.3.1.1	hwTrafficSuppressionIfIndex	Integer32	not-accessible	接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.3.1.2	hwTrafficSuppressionBcastRatio	Integer32	read-write	广播流量的抑制百分比，取值范围是1～100。	与MIB文件定义一致。

创建约束

- 创建该表的约束条件与通过命令行配置的约束条件是一致的，例如在接口下已配置了风暴控制功能，则创建该表会失败。
- 创建该表的表项时必须指定索引hwTrafficSuppressionIfIndex。
- hwTrafficSuppressionIfIndex对应的接口，必须是设备上能够正常工作的接口。

修改约束

- 根据指定索引hwTrafficSuppressionIfIndex必须能找到对应的节点，否则作为创建的流程增加节点。
- hwTrafficSuppressionIfIndex对应的接口，必须是设备上能够正常工作的接口。

删除约束

将流量抑制的百分比配置为50即可。

读取约束

无

109.5 告警节点详细描述

109.5.1 hwStrackUserInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.1	hwStrackUserl nfo	hwStrackPack etIfName hwStrackSour ceMac hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到来自用户的 攻击	-

109.5.2 hwStrackIfVlanInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.2	hwStrackIfVla nInfo	hwStrackPack etIfName hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到来自端口的 攻击	-

109.5.3 hwStrackDenyPacket 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.3	hwStrackDeny Packet	hwStrackPack etIfName hwStrackSour ceMac hwStrackSour celP hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan	系统检测到某 个攻击源并且 将该攻击源的 报文丢弃	-

109.5.4 hwStrackErrorDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.4	hwStrackError Down	hwStrackPack etIfName	系统检测到某 个攻击源并且 把该攻击源来 源的端口设置 为error-down 状态	-

109.5.5 hwStrackIpInfo 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 1.5	hwStrackIpInf o	hwStrackPack etIfName hwStrackSour celP hwStrackPack etCVlan hwStrackPack etPVlan hwStrackEndT ime hwStrackTotal Packet	攻击溯源检测 到基于源IP的 攻击	实现与MIB文 件定义一致

109.5.6 hwArpsGatewayConflict 详细描述

说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持hwArpsGatewayConflict。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.1	hwArpsGatewayConflict	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了源IP与三层接口IP地址相同的ARP报文	-

109.5.7 hwArpsEntryCheck 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.2	hwArpsEntryCheck	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了企图修改已有arp表项的arp报文	-

109.5.8 hwArpsPacketCheck 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.3	hwArpsPacket Check	hwArpsSource Interface hwArpsSource Ip hwArpsSource Mac hwArpsPVlan hwArpsCVlan	设备收到了内容非法的arp报文	-

109.5.9 hwArpsDaiDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.4	hwArpsDaiDr opAlarm	hwArpsPacket DropNum hwArpsAlarm Threshold hwArpsSource Interface	接口下被DAI检查丢弃的ARP报文达到了配置的告警阈值	-

109.5.10 hwArpGlobleSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.5	hwArpGlobleS peedLimitALa rm	hwArpsAlarm Threshold	全局ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.11 hwArpIfSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.6	hwArpIfSpeed LimitAlarm	hwArpsAlarm Threshold hwArpsSource Interface	接口下ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.12 hwArpVlanSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.7	hwArpVlanSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsPVlan	VLAN下ARP报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.13 hwArpMissGlobeSpeedLimitAlarm 详细描述

说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.8	hwArpMissGlobeSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold	全局下ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.14 hwArpMissIfSpeedLimitAlarm 详细描述

说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.9	hwArpMissIfSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsSourceInterface	接口下ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.15 hwArpMissVlanSpeedLimitAlarm 详细描述

说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.10	hwArpMissVlanSpeedLimitAlarm	hwArpsAlarmThreshold hwArpsPVlan	VLAN下的ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.16 hwArpSourceIpSpeedLimitAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.11	hwArpSourceIpSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceIp hwArpsAlarmThreshold	IP地址为X.X.X.X的arp 报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.17 hwArpMissSourceIpSpeedLimitAlarm 详细描述

说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.12	hwArpMissSourceIpSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceIp hwArpsAlarmThreshold	IP地址为X.X.X.X的ARP Miss报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.18 hwArpIfRateLimitBlockAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.13	hwArpIfRateLimitBlockAlarm	hwArpsSourceInterface hwArpsBlockTime	配置ARP报文的速率抑制功能后，ARP报文超过了限速值，在阻断时间内，端口的ARP报文将会被丢弃。	支持16个端口 配置ARP阻断

109.5.19 hwArpSourceMacSpeedLimitAlarm 详细描述

 说明

仅S1730S-S1、S200、S5720I-SI、S2730S-S、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735S-L、S5735S-L-M、S500、S5735-S-X、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5735S-H、S5736-S、S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6720S-S、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.15	hwArpSourceMacSpeedLimitAlarm	hwArpsSourceMac hwArpsAlarmThreshold	具有特定源MAC的ARP报文速率超过了配置的告警阈值	-

109.5.20 hwArpsDaiBDDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.16	hwARPSDaiBDDropAlarm	hwArpsPacketDropNum hwArpsAlarmThreshold hwArpsBD hwArpsPktInfo	BD下被DAI检查丢弃的ARP报文达到了配置的告警阈值	-

109.5.21 hwArpsDaiVlanDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 2.17	hwARPSDaiVl anDropALarm	hwArpsPacket DropNum hwArpsAlarm Threshold hwArpsPVlan hwArpsPktInf o	VLAN下被DAI 检查丢弃的 ARP报文达到 了配置的告警 阈值	-

109.5.22 hwIPSGDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.1	hwIPSGDropA Larm	hwIPSGPacket DropNum hwIPSGAlarm Threshold hwIPSGSource Interface	接口下被IPSG 检查丢弃的IP 报文达到了配 置的告警阈值	-

109.5.23 hwIPSGVlanDropALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.2	hwIPSGVlanD ropALarm	hwIPSGVlan hwIPSGPacket DropNum hwIPSGAlarm Threshold hwIPSGPktInf o	VLAN下被 IPSG丢弃的报 文数超过告警 阈值时，会发 出告警	-

109.5.24 hwIPSGv4ResourceALarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.3	hwIPSGv4Res ourceALarm	hwIpsgPercen t hwIpsgSlot	IPSGv4规则资 源使用率达到 100%。	-

109.5.25 hwIPSGv4ResourceResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.4	hwIPSGv4ResourceResume	hwlpsgPercent hwlpsgSlot	IPSGv4规则资源使用率恢复到100%以下。	-

109.5.26 hwIPSGv6ResourceAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.5	hwIPSGv6ResourceAlarm	hwlpsgPercent hwlpsgSlot	IPSGv6规则资源使用率达到100%。	-

109.5.27 hwIPSGv6ResourceResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 3.6	hwIPSGv6ResourceResume	hwlpsgPercent hwlpsgSlot	IPSGv6规则资源使用率恢复到100%以下。	-

109.5.28 hwlcmpGlobalDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 4.1	hwlcmpGlobalDropAlarm	hwlcmpAlarmThreshold	全局下ICMP报文速率达到了配置的告警阈值	-

109.5.29 hwlcmpIfDropAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 4.2	hwlcmpIfDrop Alarm	hwlcmpAlarm Threshold hwlcmpSourc eInterface	接口下ICMP报 文速率达到了 配置的告警阈 值	-

109.5.30 hwCpcarDropPacketAlarm 详细描述

 说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 7.1	hwCpcarDrop PacketAlarm	- hwCpcarDr opPacketSl otStr - hwCpcarDr opPacketPr otocol - hwCpcarDr opPacketCi r - hwCpcarDr opPacketC bs - hwCpcarDr opPacketN um	设备每10min 检测一次因 CPCAR而导致 的协议报文丢 包情况，对于 丢包计数有增 加的协议类 型，打印丢包 告警。	实现与MIB文 件定义一致

109.5.31 hwStrackPortAtk 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 9.1	hwStrackPort Atk	hwStrackPort PacketIfName hwStrackPort PacketType	端口防攻击启 动	-

109.5.32 hwOlcStartAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2.11.1	hwOlcStartAlarm	- hwOlcSlotStr - hwOlcThreshold1 - hwOlcCurrentCpuUsage - hwOlcCpuSampleCycle	当前CPU占用率达到OLC启动门限阈值，启动OLC功能。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.33 hwOlcStopAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2.11.2	hwOlcStopAlarm	- hwOlcSlotStr - hwOlcThreshold1 - hwOlcCurrentCpuUsage - hwOlcCpuSampleCycle	当前CPU占用率低于OLC恢复门限阈值，停止OLC功能。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.34 hwEngineSessThresholdAlarm 详细描述

说明

仅如下款型支持该节点：

S5731-H、S5731-H-K、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2.12.1	hwEngineSessThresholdAlarm	hwEngineSessNum	IAE会话数量超过阈值（会话规格的80%）以上。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.35 hwEngineSessThresholdResume 详细描述

 说明

仅如下款型支持该节点：

S5731-H、S5731-H-K、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、
S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 12.2	hwEngineSess ThresholdRes ume	hwEngineSess Num	IAE会话数量下 降到阈值（会 话规格的 60%）以下。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.36 hwWeakEAConfigAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 13.1	hwWeakEACo nfigAlarm	无	设备上配置了 安全性低的认 证或加密算 法。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.37 hwTerminalStatusAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 15.1	hwTerminalSt atusAbnormal	- hwTermina lIfName - hwTermina lSourceMa c - hwTermina lType - hwTermina lSourceIp	终端状态异 常。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.38 hwTerminalStatusResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 15.2	hwTerminalSt atusResume	- hwTermina llfName - hwTermina lSourceMa c - hwTermina lType - hwTermina lSourceIp	终端状态正 常。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.39 hwTerminalNumAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 16.1	hwTerminalN umAlarm	无	该节点用来表 示终端表项满 规格告警。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.40 hwEngineFlowAlarm 详细描述

 说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 19.1	hwEngineFlo wAlarm	无	该节点用来表 示应用识别流 使用率达到告 警阈值上限。	实现与MIB文 件定义一致。

109.5.41 hwEngineFlowAlarmResume 详细描述

 说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 19.2	hwEngineFlowAlarmResume	无	该节点用来表示应用识别流使用率下降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.42 hwEngineAppFeatureAlarm 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 20.1	hwEngineAppFeatureAlarm	无	该节点用来表示应用识别APP特征流使用率达到告警阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.43 hwEngineAppFeatureAlarmResume 详细描述

说明

仅S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S5731-S、S5731S-S、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此节点

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 20.2	hwEngineAppFeatureAlarmResume	无	该节点用来表示应用识别APP特征流使用率下降到告警阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

109.5.44 hwSSHAttackAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.165.2.2. 21.1	hwSSHAttackAlarm	无	该节点用来表示存在SSH攻击。	实现与MIB文件定义一致。

109.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 109-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.16 5.2.1.4.1	hwIcmpPacketDropNum	单节点