

50 HUAWEI-FWD-RES-TRAP-MIB

[50.1 功能简介](#)

[50.2 表间关系](#)

[50.3 单节点详细描述](#)

[50.4 MIB Table详细描述](#)

[50.5 告警节点详细描述](#)

[50.6 不支持节点](#)

50.1 功能简介

该MIB主要描述了转发资源相关告警的定义，告警信息仅通知网管设备，不涉及到表，也不提供相关的查询和设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwFwdResTrapMIB(227)

该MIB目前不支持表。

50.2 表间关系

无

50.3 单节点详细描述

50.3.1 hwEntPhysicalindex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.1	hwEntPhysicalindex	Unsigned32	accessible-for-notify	物理实体索引。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.2 hwFwdResLackSlotStr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.2	hwFwdResLackSlotStr	OctetString	accessible-for-notify	槽位信息。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.3 hwFwdResLackReasonId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.3	hwFwdResLackReasonId	Enumeration	accessible-for-notify	告警原因。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.4 hwFwdResThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.4	hwFwdResThreshold	Unsigned32	accessible-for-notify	告警门限。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.5 hwL3FailedService 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.5	hwL3FailedService	OctetString	accessible-for-notify	下发失败的三层业务。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.6 hwNoSuppVxlanFragVni 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.25	hwNoSuppVxlanFragVni	INTEGER	accessible-for-notify	VXLAN报文的VNI信息。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.7 hwNoSuppVxlanFragSourceIp 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.26	hwNoSuppVxlanFragSourceIp	OCTET STRING	accessible-for-notify	VXLAN报文的源端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.8 hwNoSuppVxlanFragPeerIp 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.27.1.27	hwNoSuppVxlanFragPeerIp	OCTET STRING	accessible-for-notify	VXLAN报文的对端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.9 hwL2mcGrpAddress 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.1.94	hwL2mcGrpAddress	OCTET STRING	accessible-for-notify	组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。

50.3.10 hwL2mcVlanIdx 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.1.95	hwL2mcVlanIdx	Unsigned 32	accessible-for-notify	组播组对应的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

50.4 MIB Table 详细描述

无

50.5 告警节点详细描述

50.5.1 hwWholeFwdResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1	hwWholeFwdResLack	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackReasonId	系统转发资源不足告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.2 hwWholeFwdResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2	hwWholeFwdResLackResume	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackReasonId	系统转发资源不足告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.3 hwBoardFwdResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3	hwBoardFwdResLack	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	单板转发资源不足告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.4 hwBoardFwdResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4	hwBoardFwdResLackResume	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	单板转发资源不足告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.5 hwBoardL3FwdResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.5	hwBoardL3FwdResLack	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId - hwFwdResThreshold	交换机三层资源使用率达到或超过上限阈值。	与MIB文件定义一致。

50.5.6 hwBoardL3FwdResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.6	hwBoardL3FwdResLackResume	- hwEntPhysicalindex - entPhysicalName - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId - hwFwdResThreshold	交换机三层资源使用率恢复到下限阈值以下。	与MIB文件定义一致。

50.5.7 hwBoardL3ACLResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.7	hwBoardL3ACLResLack	- hwL3FailedService - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	由于ACL资源不足造成ACL下发失败，从而导致三层业务异常。	与MIB文件定义一致。

50.5.8 hwBoardL2mcResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.8	hwBoardL2mcResLack	- hwFwdResThreshoId - hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackRe asonId	组播L2MC索引资源使用率超过设定阈值。	与 MIB 文件定义一致。

50.5.9 hwBoardL2mcResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.9	hwBoardL2mcResLackResume	- hwFwdResThreshoId - hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackRe asonId	组播L2MC索引资源使用率恢复到设定阈值以下。	与 MIB 文件定义一致。

50.5.10 hwBoardIpmcResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.10	hwBoardIpmcResLack	- hwFwdResThreshoId - hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackRe asonId	组播IPMC索引资源使用率超过设定阈值。	与 MIB 文件定义一致。

50.5.11 hwBoardIpmcResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.11	hwBoardIpmcResLackResume	- hwFwdResThreshold - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	组播IPMC索引资源使用率恢复到设定阈值以下。	与MIB文件定义一致。

50.5.12 hwBoardIPv6ACLResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.22	hwBoardIPv6ACLResLack	- hwViewName - hwFwdResLackSlotStr	系统资源不足导致VLANIF接口视图下IPv6功能不生效。	与MIB文件定义一致。

50.5.13 hwBoardMplsPhpResLack 详细描述

说明

仅S6720-EI和S6720S-EI支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.23	hwBoardMplsPhpResLack	hwFwdResLackSlotStr	MPLS倒数第二跳弹出资源不足。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.14 hwBoardMplsFwdResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.25	hwBoardMplsFwdResLack	- hwEntPhysicalindex - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId - hwFwdResThreshold	MPLS转发表项资源使用率超过了阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.15 hwBoardMplsFwdResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.26	hwBoardMplsFwdResLackResume	- hwEntPhysicalindex - hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId - hwFwdResThreshold	MPLS转发表项资源使用率低于阈值下限。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.16 hwNotSuppDecapVxlanFragPackets 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.40	hwNotSuppDecapVxlanFragPackets	- hwFwdResLackSlotStr - hwNoSuppVxlanFragVni - hwNoSuppVxlanFragSourceIp - hwNoSuppVxlanFragPeerIp	设备不支持解封装分片的VXLAN报文告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.17 hwVxlanTnlCfgFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.42	hwVxlanTnlCfgFailed	hwFwdResLackSlotStr	设备VXLAN隧道配置下发失败告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.18 hwNotsuppDecapVxlanPackets 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.43	hwNotsuppDecapVxlanPackets	- hwFwdResLackSlotStr - hwNoSuppVxlanFragsVni - hwNoSuppVxlanFragsSourceIp - hwNoSuppVxlanFragsPeerIp	设备不支持解封装VXLAN报文告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.19 hwBoardL3NDResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.44	hwBoardL3NDResLack	- hwFwdResLackIPStr - hwFwdResLackVrfId - hwFwdResLackSlotStr	由于Hash冲突，导致ND保存下发失败。	与MIB文件定义一致。

50.5.20 hwBoardL3FIBResLack 详细描述

说明

仅S5735S-H、S6720S-S和S5736-S支持该MIB。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.45	hwBoardL3FIBResLack	- hwFwdResLackIPStr - hwFwdResLackVrfId - hwFwdResLackSlotStr	由于LPM算法错误导致FIB表项下发失败。	与MIB文件定义一致。

50.5.21 hwFwdEntryConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.3.1	hwFwdEntryConflict	- hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	交换机检查l3-forward-entry表项，发现异常。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.22 hwFwdEntryConflictResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.3.2	hwFwdEntryConflictResume	- hwFwdResLackSlotStr - hwFwdResLackReasonId	交换机检查l3-forward-entry表项，表项恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.23 hwBoardMcResFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.53	hwBoardMcResFull	- hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackReasonId	设备上组播的L2MC、IPMC或者ACL资源达到满规格。	与MIB文件定义一致。

50.5.24 hwBoardMplsFwdResFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.54	hwBoardMplsFwdResFull	- hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackReasonId	MPLS转发表项资源已耗尽。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.25 hwBoardL3ResFull 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.55	hwBoardL3ResFull	- hwFwdResLackSlo tStr - hwFwdResLackReasonId - hwFwdResThreshold	交换机三层资源使用率达到100%。	与MIB文件定义一致。

50.5.26 hwEMDIIndicatorOverThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 58	hwEMDIIndicatorOverThreshold	- hwEMDIInstanceId - hwEMDIIndicatorType - hwEMDIIndicatorValue - hwEMDIThreshold	eMDI超过阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.27 hwEMDIIndicatorOverThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 59	hwEMDIIndicatorOverThresholdResume	- hwEMDIInstanceId - hwEMDIIndicatorType - hwEMDIIndicatorValue - hwEMDIThreshold	eMDI超过阈值恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.28 hwEMDIReceiveDuplicatePackets 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 60	hwEMDIReceiveDuplicatePackets	hwEMDIInstanceId	eMDI多流告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.29 hwEMDIReceiveDuplicatePacketsResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 61	hwEMDIRecei veDuplicatePa cketsResume	hwEMDIThres hold	eMDI多流恢复 告警。	实现与MIB文 件定义一致。

50.5.30 hwEMDIResLack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 80	hwEMDIResLa ck	- hwEMDITh reshold - hwEMDISl otStr - hwEMDIRe sUsed - hwEMDIRe sTotal	eMDI软件表项 资源使用率超 过告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

50.5.31 hwEMDIResLackResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 81	hwEMDIResLa ckResume	- hwEMDITh reshold - hwEMDISl otStr - hwEMDIRe sUsed - hwEMDIRe sTotal	eMDI软件表项 资源使用率小 于等于恢复告 警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

50.5.32 hwVlanSrcExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.96	hwVlanSrcExceedAlarm	- hwL2mcGroupAddress - hwL2mcVlanIdx	一个VLAN组播组下的组播源个数超过总规格（128个）的80%告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.33 hwVlanSrcExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.97	hwVlanSrcExceedResume	- hwL2mcGroupAddress - hwL2mcVlanIdx	一个VLAN组播组下的组播源个数低于总规格（128个）的50%恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.34 hwSaidPingPktModifiedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.82	hwSaidPingPktModifiedAlarm	hwSaidPingDetectInterface	端口出现改包故障。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.35 hwNsOrigFlexFlowExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.0.1	hwNsOrigFlexFlowExceedAlarm	hwFwdResLackSlotStr	NetStream原始流和灵活流表项使用率超过80%的阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.36 hwNsOrigFlexFlowExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 0.2	hwNsOrigFlex FlowExceedRe sume	hwFwdResLac kSlotStr	NetStream原始流和灵活流表项使用率低于70%的恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.37 hwNsAggFlowExceedAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 0.3	hwNsAggFlow ExceedAlarm	hwFwdResLac kSlotStr	NetStream聚合流表项使用率超过80%的阈值告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.38 hwNsAggFlowExceedResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1 0.4	hwNsAggFlow ExceedResum e	hwFwdResLac kSlotStr	NetStream聚合流表项使用率低于70%的恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.39 hwCapwapNoFragmentAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.227.2.1. 104	hwCapwapNo FragmentAlar m	hwFwdResLac kSlotStr	无线流量太多，部分报文无法分片告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.5.40 hwCapwapDiscardBroadcastAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.105	hwCapwapDiscardBroadcastAlarm	hwFwdResLackSlotStr	无线未知单播流量太多，部分报文无法转发告警。	实现与MIB文件定义一致。

50.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 50-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13	hwWholeFwdResThresholdExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14	hwWholeFwdResThresholdExceedResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15	hwBoardFwdResThresholdExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16	hwBoardFwdResThresholdExceedResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.18	hwBoardResThresholdExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.19	hwBoardResThresholdExceedResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.20	hwBoardResWarningThresholdExceed	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.21	hwBoardResWarningThresholdExceedResume	告警节点