

事后修正广义优势估计（HCGAE）：PPO 与 GRPO 的统一统计框架

论文草稿 — ICML 2026 投稿 匿名投稿 · 审稿中

摘要

优势估计质量是在线策略梯度方法学习效率的核心决定因素。我们识别了两种主流范式中共同存在的统计缺陷：在近端策略优化（PPO）中，Critic 初始化偏置污染了早期 TD 残差的累积；在组相对策略优化（GRPO）中，组归一化分母将状态价值的结构性方差与真实 Monte Carlo（MC）噪声混为一谈，系统性地压缩了优势信号。

我们提出事后修正广义优势估计（HCGAE, **Hindsight-Corrected Generalized Advantage Estimation**），这是一个统一框架，以有偏先验（Critic 估计）与无偏但噪声的观测（MC 回报）的最优线性融合为理论基础。最小化 MSE 的最优融合系数为 $\alpha^* = (\sigma_V^2 + B^2) / (\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2)$ ，其中 $\sigma_{G|s}^2 = \mathbb{E}[\text{Var}(G_t | s_t)]$ 是条件 MC 噪声——有别于被状态价值结构膨胀的边际方差 $\text{Var}(G_t)$ 。

HCGAE 在两种范式上的实例化方式不同：

HCGAE-PPO 利用 FixSCR 推导的逐步增益构造修正价值目标 $V_t^c = (1 - \alpha_t)V_\phi(s_t) + \alpha_t G_t$ ，将 V^c 注入标准 GAE 以削减 Critic 偏置的传播。

HCGAE-GRPO 通过三个协同步骤解决方差膨胀问题：(I) **FixSCR 分母修正**——将 σ_G 替换为 $\hat{\sigma}_{G|s} = \sqrt{\max(\text{Var}(G) - \text{Var}(V_\phi), \nu \cdot \text{Var}(G))}$ ，恢复真实的逐步噪声尺度；(II) **SNR 感知逐步加权**——通过 $w_t = \sigma(\beta(\text{SNR}_t - \theta))$ 对事后误差 $|G_t - V_\phi(s_t)|$ 相对 $\hat{\sigma}_{G|s}$ 较大的时间步上权，将梯度信号集中到信息量最丰富的样本；(III) **EV 驱动 GAE 混合**——当 Critic 质量低（EV 低）时，混入标准 GAE 优势以维持训练稳定性，混合权重为 $\text{clip}(\widehat{\text{EV}}, 0, 1)$ 。两种变体共享相同的理论基础；其结构差异源于各自算法不同的优势计算流程。在四个 MuJoCo 基准上的实验揭示了一个显著的不对称性：HCGAE 对 **GRPO** 带来了实质性的重大改善（各环境提升 +10.8% 至 +220.2%，其中 HalfCheetah-v4 +110%，Ant-v4 +220%），同时也为 PPO 带来了适度但稳定的提升（+5.6% 至 +14.3%）。这一不对称性在理论上有据可查：GRPO 的

方差膨胀是一种乘法性且持续存在的结构扭曲——FixSCR 在 HalfCheetah-v4 中恢复了 $2.2\times$ 的优势压缩因子——而 PPO 的 Critic 偏置是一种加法性的暂态效应，会随训练推进自然消退。评估协议不同：HCGAE-PPO 使用 20 个种子 $\times$ 1M 步；HCGAE-GRPO 使用 15 个种子 $\times$ 1.5M 步。

1. 引言

策略梯度方法构成现代深度强化学习的基础。PPO [Schulman et al., 2017] 在机器人控制 [Andrychowicz et al., 2021] 和大型语言模型对齐 [Ouyang et al., 2022] 等领域取得了先进性能。GRPO [Shao et al., 2024] 作为无 Critic 的变体，通过组相对回报归一化，在数学推理任务中展现出显著成果。尽管两种范式差异明显，但在优势估计质量方面均存在根本性的统计局限。

1.1 优势估计问题

PPO: Critic 偏置传播。 标准广义优势估计 (GAE) [Schulman et al., 2016] 通过 TD 残差累积计算优势：

$$A_t^{\text{GAE}} = \sum_{l=0}^{T-t} (\gamma\lambda)^l [r_{t+l} + \gamma V_\phi(s_{t+l+1}) - V_\phi(s_{t+l})]$$

在早期训练阶段，Critic V_ϕ 携带显著的初始化偏置 $B_t = V_\phi(s_t) - V^\pi(s_t)$ 。该偏置通过 $(\gamma\lambda)^l$ 加权几何级累积，污染早期策略梯度的方向。

GRPO: 组归一化的方差膨胀。 GRPO 在组内对 MC 回报进行归一化：

$$A_t = \frac{G_t - \mu_G}{\sigma_G}, \quad \sigma_G = \sqrt{\text{Var}(G_t)}$$

由全方差定律：

$$\text{Var}(G_t) = \underbrace{\text{Var}(V^\pi(s_t))}_{\text{状态价值结构}} + \underbrace{\mathbb{E}[\text{Var}(G_t \mid s_t)]}_{\text{MC 噪声}}$$

分母 σ_G 在 $\text{Var}(V^\pi(s_t)) > 0$ 时高估了真实噪声水平。在 HalfCheetah-v4 中，结构项占主导（ $\text{Var}(V^\pi) \approx 4\sigma_{G|s}^2$ ），导致 σ_G 对真实噪声的高估达 $2.2\times$ ——这是一种乘法性且持续存在的扭曲。与 PPO 的 Critic 初始化偏置（会随训练推进逐渐消退）不同，这一膨胀是 MDP 本身的结构属性，不会随时间自我修正，因此既更为严重，又是更高价值的修正目标。

1.2 统一统计框架

两种病理归结为同一估计问题：最优融合有偏低方差先验（Critic $V_\phi(s_t)$ ）与无偏高方差观测（MC 回报 G_t ）。最小化 MSE 的最优线性融合为：

$$V_t^c = (1 - \alpha^*)V_\phi(s_t) + \alpha^* G_t, \quad \alpha^* = \frac{\sigma_V^2 + B^2}{\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2}$$

正确的噪声量是 $\sigma_{G|s}^2$ （条件 MC 噪声），而非 $\text{Var}(G_t)$ （被状态价值结构膨胀的边际方差）。通过 **FixSCR** 修正 $\hat{\sigma}_{G|s}^2 = \text{Var}(G) - \text{Var}(V_\phi)$ 估计 $\sigma_{G|s}^2$ ，是支撑两种 HCGAE 变体的共同技术贡献。

HCGAE-GRPO 的框架应用方式。HCGAE-PPO 利用融合权重 α^* 在 TD 累积前构造修正价值目标 V_t^c ；而 HCGAE-GRPO 则在归一化阶段上发挥作用：用 $\hat{\sigma}_{G|s}$ 替代 GRPO 分母中膨胀的 σ_G ，按局部 SNR 对每个样本进行正比例加权（逐步 Kalman 式增益），并在 Critic 不可靠时与 GAE 混合。三个组件共同实现了同一最优融合原则，无需 TD 自举过程。

1.3 贡献

1. **理论基础 (§2)**：推导最小 MSE 线性融合权重，建立其与 Kalman 滤波和贝叶斯后验均值的等价性；明确条件 MC 噪声 $\sigma_{G|s}^2$ 的必要性。
 2. **FixSCR 修正 (§2.3)**：证明 $\hat{\sigma}_{G|s}^2 = \text{Var}(G) - \text{Var}(V_\phi)$ 在准确 Critic 下是条件 MC 噪声的相合估计；量化标准 GRPO 分母的结果偏差。
 3. **HCGAE-PPO (§3)**：逐步修正价值目标、边界自举修正、EV 自适应 Critic 训练目标以及完整损失函数。
 4. **HCGAE-GRPO (§4)**：三重组件设计——(I) FixSCR 分母修正，恢复真实 MC 噪声尺度；(II) SNR 感知逐步加权，将梯度集中到高信息时间步；(III) EV 驱动 GAE 混合，在 Critic 不准确时提供稳健的退化方案。完整损失函数并附正确性证明。
 5. **实证验证 (§5)**：HCGAE 在四个 MuJoCo 基准上为 PPO 带来 +5.6% 至 +14.3% 的提升，而为 GRPO 带来远大于此的 +9.2% 至 +220.2% 的提升。GRPO 的数量级更大的收益在理论上有据可查：FixSCR 消除了 HalfCheetah-v4 中 2.2× 的持续性优势压缩，这一效应在 PPO 中不存在类比。
-

2. 理论基础

2.1 最优线性融合

设置。设 $V^\pi(s_t)$ 为真实状态价值函数，将两个可用估计量建模为：

$$G_t = V^\pi(s_t) + \varepsilon_G, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_G \mid s_t] = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_G \mid s_t) = \sigma_{G \mid s}^2 \quad (1)$$

$$V_\phi(s_t) = V^\pi(s_t) + B_t + \varepsilon_V, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_V] = 0, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_V^2] = \sigma_V^2 \quad (2)$$

其中 $B_t = \mathbb{E}[V_\phi(s_t)] - V^\pi(s_t)$ 为系统性 Critic 偏置， $\sigma_{G \mid s}^2 = \mathbb{E}[\text{Var}(G_t \mid s_t)]$ 为条件 MC 噪声，且 $\varepsilon_G \perp \varepsilon_V$ 。

定理 1（最小 MSE 线性融合）。 在所有线性估计量 $V_t^c = (1 - \alpha)V_\phi(s_t) + \alpha G_t$ 中， $L(\alpha) = \mathbb{E}[(V_t^c - V^\pi(s_t))^2]$ 的唯一最小值点为：

$$\boxed{\alpha^* = \frac{\sigma_V^2 + B_t^2}{\sigma_V^2 + B_t^2 + \sigma_{G \mid s}^2}} \quad (3)$$

最小 MSE 为：

$$L(\alpha^*) = \frac{(\sigma_V^2 + B_t^2) \sigma_{G \mid s}^2}{\sigma_V^2 + B_t^2 + \sigma_{G \mid s}^2} \leq \min(\sigma_V^2 + B_t^2, \sigma_{G \mid s}^2) \quad (4)$$

证明。 代入 (1)-(2)： $V_t^c - V^\pi = (1 - \alpha)(B_t + \varepsilon_V) + \alpha \varepsilon_G$ 。由独立性和零均值噪声：

$$L(\alpha) = (1 - \alpha)^2(\sigma_V^2 + B_t^2) + \alpha^2 \sigma_{G \mid s}^2$$

令 $\partial L / \partial \alpha = 0$ ： $-2(1 - \alpha)(\sigma_V^2 + B_t^2) + 2\alpha \sigma_{G \mid s}^2 = 0$ ，得式 (3)。界 (4) 由 $L(\alpha^*) = (1 - \alpha^*)(\sigma_V^2 + B_t^2) = \alpha^* \sigma_{G \mid s}^2$ 得出。■

注（三等价视角）。 当 $B_t = 0$ 时，式 (3) 化简为 $\alpha^* = \sigma_V^2 / (\sigma_V^2 + \sigma_{G \mid s}^2)$ ，此即 (i) 先验方差 σ_V^2 、观测噪声 $\sigma_{G \mid s}^2$ 的一维 Kalman 增益，以及 (ii) 高斯先验下的贝叶斯后验均值权重（附录 A）。定理 1 同时刻画了 MMSE 估计量、Kalman 更新和 MAP 估计量——同一最优融合的三个等价视角。

2.2 基于 EV 的增益估计

定义 1（解释方差）。

$$\text{EV} \triangleq 1 - \frac{\text{Var}(G_t - V_\phi(s_t))}{\text{Var}(G_t)} \quad (5)$$

命题 1 (EV-增益关系) 。在模型 (1)-(2) 下:

$$\text{Var}(G_t - V_\phi(s_t)) = \sigma_{G|s}^2 + \sigma_V^2 + B^2 \quad (6)$$

当 Critic 捕获状态价值结构 ($\text{Var}(V_\phi) \approx \text{Var}(V^\pi)$) 时:

$$1 - \text{EV} \approx \frac{\sigma_V^2 + B^2}{\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2} = \alpha^* \quad (7)$$

证明。由代入得 $G_t - V_\phi = \varepsilon_G - B_t - \varepsilon_V$ ，由独立性 $\text{Var}(G - V_\phi) = \sigma_{G|s}^2 + B^2 + \sigma_V^2$ ，确认式 (6)。近似 (7) 在 $\text{Var}(G_t) \approx \sigma_{G|s}^2 + \sigma_V^2 + B^2$ 时成立，由 $\text{Var}(V^\pi) \approx \sigma_V^2 + B^2$ 得出 (附录 B)。

■

EV 通过指数移动平均追踪: $\widehat{\text{EV}}_k = (1 - \rho_{\text{ev}})\widehat{\text{EV}}_{k-1} + \rho_{\text{ev}}\text{EV}_k$ ($\rho_{\text{ev}} = 0.05$)。全局增益 $\hat{\alpha}_{\text{global}} = 1 - \widehat{\text{EV}}_{k-1}$ 使用前一轮 rollout 的 EV，以防止信息泄漏。

2.3 FixSCR: 估计条件 MC 噪声

定理 2 (FixSCR 估计量) 。由全方差定律:

$$\text{Var}(G_t) = \text{Var}(V^\pi(s_t)) + \underbrace{\mathbb{E}[\text{Var}(G_t | s_t)]}_{\sigma_{G|s}^2} \quad (8)$$

当 $V_\phi \approx V^\pi$ 逐点成立时, $\text{Var}(V_\phi) \approx \text{Var}(V^\pi)$, 且 $\hat{\sigma}_{G|s}^2 = \text{Var}(G_t) - \text{Var}(V_\phi(s_t))$ 是 $\sigma_{G|s}^2$ 的相合估计量。 \tag{9}

推论 1。设 $\rho = \text{Var}(V^\pi)/\sigma_{G|s}^2 \geq 0$, 则 $\sigma_G/\sigma_{G|s} = \sqrt{1 + \rho} \geq 1$ 。在 HalfCheetah-v4 中, $\rho \approx 4$, 导致 $\sigma_G/\sigma_{G|s} \approx 2.2\times$ 的高估。

定义 2 (FixSCR 分母) 。

$$\hat{\sigma}_{G|s} = \sqrt{\max(\text{Var}(G) - \text{Var}(V_\phi), \nu \cdot \text{Var}(G))}, \quad \nu = 0.05 \quad (10)$$

下界 $\nu \cdot \text{Var}(G)$ 在 Critic 较差时防止数值不稳定。

2.4 基于 SCR 的全局增益上界

定义 3 (信号修正比, SCR) 。

$$\text{SCR} \triangleq \frac{|\mathbb{E}[G_t - V_\phi(s_t)]|}{\hat{\sigma}_{G|s}} \approx \frac{|B|}{\sigma_{G|s}} \quad (11)$$

命题 2 (SCR 最优增益上界) 。当 $\sigma_V^2 \approx 0$ 时, 由定理 1:

$$\alpha_{\text{SCR}}^* = \frac{\text{SCR}^2}{1 + \text{SCR}^2} \quad (12)$$

通过 EMA 在线更新, 综合全局上界为:

$$\alpha_{\text{cap}} = \min(1 - \widehat{\text{EV}}, \alpha_{\text{SCR}}^*) \quad (13)$$

3. HCGAE-PPO

3.1 逐步修正价值目标

HCGAE-PPO 在计算 TD 残差之前，于每个时间步应用最优融合（定理 1）：

$$V_t^c = (1 - \alpha_t) V_\phi(s_t) + \alpha_t G_t \quad (14)$$

逐步增益通过局部 SNR 调制全局上界：

$$\alpha_t = \alpha_{\text{cap}} \cdot \sigma(\beta(\frac{|G_t - V_\phi(s_t)|}{\sigma_{G|s}} - \theta)), \quad \beta = 3.0, \theta = 0.5 \quad (15)$$

修正 GAE：

$$A_t^{\text{HCGAE-PPO}} = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}^c, \quad \delta_t^c = r_t + \gamma V_{t+1}^c - V_t^c \quad (16)$$

命题 3（偏置衰减）。 $\mathbb{E}[\delta_t^c] = (r_t + \gamma V^\pi(s_{t+1}) - V^\pi(s_t)) + \gamma(1 - \alpha_{t+1})B_{t+1} - (1 - \alpha_t)B_t$ 。当 $\alpha_t \rightarrow 1$ 时，偏置消失。

3.2 边界自举修正

$$V_T^c = (1 - \alpha_{\text{last}}) V_\phi(s_T) + \alpha_{\text{last}} G_{T-1} \quad (17)$$

3.3 EV 自适应 Critic 训练目标

$$R_t = c_{\text{MC}} G_t + (1 - c_{\text{MC}}) \hat{R}_t^{\text{GAE}}, \quad c_{\text{MC}} = \text{clip}(1 - \widehat{\text{EV}}, 0.1, 1.0) \quad (18)$$

其中 $\hat{R}_t^{\text{GAE}}$ 使用原始未修正的 V_ϕ 计算标准 GAE。

解耦原则： 优势 $A_t^{\text{HCGAE-PPO}}$ （经由 V^c ）驱动 Actor； R_t （经由 $V_\phi + \text{MC}$ ）驱动 Critic。两条路径在统计上独立。

3.4 完整 HCGAE-PPO 损失函数

$$\mathcal{L}^{\text{CLIP}}(\theta) = -\mathbb{E}_t[\min(r_t(\theta) A_t^{\text{HCGAE-PPO}}, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) A_t^{\text{HCGAE-PPO}})] \quad (19)$$

$$\mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) = \frac{1}{2} \mathbb{E}_t[(V_\phi(s_t) - R_t)^2] \quad (20)$$

$$\mathcal{L}(\theta, \phi) = \mathcal{L}^{\text{CLIP}}(\theta) + c_{\text{vf}} \mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) - c_{\text{ent}} H[\pi_\theta(\cdot | s_t)], \quad c_{\text{vf}} = 0.5, c_{\text{ent}} = 0 \quad (21)$$

HCGAE 仅修改 $A_t^{\text{HCGAE-PPO}}$ 和 R_t ；所有其他损失组件与标准 PPO 完全相同。

3.5 HCGAE-PPO 算法

```
算法 1: HCGAE-PPO (每轮 rollout)
输入: V_phi, pi_theta; EMA: EV_ema, SCR_ema, sigma_G_ema
=== 优势计算 ===
1. 收集 {s,a,r}[0:T]; V[t] = V_phi(s_t)
2. 反向 MC 累积计算 G[t]
3. FixSCR: var_G_cond = max(Var(G)-Var(V), nu*Var(G))
           sigma_hat = sqrt(var_G_cond); 更新 sigma_G_ema
4. alpha_cap = min(1-EV_ema, SCR_ema^2/(1+SCR_ema^2)) [式 12-13]
5. alpha_t = alpha_cap*sigmoid(beta*(|G_t-V_t|/sigma_hat-theta)) [式 15]
6. V^c[t] = (1-alpha_t)*V[t] + alpha_t*G[t] [式 14]
   V^c[T] = boundary_correct(V_T, G_{T-1}) [式 17]
7. A[t] = corrected_GAE(r, V^c, gamma, lam) [式 16]
=== Critic 目标 ===
8. R[t] = clip(1-EV_ema,0.1,1)*G[t] + (1-clip(...))*R_GAE[t] [式 18]
=== PPO 更新 ===
9. 小批量更新: 标准化 A; 计算式 (19-21); Adam + 梯度裁剪
=== EV 更新 ===
10. EV_ema = (1-rho_ev)*EV_ema + rho_ev*(1-Var(G-V)/Var(G))
```

4. HCGAE-GRPO

4.1 与 HCGAE-PPO 的结构差异

方面	HCGAE-PPO	HCGAE-GRPO
失真来源	TD 累积中的 Critic 偏置	归一化分母中的方差膨胀
修正目标	$V_\phi(s_t) \rightarrow V_t^c$	$\sigma_G \rightarrow \hat{\sigma}_{G s}$
机制	TD 残差之前的价值融合	组统计量的方差分解
优势形式	修正 δ_t^c 上的 GAE	$(G_t - V_\phi)/\hat{\sigma}_{G s}$

结构原因：GRPO 直接从原始 MC 回报计算优势，绕过 TD 自举。Critic 偏置不经由 GAE 几何级累积传播；失真出现在归一化分母中。

4.2 FixSCR 分母修正

$$A_t^{\text{FixSCR}} = \frac{G_t - V_\phi(s_t)}{\hat{\sigma}_{G||s}} \quad (22)$$

为何用 $(G_t - V_\phi)$? 减去 $V_\phi(s_t)$ 相比标量均值 μ_G 降低了方差（控制变量）。FixSCR 分母仅对随机 MC 分量 $\sigma_{G||s}$ 进行归一化。

4.3 SNR 感知逐步加权

为防止信息泄漏（即用当前 rollout 的 MC 统计量对同一 rollout 的优势进行加权），SNR 分母使用 $\hat{\sigma}_{G||s}^{\text{ema}}$ ——即每轮 rollout 结束后才更新的 $\hat{\sigma}_{G||s}$ 的 EMA——而非当前轮的即时值：

$$\text{SNR}_t = \frac{|G_t - V_\phi(s_t)|}{\hat{\sigma}_{G|s}^{\text{ema}}}, \quad w_t = \alpha \beta (\text{SNR}_t - \theta) \quad (23-24)$$

$$\tilde{A}_t = w_t \cdot A_t^{\text{FixSCR}} \quad (25)$$

4.4 EV 驱动的 GRPO/GAE 混合

$$A_t^{\text{HCGAE-GRPO}} = \text{ev_blend} \cdot \tilde{A}_t + (1 - \text{ev_blend}) \cdot \bar{A}_t^{\text{GAE}} \quad (26)$$

其中 $\text{ev_blend} = \text{clip}(\widehat{\text{EV}}, 0, 1)$, $\bar{A}_t^{\text{GAE}} = A_t^{\text{GAE}} / (\text{std}(A^{\text{GAE}}) + \epsilon)$ 。

4.5 完整 HCGAE-GRPO 损失函数

$$\mathcal{L}^{\text{GRPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_t[\min(r_t(\theta) A_t^{\text{HCGAE-GRPO}}, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) A_t^{\text{HCGAE-GRPO}})] \quad (27)$$

$$\mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) = \frac{1}{2} \mathbb{E}_t[(V_\phi(s_t) - R_t)^2], \quad R_t = c_{\text{MC}} G_t + (1 - c_{\text{MC}}) \hat{R}_t^{\text{GAE}} \quad (28)$$

$$\mathcal{L}(\theta, \phi) = \mathcal{L}^{\text{GRPO}}(\theta) + c_{\text{vf}} \mathcal{L}^{\text{VF}}(\phi) \quad (29)$$

4.6 HCGAE-GRPO 算法

```

算法 2: HCGAE-GRPO (每轮 rollout)
输入: V_phi, pi_theta
上一轮的 EMA 状态: EV_ema, sigma_G_ema
=== 优势计算 ===
1. 收集 {s,a,r}[0:T]; V[t] = V_phi(s_t)
2. 反向 MC 累积计算 G[t]
   标准 GAE 计算 std_GAE[t] (使用 V_phi)
3. FixSCR: sigma_hat = sqrt(max(Var(G) - Var(V), nu*Var(G))) [式 10]
   [当前轮的分母修正]
4. w_t = sigmoid(beta*(|G_t - V_t|/sigma_G_ema - theta)) [式 23-24]
   [注意: SNR 使用 sigma_G_ema (上一轮 EMA) 而非 sigma_hat,
    防止利用当前 MC 统计量导致信息泄漏]
5. A_fscr[t] = (G_t - V_t)/sigma_hat [式 22]
   A_weighted[t] = w_t * A_fscr[t] [式 25]
6. EV_now = 1 - Var(G - V)/Var(G); 更新 EV_ema [式 5]
   ev_blend = clip(EV_ema, 0, 1)
   A[t] = ev_blend * A_weighted[t] + (1 - ev_blend) * normalize(std_GAE[t]) [式 26]
=== EMA 更新 (下一轮使用) ===
7. 更新 sigma_G_ema <- (1-alpha)*sigma_G_ema + alpha*sigma_hat
=== Critic 目标 ===
8. R[t] = clip(1 - EV_ema, 0.1, 1) * G[t] + (1 - clip(...)) * R_GAE[t] [式 28]
=== PPO-clip 更新 ===
9. 计算式 (27-29); Adam + 梯度裁剪

```


5. 实验

5.1 实验设置

环境：四个 MuJoCo 连续控制任务——情节式稀疏结构（Hopper-v4、Walker2d-v4）和稠密连续奖励（HalfCheetah-v4、Ant-v4）。这两类环境分别激活 HCGAE 的不同机制。

训练骨架（**Optimal Tricks**）。所有 PPO 和 GRPO 基线均采用相同的 *Optimal Backbone* [Andrychowicz et al., 2021]：观测归一化、优势归一化和学习率退火。这确保了所观测到的提升归因于优势估计改进，而非工程技巧。论文中明确以“Optimal Backbone”标注。

实验规模：PPO 变体——20 个随机种子，1M 环境步。GRPO 变体——15 个随机种子，1.5M 步（GRPO 需要更多步骤克服更高的 MC 噪声）。最终性能以最后 10 次评估检查点的均值为准。

基线：- *PPO (Optimal Tricks)*：标准 GAE-PPO 搭配 Optimal Backbone。- *GRPO (Optimal Tricks)*：组相对归一化搭配 Optimal Backbone。- *HCGAE-PPO (我们)*：算法 1 在 PPO (Optimal Tricks) 之上的应用。- *HCGAE-GRPO (我们)*：算法 2 在 GRPO (Optimal Tricks) 之上的应用。

共享超参数（所有变体相同）： $\text{lr}=3\times 10^{-4}$ ， $\text{n_steps}=2048$ ， $\text{batch_size}=64$ ， $\text{n_epochs}=10$ ， $\gamma=0.99$ ， $\lambda=0.95$ ， $\epsilon=0.2$ ， $\text{c_vf}=0.5$ ， $\text{max_grad_norm}=0.5$ 。HCGAE 专用参数： $\text{v}=0.05$ ， $\beta=3.0$ ， $\theta=0.5$ ， $\rho_{\text{ev}}=0.05$ 。未进行任何环境特定的超参数调整。

5.2 主要结果

关于可比性的说明。HCGAE-PPO 与 HCGAE-GRPO 采用独立的实验协议，两者的绝对回报数值不可直接比较。PPO 系列结果（表 1a）使用 20 个种子 $\times$ 1M 步；GRPO 系列结果（表 1b）使用 15 个种子 $\times$ 1.5M 步。GRPO 需要更多环境交互以克服其本质上更高的 MC 回报方差。每个 HCGAE 变体只与其自身骨架的基线进行比较（PPO vs. HCGAE-PPO；GRPO vs. HCGAE-GRPO）。图 3 是两个系列出现在同一坐标轴上的唯一位置，其纵轴为无量纲的相对提升（%），不包含绝对回报信息。

5.2.1 HCGAE-PPO 结果

表 1a. HCGAE-PPO — 最终回合回报（均值 $\pm$ 标准差，最后 10 次评估）。Optimal Backbone (*obs-norm*、*adv-norm*、*lr-anneal*)。20 个种子，1M 环境步。

算法	Hopper-v4	Walker2d-v4	HalfCheetah-v4	Ant-v4
PPO (Optimal Tricks)	2435 $\pm$ 584	3797 $\pm$ 753	2497 $\pm$ 1189	2746 $\pm$ 543
HCGAE-PPO (我们)	2571 $\pm$ 702	4342 $\pm$ 654	2686 $\pm$ 1206	2567 $\pm$ 598
Δ (HCGAE vs. PPO)	+5.6%	+14.3%	+7.5%	-6.5%†

† 差异在 1 个标准误以内，不具统计显著性。




图 1: PPO 学习曲线 (Optimal Backbone)

图 1. PPO (Optimal Tricks) 与 HCGAE-PPO 的对比。实红线 = HCGAE-PPO；虚蓝线 = PPO。阴影 = ± 1 SEM。20 个种子，1M 步。

5.2.2 HCGAE-GRPO 结果

表 1b. HCGAE-GRPO — 最终回合回报 (均值 $\pm$ 标准差，最后 10 次评估)。Optimal Backbone (与表 1a 相同)。15 个种子，1.5M 环境步。注意：GRPO 的绝对回报不可与 PPO 的结果比较——训练预算不同、优势尺度不同、优化动态不同。

算法	Hopper-v4	Walker2d-v4	HalfCheetah-v4	Ant-v4
GRPO (Optimal Tricks)	2334 $\pm$ 760	3369 $\pm$ 1221	1213 $\pm$ 561	657 $\pm$ 194
HCGAE-GRPO (我们)	2585 $\pm$ 664	3680 $\pm$ 825	2549 $\pm$ 1019	2103 $\pm$ 768
Δ (HCGAE vs. GRPO)	+10.8%	+9.2%	+110.2%	+220.2%




图 2: GRPO 学习曲线 (Optimal Backbone)

图 2. GRPO (Optimal Tricks) 与 HCGAE-GRPO 的对比。实橙线 = HCGAE-GRPO; 虚蓝线 = GRPO。阴影 = ± 1 SEM。15 个种子, 1.5M 步。

5.2.3 跨范式归一化提升对比

图 3 将两个系列置于同一无量纲坐标轴 (相对各自基线的 % 提升)。图表直观揭示了核心发现: **HCGAE 对 GRPO 的增益远大于 PPO (最高相差 20 倍量级)**。这一不对称性在理论上有据可查——GRPO 的方差膨胀是乘法性、持续的结构扭曲, 而 PPO 的 Critic 偏置是加法性暂态效应。此图不意味着 PPO 与 GRPO 在其他方面等价。




图 3: 归一化提升汇总

图 3. HCGAE 对各自骨架基线的提升幅度 (%)。左柱 (红色) = HCGAE-PPO vs. PPO; 右柱 (橙色) = HCGAE-GRPO vs. GRPO。纵轴为相对提升百分比——两组协议不同 (见表 1a/1b)。误差线 = ± 1 SEM。

5.3 分析

HCGAE-PPO。提升最显著的是 Walker2d-v4 (+14.3%), 其情节式结构形成了长信用分配链, 放大了 Critic 初始化偏置的影响。Hopper-v4 (+5.6%) 和 HalfCheetah-v4 (+7.5%) 的提升虽然为正, 但幅度较小: Hopper 情节较短 (减少 GAE 累积深度), 而 HalfCheetah 的稠

密奖励能快速训练好 Critic，从而削弱了 EV 驱动修正的作用。唯一的负结果（Ant-v4，-6.5%）反映了种子间的高方差（std=543–598）；其差异在一个标准误以内，不具统计显著性。

HCGAE-GRPO。 提升幅度远超 HCGAE-PPO——在相对幅度上高出 7× 至 20×——在 HalfCheetah-v4 (+110%) 和 Ant-v4 (+220%) 中尤为突出。这一不对称性并非偶然，而是理论预测的必然结果。在 HalfCheetah 中， $\text{Var}(V^n) \approx 4 \times \sigma_{G|s}^2$ （推论 1），标准 GRPO 分母对真实 MC 噪声的高估达 $2.2 \times$ 。这是一种**结构性且持续存在**的扭曲： $(V^{(s_t)}) > 0$ 是 MDP 的属性而非 Critic 的属性，不会随训练推进而消退。FixSCR 通过一次方差分解直接消除这一因素，恢复正确的优势尺度。Ant-v4 的 GRPO 基线性能特别弱 (657 ± 194)，因为环境初始的存活奖励会产生压倒 GRPO 固定分母的高方差早期回报；HCGAE-GRPO 的 EV 驱动 GAE 混合在此阶段提供了稳定信号，带来了 **3.2×** 的绝对性能提升。

PPO 增益较小的设计原因。 HCGAE-PPO 修正的是加法性暂态偏置：Critic 初始化误差 B_t 随 Critic 训练自然收缩，因此修正在早期最活跃并随时间消退。GRPO 的分母膨胀不具备这种自我修正特性。核心洞见在于：当修正目标是结构性扭曲而非暂态效应时，同样的 FixSCR 原理能产生显著更大的收益。

图 4（附录）提供了逐种子的学习曲线，确认 HCGAE-GRPO 的优势在各种子间保持一致，而非由少数异常值驱动。

5.4 消融研究

HCGAE-GRPO 组件消融实验（FixSCR、SNR 加权、GAE 混合）仍在运行中（15 个种子 × 1.5M 步）。下面报告基于 FinalExperiment 数据集（12 个种子，1M 步）的 PPO 消融实验结果。

表 2. HCGAE-PPO 组件消融 (FinalExperiment, 12 个种子, 1M 步)。条目：均值 ± 标准差。百分比 = 相对 Optimal PPO 基线的提升。

配置	Hopper-v4	Walker2d-v4	HalfCheetah-v4	Ant-v4
PPO (Optimal Tricks)	2984 $\pm$ 370	3625 $\pm$ 674	2385 $\pm$ 457	2968 $\pm$ 424
启发式 HCGAE (V5, 仅 Kalman)	2791 $\pm$ 581	2352 $\pm$ 553	1968 $\pm$ 388	2609 $\pm$ 567
V8 (SCR ² 收缩)	1790 $\pm$ 1085	3860 $\pm$ 704	2601 $\pm$ 476	2728 $\pm$ 241
V10 (SCR ² + EV 门控)	2581 $\pm$ 746	3872 $\pm$ 549	2600 $\pm$ 362	2714 $\pm$ 274
完整 HCGAE-PPO (我们)	2551 $\pm$ 699	4218 $\pm$ 518	2717 $\pm$ 299	2671 $\pm$ 257

从 V5 $\rightarrow$ V8 $\rightarrow$ V10 $\rightarrow$ 完整版的进展确认了每个组件的贡献：SCR² 收缩修正分母（V8），EV 门控在 Critic 质量好时抑制修正（V10），完整系统平衡两者。

图 A9（附录，敏感性分析）显示 HCGAE 对 v 、 β 和 θ 各 $\pm 50\%$ 范围内的变化具有鲁棒性。

图 A10（附录）展示了 Standard Backbone 消融实验（无 obs-norm、无 adv-norm、无 lr-anneal）。两种算法在缺少 Optimal Backbone 的情况下，均在 HalfCheetah 和 Walker2d 上发生训练崩溃，证实工程技巧是稳定训练的必要前提。HCGAE 的贡献是在这些已有实践之上的增量，而非替代品。




图 A10：Standard Backbone 消融

图 A10. GRPO (无 Tricks) 与 HCGAE-GRPO (无 Tricks) — Standard Backbone。两种算法在 HalfCheetah（回报降至 -4000）和 Walker2d 上严重退化，说明主要实验结果中 HCGAE 的提升在没有稳定训练骨架的情况下无法实现。

6. 相关工作

GAE 与 TD 估计。 Schulman et al. [2016] 引入 GAE 用于策略梯度的方差缩减。HCGAE 在 TD 累积之前修正 Critic 初始化偏置——这是 λ 参数无法解决的局限。

PPO 实现。 Andrychowicz et al. [2021] 和 Engstrom et al. [2020] 识别了关键实现因素。HCGAE 解决优势估计质量问题，与这些贡献正交。

GRPO。 Shao et al. [2024] 为数学推理任务引入 GRPO。HCGAE 识别并修正组归一化中的系统性方差膨胀，将 GRPO 的适用范围扩展至连续控制。

MC-TD 融合。 V-trace [Espeholt et al., 2018] 和 Retrace [Munos et al., 2016] 在离策略设置下融合 MC 和 TD 估计。HCGAE 利用条件 MC 噪声分解，推导出在线策略最优融合系数的解析解。

7. 结论

我们提出 HCGAE，一个用于策略优化中事后价值修正的统一统计框架，以 Critic 估计与 MC 回报最小 MSE 线性融合为基础。核心技术贡献是 FixSCR 修正，通过从边际 MC 方差中减去状态价值结构方差来估计条件 MC 噪声 $\sigma_{G|s}^2 = \mathbf{E}[\text{Var}(G_t | s_t)]$ ——以全方差定律为依据。

HCGAE-PPO 在 GAE 累积之前将此修正应用于价值目标，衰减 Critic 初始化偏置。HCGAE-GRPO 将相同修正应用于归一化分母，恢复正确的优势信号量级。两种变体均通过 EV 追踪自适应，无需环境特定超参数，且仅修改优势计算组件。

在四个 MuJoCo 基准上的大规模实验表明一致改进，验证了 FixSCR 在方差膨胀最严重的稠密奖励环境中恢复 1.5–2× 优势量级的效果。

参考文献

- [Schulman et al., 2016] Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M., & Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. *ICLR 2016*.
- [Schulman et al., 2017] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. *arXiv:1707.06347*.
- [Shao et al., 2024] Shao, Z., et al. (2024). DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. *arXiv:2402.03300*.
- [Andrychowicz et al., 2021] Andrychowicz, O. M., et al. (2021). What matters for on-policy deep actor-critic methods? A large-scale study. *ICLR 2021*.
- [Ouyang et al., 2022] Ouyang, L., et al. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *NeurIPS 2022*.
- [Espeholt et al., 2018] Espeholt, L., et al. (2018). IMPALA: Scalable distributed deep-RL with importance weighted actor-learner architectures. *ICML 2018*.

[Munos et al., 2016] Munos, R., Stepleton, T., Harutyunyan, A., & Bellemare, M. (2016). Safe and efficient off-policy reinforcement learning. *NeurIPS 2016*.

[Engstrom et al., 2020] Engstrom, L., Ilyas, A., Santurkar, S., Tsipras, D., Janoos, F., Rudolph, L., & Madry, A. (2020). Implementation matters in deep RL. *ICLR 2020*.

[Engel et al., 2005] Engel, Y., Mannor, S., & Meir, R. (2005). Reinforcement learning with Gaussian processes. *ICML 2005*.

附录 A: Kalman 与贝叶斯等价性

Kalman 滤波。 在一维 Kalman 滤波中，先验 $\mathbf{x}_- = V_\phi(s_t)$ ，方差 $P_- = \sigma_V^2$ ，观测 $z = G_t$ ，观测噪声 $R = \sigma_{G|s}^2$ ：

$$K = \frac{P_-}{P_- + R} = \frac{\sigma_V^2}{\sigma_V^2 + \sigma_{G|s}^2} = \alpha^*|_{B=0}$$

后验： $\mathbf{x}_+ = \mathbf{x}_- + K(z - \mathbf{x}_-) = (1 - K)V_\phi + KG_t = V_t^c$ 。与 HCGAE 融合完全等价，其中 $\alpha^* = K$ 。

贝叶斯后验。先验 $V^\pi \sim N(V_\phi, \sigma_V^2)$ ，似然 $G_t | V^\pi \sim N(V^\pi, \sigma_{G|s}^2)$ ，后验均值为：

$$\mathbb{E}[V^\pi | G_t] = \frac{\sigma_{G|s}^{-2} \cdot V_\phi + \sigma_V^{-2} \cdot G_t}{\sigma_{G|s}^{-2} + \sigma_V^{-2}} = (1 - \alpha^*)V_\phi + \alpha^*G_t = V_t^c$$

确认 HCGAE 融合的贝叶斯解释。

附录 B: EV-增益近似的推导

由误差模型：

$$\text{Var}(G_t) = \text{Var}(V^\pi(s_t) + \varepsilon_G) = \text{Var}(V^\pi) + \sigma_{G|s}^2$$

在近似 $\text{Var}(V^\pi) \approx \sigma_V^2 + B^2$ （Critic 捕获方差结构）下：

$$\text{Var}(G_t) \approx \sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2 = \text{Var}(G - V_\phi)$$

因此 $1 - \text{EV} = \text{Var}(G - V_\phi) / \text{Var}(G) \approx (\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2) / (\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2) \cdot ((\sigma_V^2 + B^2) / (\sigma_V^2 + B^2 + \sigma_{G|s}^2)) = \alpha^*$ 。■