



MET-AWS-TH14

空气温湿度传感器

产品简介

MET-AWS-TH14 空气温湿度传感器使用热敏电阻作为空气温度传感元件，使用湿敏电容作为空气湿度传感元件组成温湿度探头。在室内或室外使用时需将温湿度探头安装在气象百叶箱或防辐射罩内，以消除太阳辐射对空气温度测量的误差，并保护传感器，以防被雨水淋坏。该传感器可应用于一般气象站、农田环境或温室监测。





技术指标

温度部分

传感器类型	热敏电阻, 10K Ω @25 $^{\circ}$ C;
温度量程	-45 $\sim$ 65 $^{\circ}$ C;
精度	$\pm 0.1^{\circ}$ C
响应时间	<10s, 90%响应
长期稳定性	< $\pm 0.1^{\circ}$ C/年。

湿度部分

湿度量程	0 $\sim$ 100% RH;
精度	$\pm 2\%$;
响应时间	<30s, 90%响应
长期稳定性	< $\pm 1\%$ /年。
输出信号	0 $\sim$ 1 VDC。

整体

探头尺寸	105mm长 $\times$ 20mm直径;
探头重量	< 50g;
传感器防护	不锈钢网状过滤器;
电源	7 $\sim$ 30 VDC;
功耗	< 15mA;
输出信号	RS485;
结构	温湿度传感器一体式结构设计, 含8层防雨结构防辐射通风罩及不锈钢材质的安装件