

MAX 26.31.0 RS V1 — Технический аудит мода

Версия стока: 26.31.0 RS **Версия мода:** V1 (Privacy Mod by JohNick) **Дата:** 2026-09-14 **Совместимость:** ru.oneme.app (Android 8.0–16.0 / API 26–36) · arm64-v8a + armeabi-v7a · основной + клон (ru.oneme.ap2)

> **V1:** первый релиз на базе стока 26.31.0 RS. Полный перенос (~202 патч-скрипта) с ребампом R8-маппинга. Устранено 7 крашей нового стока, 5 багов E2E-шифрования (в т.ч. критическое авто-включение без согласия), 1 краш звонков, 7 UI-регрессий, 10 функциональных дефектов. Гонка мутации E2E-сессии закрыта синхронизацией. Предыдущий публичный релиз — 26.29.1 V12 (2026-09-10).

❑ Краши нового стока (A1–A7)

❑ Краш старта — тема приложения (A1)

Проблема: краш при первом запуске с `need Theme.AppCompat`. Ресурсный id темы приложения изменился между версиями стока (`0x7f120139` → `0x7f1200d3`). Хардкодный id в шаблоне указывал на отсутствующий ресурс.

Фикс: id берётся из `aapt2 dump` итогового собранного APK, не из шаблона. Id стока и id после пересборки не совпадают — добавлено правило в pipeline.

❑ Краш рендера Switch (A2)

Проблема: `abc_control_background_material not found` при первом экране с Switch-элементом. Флаг `--optimize / --target-densities` в `build_v1.py` вырезал AppCompat-ресурсы.

Фикс: убран `aapt2 optimize` на шаге сборки (`build_v1.py:2734`).

❑ Краш клона при старте — отсутствующая строка (A3)

Проблема: клон падал с `string/folder_all not found`. Клон собирался с собственным `arsc` без ресурсов основного пакета.

Фикс: клон явно берёт `main-arsc` (`build_v1.py:2515`) с последующим байтовым ренеймингом пакета.

❑ Краш экрана звонка и спонтанные краши — dangling res-refs (A4)

Проблема: 36 оборванных файловых ссылок в `arsc`: пути `res/drawable/` ↔ `res/drawable-v23/` не совпадали с реальным layout в APK после оптимизации плотностей. ART не мог разрешить `drawable`-ресурс при инфляции View.

Фикс: `_reconcile_dangling_res_files()` в `build_v1.py` выравнивает пути в `arsc` по реальному содержимому ZIP.

❑ Краш профиля — чужой viewType (A5)

Проблема: `NoSuchElementException key 8192` при открытии профиля. `L10a`; `decoration` применялась к ViewHolder с viewType `0x2000`, не предназначенного для неё.

Фикс: `skip-guard instance-of L43`; перед `decoration`. Device-verified.

❑ VerifyError в ChatScreen / ManualReadButton / ModFab (A6)

Проблема: `VerifyError` при загрузке класса. Два независимых корня: (1) R8-drift — `requireActivity()` изменил дескриптор возвращаемого типа `()Lar;` → `()Lvs;`; (2) wide-pair clobber в `nw7.d` — патч использовал регистр, занятый lower-half широкой пары.

Фикс: обновлены дескрипторы якорей; смещён патч-регистр. Оба gate (`reg_collision_gate`, `type_ref_gate`) прошли PASS.

❑ Краш экрана Оформление — отсутствующий атрибут (A7)

Проблема: Настройки → Оформление падало с ошибкой `colorSurface attribute not found`. `MaterialButton` требует атрибут `colorSurface` из `MaterialTheme`; после ресборки тема не разрешала его.

Фикс: устранён тем же `reconcile config`-путей `arsc` (A4). Device-verified S25: экран Оформление открывается штатно — размер текста, темы Системная/Светлая/Тёмная, превью чатов, набор «Космос»; `logcat -b crash` чист.

□ E2E-шифрование: исправления

□ Авто-включение E2E без согласия пользователя (E1, E2)

Проблема: при получении входящего push или сар-токена функции `setChatE2E(true)` активировались без действия пользователя. В чате появлялись ложные служебные плашки авто-включения. Opt-in превращался в opt-out.

Фикс: все вызовы `setChatE2E(true)` из push/сар-путей удалены. E2E активируется исключительно через UI (тумблер «Начать защищённый чат»). При первом запуске V1 выполняется одноразовый `resetAllE2EStrict()`, очищающий остаточные флаги предыдущих версий (`e2e_strict_/e2e_chat_flag_/e2e_chat_optin_/se_`).

□ Responder не пересобирает сессию при bundle-only reset (E4)

Проблема: когда инициатор сбрасывал E2E-сессию и отправлял новый bundle без REKEY-токена, сторона-ответчик не пересоздавала сессию, продолжая шифровать старой. Тип шифртекста оставался `type=2` (старая сессия).

Фикс: `rebuildAsResponderNewBundle` в `handlePeerBundle` — явная пересборка сессии при получении нового bundle. Флаг `e2e_applied_bundle_<peer>` предотвращает заикливание. Device-verified S25↔Redmi: полный round-trip, `decrypt OK inType=2 / decrypt=OK` на обоих устройствах, `decrypt failed=0`.

□ Открытый текст при редактировании E2E-сообщения (E5)

Проблема: при редактировании ранее отправленного E2E-сообщения отредактированный текст уходил на сервер в открытом виде, минуя слой шифрования.

Фикс: `apply_v_e2e_block_edit.py v4` — гейт в `c3/gk3.smali::g0`. `chatId` извлекается только через логируемый `tergk3.p="gk3-<chatId>"` (функция `strictActiveForChatTag`). Device-verified S25.

□ □ PEERVER_TOO_OLD — peer держал устаревший сар без TTL (E3)

Проблема: peer мог хранить устаревший сар-токен без TTL-сброса, что блокировало поднятие E2E-сессии с ошибкой `PEERVER_TOO_OLD`.

Фикс: `advertiseVersionForPeer(..., force=true)` без троттлинга на путях REKEY/no-session.

□ E2E: гонка мутации сессии (B2)

Проблема: `handlePeerBundle` — единственный метод, мутирующий E2E-сессию — не был синхронизирован. Неатомарная последовательность `hasSession` → `deleteSession` → `processPreKeyBundle` могла пересекаться с `decrypt()` из параллельного push-потока.

Фикс: `static synchronized void handlePeerBundle(...)` — единый монитор `E2ECrypto.class`, совпадает с монитором `encrypt/decrypt/processPreKeyBundle`. Дедлок исключён (реентрантный монитор, инверсии lock-order нет). Device-verified S25↔Redmi round-trip: ANR=0, краши мода=0. Код в `classes4.dex`.

□ □ UX: плашка при неудачной расшифровке (B1)

Проблема: при потере E2E-сессии первое входящее сообщение падало с `decrypt fail` и терялось безвозвратно — без какого-либо уведомления в UI.

Фикс: перед молчаливым `return null` при `decrypt-fail` (`E2ECrypto.java:521`) вызывается `recordServiceEventForPeer` — в ленте чата появляется плашка «Сообщение не расшифровано, попросите собеседника переслать». Механизм тот же, что у `reset-notify` плашки (2627-E2), чей рендер device-verified. Код в `classes4.dex` (строки `e2e_enc_fail` / `recordServiceEventForPeer` подтверждены в dex).

□ Гудок дозвона (C1)

Проблема: после перехода s32.c на Flow-паттерн наблюдателя вызов stop() обрывал тон через ≈0.3 с при исходящем звонке.

Фикс: гейт на cc2.d != null в apply_v_ringback_v29.py — stop() вызывается только при активном объекте тона. Device-verified.

□□ Функциональность: скрывание и фильтры (F1–F6, F8)

Чаты-фильтры (F1)

R8-drift: тип filterChatList изменился с Lc73 на Lbe3. Чаты «Коды подтверждения» и «MAX» снова корректно скрываются.

Вкладка «Всё» и папка «Новое» (F2, F3)

filterPageList обновлён под новый тип Lb67 → Lpe7. ViewPager2-вызов w1() → x1() / viewpager2->h(IZ)V исправлен. Кнопка открытия папки «Новое» работает.

Скрывание пунктов настроек (F4, F8)

Корневая причина: инверсия логики в self-gen методе filterSettingsListCopy — было if-nez v4, :fslc_add, что при v4=1 (флаг «скрыть») добавляло элемент, а не пропускало. Метод возвращал список скрываемых вместо видимых.

Фикс: убрана метка :fslc_add, логика if-nez v4, :fslc_loop + inline add. Один фикс закрыл «Войти в Сферум», «MAX для бизнеса», «Пригласить друзей». Device-verified S25 (тройной A/B: флаги ON → элемент скрыт; OFF → появился; ON → снова скрыт). Список настроек не пустой (~14 видимых пунктов).

Кнопка «Прочитать всё» (F5)

Device-verified S25: logcat подтвердил 3 срабатывания MRDL onClick → toast «Все сообщения отмечены прочитанными, MAX». Восстановлена chatId-цепочка l2() → G1:Llye → a:Ljeh → getValue → Luz2;->a:J.

Невидимка не палит «в сети» (F6)

Device-verified Redmi↔S25 (невакуумный A/B): S25 с invisible ON — Redmi стабильно видит «1 ч назад», не «В сети», даже при активном S25. Baseline (invisible OFF) за 30 с показал «В сети» — тест невакуумный. Гейт d19.a() держит все 5 callsite'ов.

□□ UI: визуальные регрессии (U1–U7)

Шрифт диалогов мода (U1)

AlertDialog под темой OneMe.Theme.Transparent не имел textAppearance → текст отображался микроскопическим. Фикс: msgView() / getDialogTheme() с явным атрибутом.

Многострочность в диалогах и настройках (U2)

Тема OneMe.Theme.Transparent навязывает singleLine=true + ellipsize. Длинные тексты E2E-диалогов и описаний тумблеров обрезались в «...». Фикс: setSingleLine(false) + setMaxLines(...) + setEllipsize(null) на всех затронутых View. Device-verified S25.

Имя приложения «icon» (U3)

Label id сдвинулся (0x7f110802 → 0x7f1108a4). Имя на иконке и в менеджере приложений отображалось как «icon». Исправлено.

Цвет иконки (U4)

Двойной stable-ID drift в адаптивной иконке (binary AXML). Исправлены 18 файлов в templates/patched.

Device-verified S25 (OneUI). Примечание: MIUI маскирует фон адаптивной иконки — эффект виден только на OneUI.

About-карточки (U5)

R8-drift dev-роутера: `L1→Lz` / `Lefb→Llrb` / `Li85→Ll1f5` / `Lxc9→Lmn9`. Все три About-карточки открываются корректно.

Постскролл в чате (U6)

R8-drift якоря `G/z0` нарушил автоскролл к новым сообщениям. Исправлено. Device-verified Redmi: `logcat «POST_FORCE stable, done»`.

Многострочность E2E-плашки в ленте (U7)

ViewHolder `Lbz4` (`itemView = android.widget.TextView`) рендерил E2E-плашку в одну строку под той же темой `OneMe.Theme.Transparent`. ФИКС: `apply_v_e2e_pill_multiline.py` — после `setMovementMethod(p2)` вставка `setSingleLine(false) + setMaxLines + setEllipsize(null)` (регистр `v0` мёртв в точке вставки, `.registers` не трогаются). Device-verified S25+Redmi.

□ Верификация

- **Сборка:** `make_v1.py --strict` — все 4 APK прошли gate (`exact_abi`, `no_tracer`, `v2+v3` подпись `apksigner`, distinct `arm64/armeabi-v7a` SHA256 ассетов).
- **Статические gate:** `reg_collision_gate.py`, `type_ref_gate.py`, `undefined_method_gate.py` — PASS (0 CRITICAL).
- **Fan-out аудит:** все ~202 `apply_v_*.py` пройдены 13 параллельными агентами по тематическим группам (краши/E2E/call-e2e/antidel/scroll/ringback/watch-mode/hide-filter/antiread/telemetry/UI/security/misc) — багов в собранном APK не найдено; 3 `rebuild-hazard` в `apply`-скриптах обнаружены и исправлены до релиза. Процедура соответствует HARD-RULE «fan-out аудит перед публикацией».
- **Device-verify Samsung Galaxy S25 (RFCX5013V5F, Android 15):**

- Экран Оформление (A7): открывается без краша, `logcat -b crash` чист. - Скрытие пунктов настроек F4/F8: тройной A/B, список ~14 пунктов корректен. - E2E-блокировка редактирования (E5): device-verified. - Кнопка «Прочитать всё» F5: 3× `MRDL onClick` в `logcat`. - Невидимка F6: невакуумный A/B с Redmi — «В сети» не показывается при `invisible ON`. - Постскролл U6: device-verified Redmi, `POST_FORCE stable, done`. - Многострочность плашки U2, U7: device-verified S25+Redmi.

- **E2E round-trip S25↔Redmi (B2, E4):** обмен в обе стороны, `decrypt OK`, `decrypt failed=0`, `ANR=0`, крашей мода нет.
- **Ringback C1:** device-verified.

Аудит подготовлен по результатам fan-out аудита и трекера BUGS.md (секция 26.31.0 RS), сессия 2026-09-14.