



## Cable módems WIFI - Docsis 3.0

### CISCO

#### DPC3825 y DPC3925

##### SSID

**OID:** 1.3.6.1.4.1.1429.79.2.2.2.1.1.3.**32**

**Syntax:** Octet String

**Value:** SIZE (0..30)

##### Factory Reset

**OID:** 1.3.6.1.4.1.1429.77.1.3.18.**0**

**Syntax:** Integer

**Value:** true(1)

#### DPC3828D

##### SSID

**OID 2.4GHz:** 1.3.6.1.4.1.1429.79.2.2.2.1.1.3.**32**

**OID 5.8GHz:** 1.3.6.1.4.1.1429.79.2.2.2.1.1.3.**112**

**Syntax:** Octet String

**Value:** SIZE (0..30)

##### Factory Reset

**OID:** 1.3.6.1.4.1.1429.77.1.3.18.**0**

**Syntax:** Integer

**Value:** true(1)

### Technicolor

#### DPC3848VE

##### SSID

**OID 2.4GHz:** 1.3.6.1.4.1.1429.79.2.2.2.1.1.3.**32**

**OID 5.8GHz:** 1.3.6.1.4.1.1429.79.2.2.2.1.1.3.**112**

**Syntax:** Octet String

**Value:** SIZE (0..30)

##### Factory Reset

**OID:** 1.3.6.1.4.1.1429.77.1.3.18.**0**

**Syntax:** Integer

**Value:** true(1)

### Sagemcom

#### FAST3284DC (FAST3286)

##### SSID

**OID 2.4GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**32**

**OID 5.8GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**112**

**Syntax:** Octet String

**Value:** SIZE (0..30)

##### Factory Reset

**OID:** 1.3.6.1.4.1.1038.28.1.1.1.**0**

**Syntax:** Integer

**Value:** restore(2)

**FAST3686 (42MHz y 85MHz) y FAST3686T (VoIP)****SSID****OID 2.4GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**32****OID 5.8GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**112****Syntax:** Octet String**Value:** SIZE (0..30)**Factory Reset****OID:** 1.3.6.1.4.1.1038.28.1.1.1.**0****Syntax:** Integer**Value:** restore(2)**Arris (exMotorola)****SBG6700****SSID****OID 2.4GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**10001****OID 5.8GHz:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.18.1.2.1.1.3.**10101****Syntax:** Octet String**Value:** SIZE (0..30)**Factory Reset****OID:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.2.1.6.**0****Syntax:** Integer**Value:** true(1)**SBG6580****SSID****OID:** 1.3.6.1.4.1.1166.1.19.51.1.5.4.1.14.1.3.**10001****Syntax:** Octet String**Value:** SIZE (0..30)**Factory Reset****OID:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.2.1.6.**0****Syntax:** Integer**Value:** true(1)**SVG6582****SSID****OID:** 1.3.6.1.4.1.1166.1.19.51.1.5.4.1.14.1.3.**32****Syntax:** Octet String**Value:** SIZE (0..30)**Factory Reset****OID:** 1.3.6.1.4.1.4413.2.2.2.1.2.1.6.**0****Syntax:** Integer**Value:** true(1)