



Guia de Instalação MikroTik + HotSpot

Manos Tech - versão corrigida para técnicos iniciantes

Objetivo

Preparar uma RouterBoard nova para o portal cativo Manos Tech, sem alterar a rede interna do cliente e sem reutilizar credenciais de outra unidade.

Importante

Este manual usa o kit universal oficial. Não execute o HotSpot Setup manualmente e não crie usuários locais para substituir o RADIUS. A configuração individual da RB deve ser fornecida pelo painel Manos Tech.

1. Materiais e arquivos

Você precisa de uma RB compatível com RouterOS 7, fonte, cabos de rede, computador Windows com WinBox e acesso à internet.

Arquivos do kit

Baixe do painel Manos Tech: MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, login.html, alogin.html e o material individual de ativação, quando fornecido.

Nunca copie RADIUS, certificados, tokens ou WireGuard de outra RB.

Atualização obrigatória antes do kit

Se a RB estiver desatualizada, conecte a ether1 à internet, faça um backup e abra System > Packages. Clique em Check For Updates, escolha o canal stable e instale a atualização. Depois do reinício, abra System > RouterBOARD e clique em Upgrade, se essa opção aparecer. Reinicie novamente. Nunca use canais beta/testing e confirme se RBs muito antigas suportam RouterOS 7.

2. Conexão correta dos cabos

Durante a instalação, conecte o computador na ether2 ou ether3. Depois da instalação, use a topologia abaixo:

```
ether1 = entrada da internet / WAN ether2 a ether4 = rede de visitantes / HotSpot  
ether5 = rede interna e administrativa, fora do HotSpot
```

A ether5 não recebe o IP do provedor diretamente. Se o cliente precisar de mais portas internas, conecte um switch na ether5.

3. Primeiro acesso ao WinBox

1. Ligue a RB e conecte o computador por cabo à ether2.
2. Abra o WinBox e aguarde a aba Neighbors.
3. Clique no MAC Address da RB.
4. Use as credenciais apresentadas pelo administrador.
5. Não presuma que toda RB aceita admin sem senha: equipamentos usados podem ter senha configurada.

Se a RB já tiver configuração de outra unidade, faça backup apenas para segurança e solicite o procedimento de reset ao administrador. Não restaure backup de outra RB.

4. Cadastre a unidade

No painel Manos Tech, abra a empresa ou filial, entre em Equipamento Wi-Fi e selecione MikroTik RouterOS com HotSpot/RADIUS. Salve a configuração e copie a identidade exclusiva no formato MT-XXXXXXXXXXXX.

```
/system identity set name=MT-XXXXXXXXXXXX
```

Substitua o exemplo pela identidade exibida no painel. Cada RB deve ter uma identidade diferente.

5. Envie e importe o kit

No WinBox, abra Files e arraste primeiro o arquivo MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc. Aguarde terminar e abra New Terminal:

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Depois, em Files, abra ou crie a pasta flash/hotspot e envie os arquivos nesta ordem:

1. login.html
2. alogin.html

```
/tool fetch url="https://manostech-system.com.br/mikrotik/login.html"  
dst-path="flash/hotspot/login.html"  
/tool fetch url="https://manostech-system.com.br/mikrotik/alogin.html"  
dst-path="flash/hotspot/alogin.html"
```

6. Ativação individual e cabos finais

Aplique somente o arquivo ou comandos individuais fornecidos para esta RB. Eles vinculam RADIUS, certificado HTTPS e demais serviços à unidade. Não compartilhe esses dados.

Após a configuração:

- ether1: modem ou roteador com internet
- ether2 a ether4: acesso dos visitantes
- ether5: switch, computadores, impressoras e sistemas internos

A rede de visitantes utiliza 192.168.88.0/24. A rede interna do cliente não deve ser alterada pelo HotSpot.

7. Teste real do portal

1. Conecte um celular ou notebook à rede de visitantes.
2. Confirme que recebeu IP automaticamente.
3. Abra um site para chamar o portal.
4. Preencha o check-in e conclua a autenticação.
5. Confirme que a internet foi liberada.
6. Confirme que o destino da campanha abriu.
7. Verifique no painel se o acesso foi registrado.

Não use `/ip hotspot user add` para validar o sistema. O teste correto precisa passar pelo portal Manos Tech e pelo RADIUS.

8. Solução de problemas e entrega

RB não aparece no WinBox: confira energia, cabo e tente o MAC Address.

Arquivo não encontrado: confirme o upload e o nome exato no `/import`.

Sem internet: confira ether1, DHCP, DNS e rota padrão.

Portal não abre: confirme ether2-4, DHCP, DNS e os arquivos em flash/hotspot.

Portal abre, mas não libera: confirme RADIUS, identidade MT, certificado e logs do FreeRADIUS.

Checklist

- ☐ Identidade MT cadastrada e configurada
- ☐ MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc importado
- ☐ login.html e alogin.html em flash/hotspot
- ☐ ether1 na internet
- ☐ ether2-4 no HotSpot
- ☐ ether5 na rede interna
- ☐ Check-in liberou internet
- ☐ Acesso apareceu no painel