

3.2.2. Configurações Disponíveis

Abaixo seguem os  
Códigos de Configuração  
disponíveis

Internet Banking

.A007\$  
INFORMA VERSÃO

.SDEF\$  
PADRÃO DE FÁBRICA

Modos de leitura

.F001\$  
LEITURA AUTOMÁTICA

.F002\$  
LEITURA MANUAL

.J001\$  
HABILITA LEITURA DE CÓDIGO  
2 DE 5 INTERCALADO

.J022\$  
QUANTIDADE LIVRE DE CARACTERES

.J002\$  
DESABILITA LEITURA DE CÓDIGO  
2 DE 5 INTERCALADO

.J023\$  
DOCUMENTOS C/ FORMATAÇÃO DE  
LINHA DIGITÁVEL

.J026\$  
FORMATO DE LINHA DIGITÁVEL E TAB  
ENTRE ALGUNS CAMPOS

.J021\$  
TRAVA LEITURA DE DOCUMENTOS  
BANCÁRIOS(44 CARACTERES)

.J024\$  
FORMATO DE 44 CARACTERES

.J027\$  
FORMATO DE LINHA DIGITÁVEL E TAB  
ENTRE TODOS OS CAMPOS

Tempo de transmissão  
entre Caracteres

60ms  
%0903D05%

120ms  
%0903D07%

200ms  
%0903D09%

Sinal Sonoro

.F018\$  
BEEP ALTO

.F022\$  
BEEP BAIXO

.F012\$  
BEEP DESLIGADO

Habilitar Padrões de Códigos de Barras

.J001\$  
HABILITA INTERCALADO 2 DE 5

.H019\$  
HABILITA EAN-8

.G008\$  
HABILITA CÓDIGO 39

.H013\$  
HABILITA EAN-13

.J010\$  
HABILITA CÓDIGO 128

.H001\$  
HABILITA UPC-A

Desabilitar Padrões de Códigos de Barras

.J002\$  
DESABILITA CÓDIGO 2 DE 5  
INTERCALADO

.J011\$  
DESABILITA CÓDIGO 128

.H014\$  
DESABILITA EAN-13

.G009\$  
DESABILITA CÓDIGO 39

.H020\$  
DESABILITA EAN-8

.H002\$  
DESABILITA UPC-A

Terminador

.D013\$  
ENTER

.D014\$  
TAB

.D010\$  
NENHUM