

星研软件提供的 C 的库函数

```
#define u8 unsigned char
```

```
#define u16 unsigned int
```

1、写 I/O

```
extern void outportb( unsigned int, char);
```

2、读 I/O

```
extern char inportb( unsigned int );
```

3、开中断

```
extern void enable( void );
```

4、关中断

```
extern void disable( void );
```

5、写中断向量

```
extern void setvect( int, void interrupt(*isr)( void ) );//第一个参数是中断号
```

6、读中断向量

```
extern void interrupt( far * getvect( int __interruptno ))( );
```

7、初始化键盘、LED 控制器 8255

```
extern void cInitKeyDisplay();
```

8、将 pBuffer 指向的 8 字节缓冲区内容显示于 F5 区数码管上(8255 对数码管扫描)

```
extern void cDisplay8(u8* pBuffer);
```

说明：如果需要显示小数点，8 位 2 进制数的最高位为 1，例如：80H；

如果某位不需要显示，符值 10H；

如果需要显示负号“-”，符值 11H

例子：10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为：“ 32.0000”

9、将 pBuffer 指向的 8 字节缓冲区内容显示于 F5 区数码管上(简单 I/O 的二片 74HC273 对数码管扫描)

```
extern void cDisplay8A(u8* pBuffer);
```

说明：如果需要显示小数点，8 位 2 进制数的最高位为 1，例如：80H；

如果某位不需要显示，符值 10H；

如果需要显示负号“-”，符值 11H

例子：10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为：“ 32.0000”

10、接收一组压缩 16 进制键值

//pBuffer:键值存放缓冲区,二个键值放入一个字节; length:键数(不超过 8 个)

//bFlag 为 1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

//bFlag 为 0:先清除显示,再接收键输入

```
extern int cGetKey(u8* pBuffer, u16 length, u8 bFlag);
```

11、接收一个 16 进制键值 如果没有按键，返回 0xff

```
extern u8 cGetKeyA();
```

12、接收一个 16 进制键值 如果没有按键，一直等待

```
extern u8 cGetKeyB();
```

13、接收一组压缩 BCD 码键值

// pBuffer:键值存放缓冲区,二个键值放入一个字节; length:键数(不超过 8 个)

//bFlag 为 1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

//bFlag 为 0:先清除显示,再接收键输入

```
extern int cGetBCDKey(u8* pBuffer, u16 length, u8 bFlag);
```