

## Configuration du switch cisco packet tracer

Tout d'abord pour pouvoir configurer mon Switch, je rentre dans le Switch au niveau du cli puis pour commencer je vais taper la commande suivante : « enable », cette commande permet de passer en mode admin et je vais donc pouvoir paramétrer mon Switch.

Je tape donc la commande « configure terminal » à partir de là je peux donc commencer :

### Nom du Switch :

Pour modifier le nom du Switch je vais utiliser la commande : « hostname Sw1 »  
SW1 sera le nom de mon Switch.

On peut le voir ci contre

```
% Invalid input detected at '^' marker.  
Sw1>enable  
Password:  
Sw1#configure terminal  
^  
% Invalid input detected at '^' marker.  
  
Sw1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Sw1(config)#
```

Protection du mode admin :

« enable secret C1sc0 »

cette commande permet de protéger l'admin comme ci contre, on peut voir que quand j'utilise la commande « enable » il me demande ensuite le mot de passe.

```
% Invalid input detected at '^' marker.  
Sw1>enable  
Password:  
Sw1#configure terminal  
^  
% Invalid input detected at '^' marker.  
  
Sw1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Sw1(config)#
```

## Mot de passe console :

Ensuite je vais donc mettre un mot de passe pour protéger l'accès du Switch physique  
commande : « password Console »

## Accès a distance :

**commande** : « line vty 0 4  
password SSH13  
login »

Sert a protéger l'accès a distance et empêcher les connexions non autorisé

## chiffrement :

**commande** : « service password-encryption »  
permet la protection contre l'espionnage et les mot de passe plus visible en clair

## Message d'avertissement :

**commande** : « banner motd # ACCÈS INTERDIT #  
grâce a cette commande ,cela affichera un message qui veut dire que l'accès est restreint

par exemple ici j'ai fais exprès de louper mon mot de passe et cela ma donc afficher le message

```
ACCES INTERDIT
User Access Verification
Password:
Password:
Password:
% Bad passwords
```

### **nom de domaine :**

**commande** : « ip domaine-name reseau.local »  
le switch en a besoin pour créer le chiffrement et active le SSH

### **compte utilisateur :**

**commande** : « username admin secret Admin123 »  
cela sert pour le SSH, les mots de passe chiffrer et créer un compte sécurisé

### **clé RSA :**

**commande** : « crypto key generate rsa »  
cela sert à créer la clé et permet le chiffrement SSH, et sécuriser la connexion à distance.

### **Création Vlan 10 :**

**commande** : « vlan10  
name UTILISATEUR »  
permet de créer un réseau virtuel et séparer les utilisateurs du reste (les vlan isolent les machines).

### Switch port accès :

**commande** : « interface range fa0/1 – 10  
switchport acces vlan 10 »

sert a ce quels ports de 1 a 10 soient dans le vlan 10  
et les pc branchées sont isolées des autres vlan.

### Vlan admin 99 :

**commande** : « interface vlan 99  
ip adresse 192.168.99.2 255.255.255.0 »  
cela donne une adresse ip au switch et permet  
l'administration a distance.

### Ip default gateway :

**commande** : « ip default-gateway 192.168.99.1 »  
permet accès depuis d'autres réseau et définir la sortie  
réseau

### serveur accès admin :

**commande** : « acces-list 10 permit 192.168.99.0  
0.0.0.255 »  
autorise seulement les vlan admin et bloque tous les autres

### **appliquer la règle :**

**commande** : « line vty 0 4  
                  accès-class 10 in »  
seul les admins peuvent se connecter

### **horodotage :**

**commande** : « enable  
configure terminal  
clock timezone CET 1 # UTC+1  
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last  
Sun Oct 3:00 # heure d'été automatique  
Switch(config)# end »  
La ligne clock summer-time active le passage automatique  
à l'heure d'été et retour à l'heure standard

### **sauvegarde :**

**commande** : « copy running-config startup-config »