

Практическая работа № 13. Настройка статических маршрутов для IPv6 (часть 2)

4. Настройка и проверка плавающих статических маршрутов

4.1. Настройте плавающий статический маршрут на R1, ведущий в сеть loopback 2 (она находится на втором маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода и метрикой равной 100.

```
R1# configure
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:4::/64 2001:db8:acad:2::2 100
R1(config)# end
R1# commit
R1# confirm
```

4.2. Настройте плавающий статический маршрут на R2, ведущий в сеть loopback 1 (она находится на первом маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода и метрикой равной 100.

```
R2# configure
R2(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:2::1 100
R2(config)# end
R2# commit
R2# confirm
```

4.3. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ipv6 route` и `show ipv6 route static`. Обратите внимание, что при выводе первой команды плавающий статический маршрут не отображается.

4.4. Отключите связь между R1 и R2 (интерфейсы `gi1/0/1`).

```
R1# configure
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# shutdown
R1(config-if-gi)# end
R1# commit
R1# confirm
```

```
R2# configure
R2(config)# interface gi1/0/1
R2(config-if-gi)# shutdown
R2(config-if-gi)# end
R2# commit
R2# confirm
```

4.5. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ipv6 route` и `show ipv6 route static`. Что изменилось в выводе?

4.6. Отправьте эхо-запрос с R1 на интерфейс loopback 2. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R1# ping 2001:db8:acad:4::1
```

4.7. Отправьте эхо-запрос с R2 на интерфейс loopback 1. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R2# ping 2001:db8:acad:3::1
```

Результат практической работы: показать работоспособность плавающего статического маршрута.