

Audio	Prop	Native	GPIO	Audio	FlexIO	Xbar	I2C	CAN	SPI	Serial	Analog	PWM	Digital		Digital	PWM	Analog	Serial	SPI	CAN	I2C	Xbar	FlexIO	Audio	GPIO	Native	Prop	Audio	
G	GND														Vin													5V	
		AD_B0_03	1.3			17		RX2	CS1	RX1		1X1	0		GND													G	G
		AD_B0_02	1.2			16		TX2	MISO1	TX1		1X0	1		3.3V 250mA max												3V	3.3	
	S	EMC_04	4.4	O2	1:4	6						4A2	2		23	4A1	A9				RX1			3:9	MCL1	1.25	AD-B1_09		A
M		EMC_05	4.5	LR2	1:5	7						4B2	3		22	4A0	A8				TX1			3:08		1.24	AD_B1_08		
A		EMC_06	4.6	BCL2	1:6	8						2A0	4		21		A7	RX5						3:11	BCL1	1.27	AD_B1_11		A
A	A-EN	EMC_08	4.8	IN2	1:8	17						2A1	5		20		A6	TX5						3:10	LRC1	1.26	AD_B1_10		A
	M-CS	B0_10	2.10	O1D	2:10							2A2, Q41	6		19	Q30	A5	CTS3				SCL0		3:00		1.16	AD_B1_00	S	C
	L-EN	B1_01	2.17	O1A	2:17, 3:17	15				RX2		1B3	7		18	Q31	A4					SDA0		3:01		1.17	AD_B1_01	S	C
		B1_00	2.16	IN1	2:16, 3:16	14	sda0			TX2		1A3	8		17		A3	TX4				SDA1		3:06		1.22	AD_B1_06		
		B0_11	2.11	O1C	2:11							2B2,Q42	9		16		A2	RX4				SCL1		3:07		1.23	AD_B1_07		
S		B0_00	2.0	MQR	2:0				CS0			Q10	10		15	Q33	A1	RX3					3:03	SPDI	1.19	AD_B1_03		V	
SM	M/L	B0_02	2.2		2:2			TX1	MOSI0			Q12	11		14	Q32	A0	TX3					3:02	SPDO	1.18	AD_B1_02			
SM	M	B0_01	2.1	MQL	2:1				MISO0			Q11	12		13	Q20	LED		SCK0	rx1			2:03		2.3	B0_03	M	SM	