BIXOLON®

Application Programming Guide

OPOS 드라이버

Rev. 2.21

STP-103 / STP-103II / STP-103III
STP-131 / SRP-270 / SRP-275
SRP-275II / SRP-275III
SRP-280 / SRP-330
SRP-330II / SRP-332II / SRP-340
SRP-350 / SRP-350N
SRP-350II / SRP-350IIK
SRP-350III / SRP-352III
SRP-350plus / SRP-350plusF
SRP-352plus / SRP-350plusII
SRP-352plusII / SRP-350plusIII
SRP-352plusII / SRP-370 / SRP-372
SRP-380 / SRP-382
SRP-500
SRP-F310 / SRP-F312
SRP-F310II / SRP-F312II / SRP-F313II
SPP-R200 / SPP-R200II / SPP-R200III
SPP-R210 / SPP-R300 / SPP-R310
SPP-R400

http://www.bixolon.com

■ 목차

1. 매뉴얼 안내 3

2. 개발 환경 4
2-1 통신 설정 4

3. 프로퍼티 및 메소드 5
3-1 프린터 타입 별 분류 5
3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값 6
3-2-1 Capability 설정 값 6
3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위 7
3-2-3 POSPrinter 메소드 10
3-2-4 POSPrinter Escape Sequences 11
3-2-5 Color bitmap 인쇄 지원 12
3-2-6 Page Mode 인쇄 12

4. 확장 함수 13
4-1 DirectIO 메소드 13
4-2 DirectIOEvent 이벤트 16

5. 에러 정보 17
5-1 ResultCode 리스트 17

1. 매뉴얼 안내

이 매뉴얼은 빅솔론 OPOS 드라이버와 함께 빅솔론이 제공하는 POSPrinter 제품군을 사용하기 위한 어플리케이션 제작에 필요한 정보들을 포함하고 있습니다.

빅솔론의 POSPrinter를 사용하기 전에 빅솔론OPOS 드라이버의 Setup Utility를 이용하여 장치를 설정하여야 합니다.

이 매뉴얼에서 “OLE for Retail POS”를 OPOS로 명명합니다.
이 매뉴얼에서 “Unified for Retail POS”를 UPOS로 명명합니다.

[참고사이트]
http://monroecs.com/opos.htm: OLE for Retail POS 위원회
http://www.bixolon.com: 드라이버 업데이트

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

2. 개발 환경

2-1 통신 설정

1) 시리얼 인터페이스를 사용할 때 통신 설정 정보

통신 설정 정보는 Setup Utility 에서 아래 항목을 수정할 수 있습니다.

프린터 모델	통신 속도	프린터 타입	기타
STP-103 / STP-103II STP-103III / STP-131	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-270	9600/19200	2 Color Dot	
SRP-275 / SRP-275II SRP-275III	9600/19200	2 Color Dot	
SRP-280	9600/19200	Mono Dot	
SRP-330 / SRP-330II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-332II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-340	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-350 / SRP-350N	9600/19200/38400/57600	Mono Thermal	
SRP-350II / SRP-350IIK	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-350plus / SRP-350plusF SRP-350plusII	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-352plus / SRP-352plusII	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-350III / SRP-350plusIII	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-352III / SRP-352plusIII	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-370	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-372	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-380	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-382	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-500	9600/19200	2 Color Inkjet	
SRP-F310	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-F312	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-F310II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-F312II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-F313II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R200 / SPP-R200II SPP-R200III	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R300 / SPP-R310	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R400	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi

* 제품별 기본 통신 설정을 확인 한 후 참고하십시오.

3. 프로퍼티 및 메소드

3-1 프린터 타입 별 분류

이 장의 프로퍼티는 아래의 프린터 타입 기준에 따라 프로퍼티가 결정됩니다.
(일부 용지 설정 등에 대한 프로퍼티에 대해서는 프린터 모델에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.)

1 Color Dot 프린터 모델 리스트	SRP-280
2 Color Dot 프린터 모델 리스트	SRP-270, SRP-275, SRP-275II, SRP-275III
1 Color Thermal 프린터 모델 리스트	STP-103, STP-103II, STP-103III, STP-131, SRP-330, SRP-330II, SRP-332II, SRP-350, SRP-350N, SRP-350III, SRP-352III, SRP-350plusIII, SRP-352plusIII, SRP-380, SRP-382, SRP-F310II, SRP-F312II, SRP-F313II, SPP-R200, SPP-R200II, SPP-R200III, SPP-R210, SPP-R300, SPP-R310, SPP-R400
2 Color Thermal 프린터 모델 리스트	SRP-340, SRP-350II, SRP-350IIK, SRP-350plus, SRP-350plusF, SRP-352plus, SRP-350plusII, SRP-352plusII, SRP-370, SRP-372, SRP-F310, SRP-F312
Ink 프린터 모델 리스트	SRP-500

3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값

3-2-1 Capability 설정 값

Capability 프로퍼티	1 Color Dot	2 Color Dot	1 Color Thermal	2 Color Thermal	Ink
CapCompareFirmwareVersion	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapPowerReporting	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateFirmware	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapTransaction	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapCoverSensor	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapConcurrentRecSlp	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapConcurrentJrnSlp	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapConcurrentJrnRec	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapCharacterSet	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecUnderline	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecPageMode	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
CapCuncurrentPageMode	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecStamp	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecRotate180	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecRight90	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
CapRecPapercut	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecNearEndSensor	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
CapRecMarkFeed	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecLeft90	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
CapRecItalic	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecEmptySensor	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDwideDhigh	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDwide	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDhigh	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecColor	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
CapRecCartridgeSensor	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
CapRecBold	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecBitmap	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecBarCode	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
CapRec2Color	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
CapRecPresent	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

* 프린터에 따라 Capability 값이 일부 다를 수 있습니다.

3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위

* List 프로퍼티

모델	RecLineCharsList	RecBarCode RotationList	FontTypefaceList	RecBitmapList
STP-103 STP-103II STP-103III	“24,32”	“”	“”	0,L90,R90,180
STP-131	“42,56”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-270 SRP-275 SRP-275II SRP-275III	“33,40”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-280	“35,42”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-350N	“32,42”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-330 SRP-330II SRP-340 SRP-350 SRP-350II SRP-350IIK SRP-350III SRP-350plus SRP-350plusF SRP-350plusII SRP-350plusIII SRP-380	“42,56”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-332II SRP-352III SRP-352plus SRP-352plusII SRP-352plusIII SRP-382	“48,64”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-370	“42,56”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-372	“47,63”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-500	“36,42”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-F310 SRP-F310II	“42,56”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-F312 SRP-F312II	“48,64”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-F313II	“53,71”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R200 SPP-R200II SPP-R200III SPP-R210	“32,42”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R300 SPP-R310	“48,64”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R400	“69,92”	“”	“”	0,L90,R90,180

* CharacterSetList 프로퍼티

모델	Value
STP-103 / STP-103II / STP-103III	437,850,1(Katakana),860,863,865,858,255
STP-131	437,850,1(Katakana),860,863,865,255
SRP-270	437,850,860,863,865,858, 255
SRP-275 / SRP-275II / SRP-275III	437,850,860,863,1(Katakana),865,866,1252,852,858,862 864,23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775,255
SRP-280	Only china
SRP-330 / SRP-350plus SRP-350plusF / SRP-352plus	437,1(Katakana),850,860,863,865,1252,866,852,858,862 864,23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775 31(Thai14),32(Hebrew Old),1255,34(Thai11),35(Thai18) 855,857,928,39(Thai16),1256,255
SRP-330II / SRP-332II / SRP-340 SRP-350II / SRP-350IIK SRP-350III / SRP-352III SRP-350plusII / SRP-352plusII SRP-350plusIII / SRP-352plusIII SRP-380 / SRP-382 SRP-F310 / SRP F310II SRP-F312 / SRP-F312II / SRP-F313II SPP-R200 / SPP-R200II / SPP-R200III SPP-R210 / SPP-R300 / SPP-R310 SPP-R400	437,1(Katakana),850,860,863,865,1252,866,852,858,862 864,23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775 31(Thai14),32(Hebrew Old),1255,34(Thai11),35(Thai18) 855,857,928,39(Thai16),1256,1258,42(Khmer),1250,255
SRP-350 / SRP-350N	437,850,1(Katakana),860,863,865,858,255
SRP-370 / SRP-372	437,850,1(Katakana),860,863,865,858.855,857,864 23(Thai42),1253,1251,737, 39(Thai16),1255,255
SRP-500	437,850,860,863,865,1252,866,255

* 용지 넓이 및 높이 프로퍼티

모델	RecLineHeight	RecLineWidth	RecLinePaperCut
STP-103 / STP-103II / STP-103III	24	342	5
STP-131	24	512	5
SRP-270 / SRP-275 SRP-275II / SRP-275III	9	512	9
SRP-280	9	512	9
SRP-340	24	512	5
SRP-350N	24	342	5
SRP-330 / SRP-330II / SRP-340 SRP-350 / SRP-350II SRP-350IIK / SRP-350III SRP-350plus / SRP-350plusF SRP-350plusII / SRP-350plusIII SRP-370 / SRP-380	24	512	5
SRP-332II SRP-352III / SRP-352plus SRP-352plusII / SRP-352plusIII SRP-372 / SRP-382	24	576	5
SRP-500	12	512	10
SRP-F310 / SRP-F310II	24	512	5
SRP-F312 / SRP-F312II	24	576	5
SRP-F313II	24	640	5
SPP-R200 / SPP-R200II SPP-R200III / SPP-R210	24	384	5
SPP-R300 / SPP-R310	24	576	5
SPP-R400	24	832	5

* RecLineSpacing 프로퍼티

프로퍼티	설정범위		
	기본 값	최대 값	최소 값
RecLineSpacing	16	127	0

3-2-3 POSPrinter 메소드

메소드	설정 값
beginInsertion	X
beginRemoval	X
changePrintSide	X
clearPrintArea	O
cutPaper	O
drawRuledLine	X
endInsertion	X
endRemoval	X
markFeed	X
pageModePrint	O (Dot, Ink type 프린터 지원 안함)
printBarCode	O
printBitmap	O
printImmediate	O
printMemoryBitmap	O
printNormal	O
printTwoNormal	X
rotatePrint	O
setBitmap	O
setLogo	O
transactionPrint	O
validateData	O

O: 지원 X: 지원 안 함

3-2-4 POSPrinter Escape Sequences

Escape Sequence	설정 값
[#]P	O (값 범위: 0~100)
[#]fP	O (값 범위: 0~100)
[#]sP	X
sL	X
[#]B	O (값 범위: 1~20)
tL	O
bL	O
[#]lF	O (값 범위: 0~9999)
[#]uF Base Pitch [inch]	O
[#]rF Maximum [inch]	X
#E	O
#R	X
#dL	X
#fT	O
[!]bC	O
[!][#]uC	O
[!]iC	X
[#]rC	O
[!]rvC	O
[#]sC	X
1C	O
2C	O
3C	O
4C	O
#hC	O
#vC	O
[#]fC	X
[!]tbC	X
[!]tpC	X
cA	O
rA	O
lA	O
[!][#]stC	X
N	O

O: 지원 X: 지원 안 함

3-2-5 Color bitmap 인쇄 지원

BIXOLON OPOS Driver는 아래와 같은 이미지 파일 인쇄를 지원합니다.

- GIF, JPG, BMP Image Format.

프린터에 따라 Mono color 또는 2 Color 변환을 하여 인쇄를 합니다.

3-2-6 Page Mode 인쇄

BIXOLON Thermal 프린터 계열은 Page mode 인쇄를 지원합니다.
(Dot, Ink 계열 프린터 모델은 Page Mode 인쇄 기능을 지원하지 않습니다.)

* Page Mode 인쇄에서 지원하는 메소드

메소드	설정 값
printNormal	O
printBitmap	X
printBarcode	X
PrintMemoryBitmap	X

O: 지원 X: 지원 안 함

4. 확장 함수

이 장은 POSPrinter를 위한 DirectIO 확장 메소드에 대한 설명입니다.
이 메소드는 빅솔론 프린터 제품에서만 정상적인 동작을 합니다.

4-1 DirectIO 메소드

인 자	설 명	변수형
Command	미리 정의된 상수	Long
pData	출력 데이터 수 / 출력 데이터 커맨드	Long
pString	출력 데이터	String

* Command 상수는 BIXOLON OPOS Driver 설치 폴더의 프린터모델 inf 파일에서 변경이 가능합니다.

BIXOLON OPOS DirectIO 명령어 요약

명 령 어	상수값	설 명
PTR_DI_OUTPUT	0	정의된 pString을 인쇄합니다.
PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR	1	International characterset을 정의합니다.
PTR_DI_350NV_PRINT	2	Mono Color NV 이미지를 출력합니다.
PTR_DI_370NV_PRINT	3	2 Color NV 이미지를 출력합니다.
PTR_DI_275500NV_PRINT	4	Dot 프린터 계열 NV 이미지를 출력합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ	5	MSR 데이터를 읽습니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK1	6	MSR 데이터 중 Track 1 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK2	7	MSR 데이터 중 Track 2 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK3	8	MSR 데이터 중 Track 3 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR	9	읽어들인 MSR 데이터를 클리어 합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_INIT	12	MSR 장치를 사용하기 위한 초기화를 합니다.

PTR_DI_OUTPUT

인 자	Command	PTR_DI_OUTPUT
	pData	Null
	pString	Output data
설 명	프린터 상태를 체크한 후 데이터를 아무런 변형 없이 전송합니다. “pString”은 “BinaryConversion”의 영향을 받지 않습니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_BUSY	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	0

PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR

인 자	Command	PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR
	pData	미리 정의되어 있는 상수 값들 중하나를 선택 PRN_DI_CHAR_USA: 0 PRN_DI_CHAR_FRANCE: 1 PRN_DI_CHAR_GERMANY: 2 PRN_DI_CHAR_UK: 3 PRN_DI_CHAR_DENMARK1: 4 PRN_DI_CHAR_SWEDEN: 5 PRN_DI_CHAR_ITALY: 6 PRN_DI_CHAR_SPAIN: 7 PRN_DI_CHAR_JAPAN: 8 PRN_DI_CHAR_NORWAY: 9 PRN_DI_CHAR_DENMARK2: 10
	pString	Printing position
설 명	International character set 을 설정합니다. CharacterSet 프로퍼티를 수정하면 International character set은 초기화 됩니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_BUSY	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	0

NV 이미지 출력

인 자	Command	PTR_DI_350NV_PRINT PTR_DI_370NV_PRINT PTR_DI_275500NV_PRINT
	pData	Null
	pString	Sequence data
설 명	해당 순서의 NV 이미지를 출력합니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_BUSY	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ
	pData	Null
	pString	Null
설 명	MSR 데이터를 Read를 수행합니다. 수행된 결과는 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK 커맨드를 이용하여 읽어옵니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK1 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK2 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK3
	pData	Null
	pString	해당 Track에 대한 MSR Data
설 명	해당 Track에 대한 MSR Data를 읽어옵니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR
	pData	Null
	pString	Null
설 명	읽혀진 MSR Data를 클리어 합니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_INIT

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_INIT
	pData	Null
	pString	Null
설 명	MSR 장치를 사용하기 위한 초기화를 합니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0

4-2 DirectIOEvent 이벤트

사용 하지 않습니다.

5. 에러 정보

이 장은 POSPriner 메소드를 사용할 때 리턴되는 에러 정보에 대해 설명합니다.
보다 자세한 설명은 UPOS 규약을 참고 하십시오.

5-1 ResultCode 리스트

ClaimDevice

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
ClaimDevice	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY

CheckHealth

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
CheckHealth	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT

ClearOutput

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
ClearOutput	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0

DirectIO

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
DirectIO	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
		OPOS_EPTR_COVER_OPEN
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY

PrintNormal

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintNormal	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY

PrintImmediate

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintImmediate	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY

CutPaper

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
CutPaper	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY

RotatePrint

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
RotatePrint	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY

PrintBitmap

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintBitmap	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_NOEXIST	0
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY
		OPOS_EPTR_SLP_EMPTY
		OPOS_EPTR_TOOBIG
		OPOS_EPTR_BADFORMAT

SetBitmap

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
SetBitmap	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_NOEXIST	0
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY
		OPOS_EPTR_SLP_EMPTY
		OPOS_EPTR_TOOBIG
		OPOS_EPTR_BADFORMAT

SetLogo

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
SetLogo	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0

TransactionPrint

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
TransactionPrint	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	OPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		OPOS_EPTR_CUTTER
		OPOS_EPTR_MECHANICAL
		OPOS_EPTR_OVERHEAT
	OPOS_E_NOEXIST	0
	OPOS_E_EXTENDED	OPOS_EPTR_COVER_OPEN
		OPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		OPOS_EPTR_REC_EMPTY
		OPOS_EPTR_SLP_EMPTY