EE331 Fall 2019 HW 7

Lewis Collum

Updated: November 24, 2019

- *Verified with Homework Solutions*

1.

a)

$$V_f = K_C(V_t^* - V_t) + V_{f0}$$
$$= 2.5(280\text{V} - 275\text{V}) + 150\text{V}$$
$$= \boxed{162.5\text{V}}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{162.5\text{V}}{2\Omega} = \boxed{81.25\text{A}}$$

$$E_f = \omega_e K_e I_f = 2\pi \cdot 60\text{Hz} \cdot 0.025 \cdot 81.25\text{A} = \boxed{765.8\text{V}}$$

b)

$$V_f = K_C(V_t^* - V_t) + V_{f0}$$
$$= 2.5(280\text{V} - 265\text{V}) + 150\text{V}$$
$$= \boxed{187.5\text{V}}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{187.5\text{V}}{2\Omega} = \boxed{93.75\text{A}}$$

$$E_f = \omega_e K_e I_f = 2\pi \cdot 60\text{Hz} \cdot 0.025 \cdot 93.75\text{A} = \boxed{883.6\text{V}}$$

2

a)

$$S_R = \frac{1\text{MW}}{60\text{Hz} \cdot 0.05} = \boxed{0.33\text{MW Hz}^{-1}}$$

b)

$$P_g = S_R(f_g^* - f_{system}) \rightarrow$$
$$f_{system} = f_g^* - \frac{P_g}{S_R}$$
$$= 60.5\text{Hz} - \frac{0.5\text{MW}}{0.33\text{MW HZ}^{-1}}$$
$$= \boxed{59.0\text{Hz}}$$

c)

$$f_{system} = f_g^* - \frac{P_g}{S_R}$$
$$= 60.5\text{Hz} - \frac{0.2\text{MW}}{0.33\text{MW HZ}^{-1}}$$
$$= \boxed{59.9\text{Hz}}$$

$$\texttt{rpm} = f_{system} \cdot \frac{60}{\texttt{poles}/2} = \boxed{898.5\text{rpm}}$$

3

a)

$$S_{R1} = \frac{1000\text{MW}}{60\text{Hz} \cdot 0.03} = 555.6\text{MW Hz}^{-1}$$
$$S_{R2} = \frac{500\text{MW}}{60\text{Hz} \cdot 0.06} = 138.9\text{MW Hz}^{-1}$$

$$P_{G1} = S_{R1}(f_{G1}^* - f_{system})$$
$$= 555.6\text{MW Hz}^{-1}(60.1\text{Hz} - 59.8\text{Hz})$$
$$= \boxed{166.7\text{MW}}$$

$$P_{G2} = S_{R2}(f_{G2}^* - f_{system})$$
$$= 138.9\text{MW Hz}^{-1}(60.5\text{Hz} - 59.8\text{Hz})$$
$$= \boxed{97.2\text{MW}}$$

$$P_{LT} = 97.2 + 166.7 = \boxed{263.9\text{MW}}$$

b)

$$P_{demand} = 263.9 + 200 = 463.9\text{MW}$$
$$= S_{R1}(f_{G1}^* - f_{sys2}) + S_{R2}(f_{G2}^* - f_{sys2})$$
$$= 555.6(60.1 - f_{sys2}) + 138.9(60.5 - f_{sys2})$$

$$\rightarrow f_{sys2} = \boxed{59.512\text{Hz}}$$
$$P_{G1} = S_{R1}(f_{G1}^* - f_{sys2}) = \boxed{326.7\text{MA}}$$
$$P_{G2} = S_{R2}(f_{G2}^* - f_{sys2}) = \boxed{137.2\text{MA}}$$

Neither generator is overloaded since the output is below the rated power for both.

4

a)

This equation is used to calculate the f_{sys} below:

$$P_{demand} = S_{R1}(f_{G1}^* - f_{sys}) + S_{R2}(f_{G2}^* - f_{sys}) + S_{R3}(f_{G3}^* - f_{sys})$$

$$S_{R1} = \frac{300}{60 \cdot 0.05} = 100.0\text{MA Hz}^{-1}$$

$$S_{R1} = \frac{200}{60 \cdot 0.05} = 66.67\text{MA Hz}^{-1}$$

$$S_{R1} = \frac{250}{60 \cdot 0.05} = 83.33\text{MA Hz}^{-1}$$

$$\boxed{f_{sys} = 58.5\text{Hz}}$$

b)

$$P_{G1} = S_{R1}(f_{G1}^* - f_{sys}) = 100(60.05 - 58.5) = \boxed{155\text{MA}}$$

$$P_{G2} = S_{R2}(f_{G2}^* - f_{sys}) = 66.67(60.15 - 58.5) = \boxed{110\text{MA}}$$

$$P_{G3} = S_{R3}(f_{G3}^* - f_{sys}) = 83.33(60.1 - 58.5) = \boxed{133\text{MA}}$$