固件云编译预设配置向导（2.6.7）

适用版本：luci-app-online-upgrade 2.6.7。本文是编译期集成指南，不是 LuCI 界面内的独立向导；目标是把仓库地址与固件匹配规则写进固件，刷入后打开页面即可直接「检查更新」。

0. 适用范围与边界

可以做	不做
编译期预置 /etc/config/online-upgrade	在界面里一键生成预设
首次开机用 uci-defaults 动态写入	自动刷写固件
让「高级配置」回填预设值	绕过 SHA256 与 sysupgrade -T 校验

1. 生效链路

编译期写入 /etc/config/online-upgrade → （若用 uci-defaults：首次开机执行一次，成功后脚本自删）→ 插件读取 online-upgrade.settings → 页面「高级配置」回填 → 「检查更新」按预设仓库与规则检测。

> **关键约束**
> 配置文件固定为 /etc/config/online-upgrade，section 名必须是 settings；写成 main 会导致读取不到。

2. 方案一：files/ 目录直接覆盖（推荐）

1. 在固件源码根目录建立 files/etc/config/ 目录。
2. 新建 files/etc/config/online-upgrade，写入 repo、tag、firmware_pattern、proxy、keep_config 等键。
3. 权限设为 644 root:root，编码 UTF-8，行尾 LF。
4. 编译打包后文件即位于固件的 /etc/config/online-upgrade。

最小可用示例：config online-upgrade 'settings'；option repo 'your-username/your-firmware-repo'；option tag 'latest'；option firmware_pattern 'H5000M-.*-sysupgrade\.bin'；option proxy 'https://gh.acg2.mom/'；option keep_config '1'。

常用字段与默认值

键	默认	说明
repo	空	owner/repo，例如 LianXia233/OpenWRT-CI
tag	latest	latest、latest@^前缀 或具体 tag
firmware_pattern	空	固件文件名 ERE 正则，反斜杠写成 \.
proxy	gh.acg2.mom	下载加速前缀，留空则直连
keep_config	1	1 升级保留配置（sysupgrade -f），0 全新刷入
min_size_mb	15	过滤小于该体积的辅助文件，0 不限制
dl_workers / dl_chunk_mb	6 / 4	并发线程数与分块大小
dl_stall_sec / dl_retries	30 / 3	分块停滞超时与重试次数
dl_min_speed_kb / window / grace	32 / 15 / 10	慢速保护阈值、判定窗口与启动宽限
api_via_proxy	0	API 是否也走加速源
api_timeout	25	API 请求超时（秒），范围 5–120
ttl_actions / releases / artifacts	120 / 300 / 180	对应状态缓存 TTL（秒），范围 15–86400
ttl_compat / ttl_network	600 / 60	兼容性与网络探测缓存 TTL（秒）

> **注意**
> enabled 是内部开关（默认 0），界面不提供修改入口；不要写进预设，也不要把它当作“启用插件”的开关。

3. 方案二：uci-defaults 首次开机脚本（适合多机型）

1. 建立 files/etc/uci-defaults/99-default-online-upgrade。
2. 脚本按 /tmp/sysinfo/board_name 选择正则，用 uci -q batch 写入 online-upgrade.settings.*。
3. 最后执行 commit online-upgrade，并 chmod 755，行尾保持 LF。
4. 脚本首次开机运行一次，成功后系统自动删除，配置保留在 /etc/config/online-upgrade。

要点：section 必须是 settings，例如 set online-upgrade.settings.repo='owner/repo'；不是 online-upgrade.main。正则中的反斜杠要转义，例如 sysupgrade\.bin。

4. 方案三：GitHub Actions 云编译注入

在云编译模板的 diy-part1.sh 或 diy-part2.sh 中写入同一份 uci-defaults 脚本。P3TERX 模板使用 files/，部分模板使用 package/base-files/files/，按模板实际根目录选择；脚本内容与方案二一致。

5. 方案四：把插件加入编译源码树

1. 在 feeds.conf.default 追加：src-git onlineupgrade https://github.com/LianXia233/luci-app-online-upgrade.git;main
2. 执行 ./scripts/feeds update onlineupgrade 与 ./scripts/feeds install -a -p onlineupgrade
3. make menuconfig → LuCI → 3. Applications → 选中 luci-app-online-upgrade
4. 云编译可追加 CONFIG_PACKAGE_luci-app-online-upgrade=y 到 .config

6. 刷入后验证清单

- ☐ 执行 uci show online-upgrade，确认 repo / tag / firmware_pattern 等键存在且值正确。
- ☐ 确认 /etc/config/online-upgrade 权限为 644 root:root。
- ☐ 确认 /etc/uci-defaults/99-default-online-upgrade 已不存在（表示脚本已执行）。
- ☐ 打开「在线升级 → 高级配置」，核对回填值与预设一致。
- ☐ 点击「检查更新」，确认命中预设仓库与规则。

7. 常见坑

现象	原因	处理
页面配置为空	文件路径不对	确认 files/etc/config/ 层级
uci show 报错	section 写成 main	改为 online-upgrade.settings.*
匹配不到固件	正则未转义	sysupgrade\.bin
脚本没生效	无执行权限或非首次启动	chmod 755；重新刷机或手动执行
升级后配置丢失	keep_config='0'	改回 1
API 持续失败	api_via_proxy='1' 但镜像不支持	改回 0 直连

8. 完整可复制模板

仓库内 docs/PRESET_GUIDE.md 提供完整 UCI 配置与 uci-defaults 脚本，可直接复制到云编译仓库；本 PDF 内容与其一致，均为 2.6.7 的实际行为。