Materialliste – ESP8266/SHT30-Platine (65 × 43 mm)

Pos	Bauteil	Wert / Typ	Menge	Bemerkung
ESP	ESP8266-Board	Wemos D1 mini (oder kompatibel)	1	mit USB-Buchse und Reset-Taster
J2, J3	Buchsenleiste 1x8, RM 2,54	gerade	2	fuer das ESP-Board
U1	Spannungsregler-Modul	MP1584 Mini-Step-down (Eingang bis 28 V)	1	auf 5,0 V einstellen
U1	Stiftleiste 1x4, RM 2,54	gerade	1	optional, zum Anschluss des Moduls
C1	Elko radial, bedrahtet	10 uF / 50 V, D 5 mm, RM 2,5	1	Plus an Pad 1
C2	Elko radial, bedrahtet	10 uF / 16 V, D 5 mm, RM 2,5	1	Plus an Pad 1
J1	Stiftleiste 1x2 gewinkelt, RM 2,54	24-V-Eingang	1	plus passender Stecker/Kabel
J4	Stiftleiste 1x7, RM 2,54	zum Sensor-Modul	1	
SHT30	Sensor-Modul	SHT30 Breakout mit 7 Pins	1	eigene Platine
D1, D2	RGB-LED 5 mm	gemeinsame Kathode, 4 Beinchen	2	
R1, R2	Widerstand 0603 SMD	150 Ohm	2	je ein Vorwiderstand im Minus
J5	Stiftleiste 1x4, RM 2,54	fuer OLED 0,96 Zoll I2C (GND VCC SCL SDA)	1	OLED-Modul mit SSD1306, Pinreihenfolge am Modul pruefen
OLED	OLED-Display 0,96 Zoll I2C	SSD1306, 128x64, 3,3 V	1	teilt sich SDA/SCL mit dem Sensor
SUM1	Summer aktiv, bedrahtet	12 mm, 5 V, RM 7,6	1	Plus an Pad 1 (+5V)
T1	NPN-Transistor TO-92	BC547 (C-B-E)	1	schaltet den Summer (D3)
R3	Widerstand 1k	SMD 0603 oder bedrahtet 1/4 W (beides moeglich)	1	Vorwiderstand an der Basis von T1
DF1	Freilaufdiode	1N4148, SMD SOD-123 oder bedrahtet DO-35 (beides moeglich)	1	parallel zum Summer, Strich/Kathode an +5V