

Lab3

组员：杨桑多杰，张磊，徐南海

练习1：完善中断处理（需要编程）

请编程完善trap.c中的中断处理函数trap，在对时钟中断进行处理的部分填写kern/trap/trap.c函数中处理时钟中断的部分，使操作系统每遇到100次时钟中断后，调用print_ticks子程序，向屏幕上打印一行文字“100 ticks”，在打印完10行后调用sbi.h中的shut_down()函数关机。

要求完成问题1提出的相关函数实现，提交改进后的源代码包（可以编译执行），并在实验报告中简要说明实现过程和定时器中断中断处理的流程。实现要求的部分代码后，运行整个系统，大约每1秒会输出一行“100 ticks”，输出10行。

- 实现代码：

```
clock_set_next_event();
    ticks_count++;
    if (ticks_count >= 100) {
        print_ticks();
        ticks_count = 0;
        print_count++;
        if (print_count >= 10) {
            sbi_shutdown();
        }
    }
```

- 实现过程：

1.首先调用clock_set_next_event () 函数，因为QEMU的时钟频率为10MHz,时钟间隔中断设置为CPU频率的1%，因此其间隔为 1×10^5 ，所以timebase的值被设置为100000。而clock_set_next_event函数的声明如下：

```
void clock_set_next_event(void) { sbi_set_timer(get_time() + timebase); }
```

在这个函数中调用了sbi_set_timer这一函数，该函数的声明如下：

```
void sbi_set_timer(unsigned long long stime_value) {
    sbi_call(SBI_SET_TIMER, stime_value, 0, 0);
}
```

当time寄存器(rdtimer的返回值)为stime_value的时候触发一个时钟中断

这样就设置好了下一次的时钟中断。

2. ticks每次都会增加1，如果其能够模TICK_NUM(100)为0，则会打印输出调用print_ticks打印100 ticks。同时num自增1，当num=10即打印10次后调用sbi_shutdown进行关机。

扩展练习 Challenge1：描述与理解中断流程

回答：描述ucore中处理中断异常的流程（从异常的产生开始），其中mov a0, sp的目的是什么？SAVE_ALL中寄存器保存在栈中的位置是什么确定的？对于任何中断，__alltraps 中都需要保存所有寄存器吗？请说明理由。

异常处理的流程：

- 1、关中断（CPU不再响应更高级的中断）
- 2、保存断点以便能回来。（一般是保存程序计数器pc）
- 3、引出（也就是大概是读取这个程序的入口地址，以便后面执行）中断执行程序（也就是我们要中断当前的，然后去执行的东西。
- 4、保存现场和关键字。
- 5、开中断（）
- 6、执行中断服务程序（此时可以并发响应其他中断）
- 7、关中断
- 8、恢复现场
- 9、开中断
- 10、中断返回。

产生异常，跳到stvec保存地址处，进入alltraps,然后保存寄存器，之后jal跳到traps函数处理中断，跳回来后恢复寄存器，然后返回即可。 mov a0 sp的作用是把sp地址放到a0（传参寄存器），trap的唯一参数是指针类型，这样就把trapframe 结构体传进去了。 由结构体定义的顺序。 不需要。单一的中断并不需要都保存，但是嵌套中断的话就需要都保存，因为可能在后续中断中被修改。

扩展练习 Challenge2：理解上下文切换机制

回答：在trapentry.S中汇编代码 csrrw sscratch, sp; csrrw s0, sscratch, x0实现了什么操作，目的是什么？save all里面保存了stval scause这些csr，而在restore all里面却不还原它们？那这样store的意义何在呢？

- csrrw sscratch, sp: 保存栈顶指针sp到sscratch。到时候恢复回来就靠这个了。执行完之后，把所有寄存器手牵手连着存到当前栈底部开始间隔寄存器大小的内存空间。
- csrrw s0, sscratch, x0实现了把sscratch（也就是sp）的值存到s0里，再把x0的值存到sscratch里。这里x0是zero寄存器，用来把sscratch清零（这个不是主要目的），这里是要把sp经过sscratch之后存到s0里面，然后s0再保存到 uintptr_t sp位

来看看没有恢复的csr寄存器：sbadaddr寄存器用于存储导致异常的地址。这里导致异常的东西我们的trap已经处理过了，因此不需要再进行恢复。scause寄存器包含了导致异常或中断发生的原因的代码。已经处理完了也没必要再恢复了。

总而言之，这些寄存器不需要恢复是因为它们和恢复后的运行状态没有关系，这些异常已经移交由trap.c处理了。store的意义是：将状态寄存器作为参数传入trap.c中进行异常处理。

扩展练习Challenge3：完善异常中断

编程完善在触发一条非法指令异常和断点异常，在 kern/trap/trap.c的异常处理函数中捕获，并对其进行处理，简单输出异常类型和异常指令触发地址，即“Illegal instruction caught at 0x(地址)”，“ebreak caught at 0x (地址)”与“Exception type:Illegal instruction”，“Exception type: breakpoint”

实验代码

对异常处理函数exception_handler更改的地方如下：

```
case CAUSE_ILLEGAL_INSTRUCTION:
    // 非法指令异常处理
    /* LAB3 CHALLENGE3 2312541 : */
    /*(1)输出指令异常类型 ( illegal instruction)
    *(2)输出异常指令地址
    *(3)更新 tf->epc寄存器
    */
    cprintf("在 0x%08x 处捕获到非法指令\n", tf->epc);
    cprintf("异常类型: 非法指令\n");
    //RISC - V 中的 mret 指令通常是 4 字节长 (32位)，所以要+4
    tf->epc += 4;
    break;

case CAUSE_BREAKPOINT:
    //断点异常处理
    /* LAB3 CHALLENGE3 2312541 : */
    /*(1)输出指令异常类型 ( breakpoint)
    *(2)输出异常指令地址
    *(3)更新 tf->epc寄存器
    */
    cprintf("在 0x%08x 处捕获到 ebreak\n", tf->epc);
    cprintf("异常类型: 断点\n");
    //我们实验中RISC - V 中的 ebreak 指令通常是 2 字节长 (16位)，所以要+2而不是+4.
    tf->epc += 2;
    break;
```

我们选择将断点和异常指令设置到每次打印100ticks后，用ebreak设置断点，用mret当做一条异常指令，断点和异常指令设置代码如下：

```
if (++ticks % TICK_NUM == 0) {
    print_ticks();
    __asm__ volatile ("ebreak");//为了观察断点异常是否能正常输出，我们在这里打印ticks的
    同时触发一个ebreak指令。
    __asm__ volatile ("mret");//为了观察违法指令异常是否能正常输出，我们在这里打印ticks
    的同时触发一个mret指令。
    if (ticks == 1000)
        sbi_shutdown();
}
```

实验结果：

实验结果是每次打印100ticks时，也能同时报告非法指令异常和断点异常，部分结果显示在如下图片：

问题 输出 调试控制台 终端 端口

```
rowin@Rowin:~/Documents/osLab/lab3$ make qemu
在 0xc0200b26 处捕获到非法指令
异常类型: 非法指令
100 ticks
在 0xc0200b24 处捕获到 ebreak
异常类型: 断点
sbi_emulate_csr_read: hartid0: invalid csr_num=0x302
在 0xc0200b26 处捕获到非法指令
异常类型: 非法指令
100 ticks
在 0xc0200b24 处捕获到 ebreak
异常类型: 断点
sbi_emulate_csr_read: hartid0: invalid csr_num=0x302
在 0xc0200b26 处捕获到非法指令
异常类型: 非法指令
100 ticks
在 0xc0200b24 处捕获到 ebreak
异常类型: 断点
sbi_emulate_csr_read: hartid0: invalid csr_num=0x302
在 0xc0200b26 处捕获到非法指令
异常类型: 非法指令
rowin@Rowin:~/Documents/osLab/lab3$
```

实验过程中注意的问题和细节：

更新tf->epc寄存器

我们的目的是更改异常处理函数输出指令异常类型和异常指令地址，这件事情实际上很简单，只需要用cprintf函数打印即可，重点在于更新tf->epc寄存器的值。我们在前面练习一的时候，进行了中断操作，在我们对中断的操作后，我们并没有更新tf->epc寄存器的值，而在这里，我们进行异常处理操作后，却需要更新tf->epc寄存器的值。这是由于处理中断后的恢复中，只需要回到原地；而在处理异常的恢复中，需要跳过这条异常指令，以便接下来指令的执行，所以我们要更新tf->epc寄存器，让他储存异常下一条指令的地址。

我们现在已经明白了要执行异常指令的下一条指令，因而我们要进行的操作就是将tf->epc寄存器目前存储的地址加上现在遇到的异常指令的长度，就可以跳过异常指令，执行下一条指令了。

但是还有一个问题没有解决——加几。对于正常的RISC-V指令集架构中，一般指令的长度都是4字节（32位）。我们最初的修改就是在非法指令异常和断点异常操作后都给tf->epc寄存器的值加4。但是，这却不能正常的打印我们想要的结果。于是我们通过查阅指导手册中的参考资料RISC-V手册，但是却发现手册中这两个指令的长度也确实都是4字节。

Ebreak

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). I-type, RV32I and RV64I.

通过抛出断点异常的方式请求调试器。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000000001	00000	000	00000	1110011	

mret

ExceptionReturn(Machine)

机器模式异常返回(*Machine-mode Exception Return*). R-type, RV32I and RV64I 特权架构从机器模式异常处理程序返回。将 *pc* 设置为 *CSRs[mepc]*, 将特权级设置成 *CSRs[mstatus].MPP*, *CSRs[mstatus].MIE* 置成 *CSRs[mstatus].MPIE*, 并且将 *CSRs[mstatus].MPIE* 为 1; 并且, 如果支持用户模式, 则将 *CSR [mstatus].MPP* 设置为 0。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0011000	00010	00000	000	00000	1110011	

于是我们继续查阅资料, 发现我们现在实验中使用的指令集经过了“压缩”, 这里的ebreak指令实际上是c.ebreak,指令长度实际上缩减为2字节 (16位) 。

c.ebreak

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (*Environment Breakpoint*). RV32IC and RV64IC.
扩展形式为 **ebreak**.

15	13	12	11	7 6	2 1	0
100	1	00000	00000	10		

于是我们终于得出对非法指令异常, 给tf->epc寄存器的值加4; 而对断点异常操作, 给tf->epc寄存器的值加2。

最终打印是地址也验证了我们更改的正确性, 我们实验中, 断点异常的下一条指令就是非法指令异常, 而结果显示: 在 0xc0200b26处捕获到非法指令和在0xc0200b24处捕获到ebreak。这两个地址差2字节, 这说明ebreak指令确实长为2字节。

关于mret指令

我们观察到输出结果中还有一句:sbi_emulate_csr_read: hartid0: invalid csr_num=0x302,这句话值得关注。这句话意为我们尝试读取了不支持的CSR寄存器, 而这个CSR编号0x302是mepc寄存器的编号。mepc寄存器在RISC-V架构中用于存储发生异常时的指令地址。当异常发生时, 处理器会将异常的下一条指令的地址保存到mepc寄存器中, 以便在异常处理完成后能够正确返回到异常发生的位置继续执行。

为什么会这样? 这就和我们使用的mret指令有关了。mret指令是一条特权指令, 根据参考资料RISC-V手册, 它的的执行过程如下:

- 从指定的异常处理程序返回上下文。
- 恢复保存的程序计数器 (PC) 的值, 将控制流恢复到异常发生时的下一条指令。
- 恢复保存的状态寄存器 (SSTATUS) 的值, 包括特权级别、中断使能等。
- 恢复其他保存的寄存器和状态, 使处理器回到正常的执行状态。

注意到过程中, mret指令会读取mepc寄存器, 将PC设置为mepc。但是, 手册中同样指出, 在用户模式下执行mret指令会导致非法指令异常, 而这就是显示sbi_emulate_csr_read: hartid0: invalid csr_num=0x302的原因了。同样的, 这也正是我们能在代码中插入mret指令来当做非法指令来进行实验的原因。