




CWB9	CWB12	CWB18	CWB25	CWB32	CWB38
9	12	18	25	32	38
3	4	6	7,5	12,5	12,5
5	7,5	10	15	20	25
6	7,5	12,5	15	20	30
4,4	5,8	8,5	10,4	13,7	13,7
2	2	3	4	5	5
3	5	5	7,5	10	10
3	4	5	7,5	10	10
25	25	32	40	50	50
9,5	9,5	12	15	19	19
16,5	16,5	21	26	33	33
19	19	24,5	30,5	38	38
45					
78,4					
86,5 / 95,7					
0,372 / 0,490					
25	25	35	40	63	63

CWM9	CWM12	CWM18	CWM25	CWM32	CWM40	CWM50	CWM65	CWM80	CWM95
9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
3	4	6	7,5	12,5	15	20	25	30	30
5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60
6	7,5	12,5	15	20	30	40	50	60	75
5	7	8	12	16	18,5	23	30	37	44
1,5	2	2	4	5	6	7,5	10	12,5	15
3	4	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30
3	5	6	7,5	12,5	15	15	20	30	30
25	25	32	45	60	60	90	110	110	140
9,5	9,5	12	17	22,5	22,5	34	42	42	53
16,5	16,5	21	29,5	39,5	39,5	59	72,5	72,5	92
19	19	24	34	45,5	45,5	68,5	84	84	106,5
45						66	66	66	75
81						116,5	116,5	116,5	117
87 / 115						116 / 116	116 / 116	116 / 116	126 / 126
0,360 / 0,620						1,205 / 1,255	1,215 / 1,265	1,220 / 1,270	1,5 / 1,5
25	35	35	50	63	80	100	125	125	160



RW27-2D			
Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾
0,28 - 0,4	2	7 - 10	25
0,4 - 0,63	2	8 - 12,5	25
0,56 - 0,8	2	10 - 15	35
0,8 - 1,2	4	11 - 17	35
1,2 - 1,8	6	15 - 23	50
1,8 - 2,8	6	22 - 32	63
2,8 - 4	10	32 - 40	90
4 - 6,3	16		
5,6 - 8	20		

RW27-1D			
Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾
0,28 - 0,4	2	7 - 10	25
0,4 - 0,63	2	8 - 12,5	25
0,56 - 0,8	2	10 - 15	35
0,8 - 1,2	4	11 - 17	35
1,2 - 1,8	6	15 - 23	50
1,8 - 2,8	6	22 - 32	63
2,8 - 4	10	32 - 40	90
4 - 6,3	16		
5,6 - 8	20		

RW67-1D			
Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾
25 - 40	90	25 - 40	90
32 - 50	125	32 - 50	125
		40 - 57	150
		50 - 63	150
		57 - 70	175
		63 - 80	200

RW67-2D			
Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gg ¹⁾
25 - 40	90	25 - 40	90
32 - 50	125	32 - 50	125
40 - 57	150	40 - 57	150
50 - 63	150	50 - 63	150
57 - 70	175	57 - 70	175
63 - 80	200	63 - 80	200

Faixa de ajuste
63
75
90 -



	CAW04	CWCA0	CAWM4
	2NA + 2NF 3NA + 1NF 1NA + 3NF 4NA	2NA + 2NF 3NA + 1NF 4NA 4NA 4NF	4NA + 2NF 4NA + 4NF 5NA + 3NF 6NA + 2NF 8NA
(V)	400	690	690
(A)	6	10	10
	$U_{min} = 24\text{ V}; I_{min} = 30\text{ mA}$	$U_{min} = 17\text{ V}; I_{min} = 5\text{ mA}$	
(A)	6	10	16
(kg)	0,120 (Bobina CA)	0,198 (Bobina CC)	0,490 (Bobina CC)
(mm)	45 / 42 / 44	45 / 58 / 52 (CA=CC)	45 / 81 / 85 45 / 81 / 114

Comando

A. e C.C:

V16	V25	V40
110	220	380

2, CWM180, CWM250, CWCA0 e CAWM4

D13	D24	D25	D34	D35
110	230	240	400	415

1, CWM250, CWCA0 e CAWM4

V15	V26	V41	V42	V47
95	190	325	380	415
110	220	380	440	480

com Módulo Eletrônico:

E07	E10	E13	E16	E21
60 - 72	110 - 130	208 - 250	360 - 415	430 - 500

	E39	D80	D81	D82
110 V CC	200 - 240 V CA / 200 - 220 V CC	-	-	-
	-	265 - 347	380 - 450	440 - 575

CWM400

Códigos de tensões	E36	D80	D81	D82
V (50/60 Hz) / V CC	100 - 240 V CA / 100 - 220 V CC	-	-	-
V (50/60 Hz)	-	265 - 347	380 - 450	440 - 575

Corrente Continua

	Ligamento	Ligado	Ligamento
	(VA) (cos η)	(VA) (cos η)	(W)
CWM112	50/60 Hz 41 0,31 0,86	41 0,31 0,86	3,7
CWM180	60 Hz 42 19,3 0,86	42 19,3 0,86	3,7
CWM250	50/60 Hz 52 58 0,93	52 58 0,93	5,8
CWM400	60 Hz 92 75 -	92 75 -	7,5
CWM500...800	28 69,5 0,85	14 0,36 571	240
	28 70 0,85	6 6,5	340
	34 98 0,69		
	34 115 0,69		
	255 0,54		

Modelos	Ligado	Ligamento
CWC07...16 e CWCA0	2,7 (baixo consumo)	3,7
CWB9...38	5,8	
CWM9...25 e CAWM4	7,5	
CWM32/40	6	240
CWM50...105	6,5	340

Descrição		Modelos	
Contatos auxiliares	Frontal	CWC07...16: BFC0-20 (2NA) BFC0-02 (2NF) BFC0-22 (2NA+2NF) BFC0-31 (3NA+1NF) BFC0-11 (1NA+1NF) BFC0-40 (4NA) BFC0-04 (4NF) BFC0-13 (1NA+3NF)	CWCA0: BFCA-20 (2NA) BFCA-02 (2NF) BFCA-22 (2NA+2NF) BFCA-31 (3NA+1NF) BFCA-11 (1NA+1NF) BFCA-40 (4NA) BFCA-04 (4NF) BFCA-13 (1NA+3NF)
	Lateral	CWB9...38: BLB11 (1NA+1NF) BLRB11 (1NA+1NF) BCXML20 (2NA) BCXML20 (2NA) BLB02 (2NF) BLRB02 (2NF)	CWM400: BCXML11 CWMIE BCXMLR11 CWMIE
Blocos supressores de surto	Resistor + Capacitor	CW07 e CAW04: RC01 D53 (24-48 V CA) RC06 D62 (110-220 V CA) RC10 D33 (380 V CA) RC00-1 D49 (12-24 V) RC00-2 D53 (24-48 V) RC00-3 D55 (50-127 V) RC00-4 D63 (130-250 V) RC00-5 D84 (275-380 V) RC00-6 D73 (400-510 V)	CWB9...38: RCB D49 (12-24 V) RCB D53 (24-48 V) RCB D55 (50-127 V) RCB D63 (130-250 V) RCB D68 (270-380 V) RCB D73 (400-510 V)
	Varistor	CWC07...25 e CWCA0: VRC0-1 E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC) VRC0-2 E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC) VRC0-3 E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC) VRC0-4 E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC) VRC0-5 D73 (400-510 V CA)	CWB9...38: VRB E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC) VRB E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC) VRB E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC) VRB E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC) VRB D73 (400-510 V CA)
	Diodo	CWC07...16 e CWCA0: D1C0-1 C33 (12-600 V CC)	CWB9...38: D1B C33 (12-600 V CC)
	Diodo Zener	CWC07-16 e CWCA0: D1ZC0 C26 (12-250 V CC)	CWB9...38: D1ZB C26(12-250 V CC)
	Frontal	CWC07...16 e CWCA0: B1C0	
Intertravamento mecânico	Lateral	CWM9...105 e CAWM4: BLIM9-105 e BLIM.02 (2NF)	CWM12...300: BLIM112-300
	Inferior	CWM500...800: BLIM CWM800	

Relés de Sobrecarga Térmico



Descrição		Modelos	
Basas de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm)	RW27: BF27D	RW67-1D: BF67-1D	RW67-2D: BF67-2D
Cabo para reset externo		RW17-407:	ERC250RW (comprimento de 250 mm) ERC375RW (comprimento de 375 mm) ERC500RW (comprimento de 500 mm)
Garras para acoplamento aos contadores		RW117-1D+CWM112/150: GA117D RW317+CWM112/150: GA317-1D RW317+CWM180: GA317-2D	RW317+CWM250/300: GA317-3D RW317+CWM400: GA317-10D