CASOS DE PRUEBA

CASO DE PRUEBA	CLASES DE EQUIVALENCIA	CB	CS	CP	OR	SALIDA	SALIDA SIMPLIFICADA
CP1	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V1	"_____"	12345	1A2B3	"_____"	TALONARIO,MOVIMIENTOS	TALONARIO,MOVIMIENTOS
CP2	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V1	531	12345	1A2B3	"_____"	TALONARIO,MOVIMIENTOS	TALONARIO,MOVIMIENTOS
CP3	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V2	"_____"	12345	1A2B3	TALONARIO	TALONARIO	TALONARIO
CP4	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V2	531	12345	1A2B3	TALONARIO	TALONARIO	TALONARIO
CP5	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V3	"_____"	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
CP6	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V3	531	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
CP7	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V1	123	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E1	ERR CB-E1
CP8	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V2	123	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E1	
CP9	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V3	123	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E1	
CP10	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V1	12	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E2	ERR CB-E2
CP11	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V2	1234	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E2	
CP12	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V3	"_____"	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E2	
CP13	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V1	1A2	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E3	ERR CB-E3
CP14	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V2	1A2	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E3	
CP15	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V3	1A2	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E3	
CP16	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V1	"____"	123456	1A2B3	"_____"	ERR CS-E1	ERR CS-E1
CP17	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V2	"____"	1234	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E1	
CP18	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V3	"____"	"____"	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E1	
CP19	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V1	"____"	ABCD	1A2B3	"_____"	ERR CS-E2	ERR CS-E2
CP20	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V2	"____"	ABCD	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E2	
CP21	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V3	"____"	ABCD	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E2	
CP22	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V1	531	123456	1A2B3	"_____"	ERR CS-E1	
CP23	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V2	531	1234	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E1	
CP24	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V3	531	"____"	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E1	
CP25	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V1	531	ABCD	1A2B3	"_____"	ERR CS-E2	
CP26	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V2	531	ABCD	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E2	
CP27	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V3	531	ABCD	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E2	
CP28	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V1	"____"	12345	123456	"_____"	ERR CP-E1	ERR CP-E1
CP29	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V2	"____"	12345	1234	TALONARIO	ERR CP-E1	
CP30	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V3	"____"	12345	"____"	MOVIMIENTOS	ERR CP-E1	
CP31	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V1	"____"	12345	@#$%	"_____"	ERR CP-E2	ERR CP-E2
CP32	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V2	"____"	12345	@#$%	TALONARIO	ERR CP-E2	
CP33	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V3	"____"	12345	@#$%	MOVIMIENTOS	ERR CP-E2	
CP34	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V1	531	12345	123456	"_____"	ERR CP-E1	
CP35	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V2	531	12345	1234	TALONARIO	ERR CP-E1	
CP36	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V3	531	12345	"____"	MOVIMIENTOS	ERR CP-E1	
CP37	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V1	531	12345	@#$%	"_____"	ERR CP-E2	
CP38	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V2	531	12345	@#$%	TALONARIO	ERR CP-E2	
CP39	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V3	531	12345	@#$%	MOVIMIENTOS	ERR CP-E2	
CP40	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-E1	"____"	12345	1A2B3	SALDO	ERR OR-E1	ERR OR-E1
CP41	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-E1	531	12345	1A2B3	SALDO	ERR OR-E1	