Alumno: Luis Rodriguez Palacios

Modulo: Entornos de Desarrollo

Ciclo: Grado superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 16/01/2025

Profesor: Cesar Brera Marquez

Titulo: Caja Negra

Contenido

CAJA NEGRA 3
CLASES DE EQUIVALENCIA 3
CASOS DE PRUEBA..... 4

CAJA NEGRA

CLASES DE EQUIVALENCIA

CAJA NEGRA — **CLASES DE EQUIVALENCIA**

CAMPO	CONDICIONES	VALIDO	6 COMBINACIONES COD VALIDO	NO VALIDO	144 COMBINACIONES COD ERROR		41 COMBINACIONES ERROR SIMPLIFICADO
CODIGO BANCO		"____"	CB-V1	3 digitos (1<=3) 123	CB-E1		CB-E1
		531	CB-V2	>3 digitos 1234	CB-E2	!=3	CB-E2
				<3 digitos 1-2	CB-E3		CB-E3
				no numeros	CB-E4		
CODIGO SUCURSAL		12345	CS-V1	<5 digitos	CS-E1	!=5	CS-E1
				>5 digitos	CS-E2		CS-E2
				no numeros	CS-E3		
				blanco " "	CS-E4		
CLAVE PERSONAL		A1B2C	CP-V1	<5 digitos	CP-E1	!=5	CP-E1
		1A2B3		>5 digitos	CP-E2		CP-E2
				blanco " "	CP-E3		
				carácter especiales "@#$%"	CP-E4		
ORDEN		"____"	OR-V1	!= conjunto valores ej."saldo"	OR-E1		OR-E1
		TALONAF	OR-V2				
		MOVIMIE	OR-V3				

En esta tabla analizamos que esta y que no esta permitido cuando el usuario introduce información en los diferentes campos en una aplicación bancaria.

Claro al decir las condiciones validas surgen varias condiciones de error por cada campo, pero se pueden simplificar agrupando en un error varios de los errores.(Por ejemplo, vemos que en el código de banco da como error aquellos introducidos mayores de 3 y menores de 3 por lo tanto se puede simplificar el error que aquellos que sean distinos de 3 seran error)

CASOS DE PRUEBA

CASOS DE PRUEBA

CASO DE PRUEBA	CLASES DE EQUIVALENCIA	CB	CS	CP	OR	SALIDA	SALIDA SIMPLIFICADA
CP1	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V1	"_____"	12345	1A2B3	"_____"	TALONARIO,MOVIMIENTOS	TALONARIO,MOVIMIENTOS
CP2	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V1	531	12345	1A2B3	"_____"	TALONARIO,MOVIMIENTOS	TALONARIO,MOVIMIENTOS
CP3	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V2	"_____"	12345	1A2B3	TALONARIO	TALONARIO	TALONARIO
CP4	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V2	531	12345	1A2B3	TALONARIO	TALONARIO	TALONARIO
CP5	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-V3	"_____"	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
CP6	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-V3	531	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
CP7	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V1	123	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E1	ERR CB-E1
CP8	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V2	123	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E1	
CP9	CB-E1,CS-V1,CP-V1,OR-V3	123	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E1	
CP10	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V1	12	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E2	ERR CB-E2
CP11	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V2	1234	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E2	
CP12	CB-E2,CS-V1,CP-V1,OR-V3	"_____"	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E2	
CP13	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V1	1A2	12345	1A2B3	"_____"	ERR CB-E3	ERR CB-E3
CP14	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V2	1A2	12345	1A2B3	TALONARIO	ERR CB-E3	
CP15	CB-E3,CS-V1,CP-V1,OR-V3	1A2	12345	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CB-E3	
CP16	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V1	"____"	123456	1A2B3	"_____"	ERR CS-E1	ERR CS-E1
CP17	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V2	"____"	1234	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E1	
CP18	CB-V1,CS-E1,CP-V1,OR-V3	"____"	"____"	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E1	
CP19	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V1	"____"	ABCD	1A2B3	"_____"	ERR CS-E2	ERR CS-E2
CP20	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V2	"____"	ABCD	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E2	
CP21	CB-V1,CS-E2,CP-V1,OR-V3	"____"	ABCD	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E2	
CP22	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V1	531	123456	1A2B3	"_____"	ERR CS-E1	
CP23	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V2	531	1234	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E1	
CP24	CB-V2,CS-E1,CP-V1,OR-V3	531	"____"	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E1	
CP25	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V1	531	ABCD	1A2B3	"_____"	ERR CS-E2	
CP26	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V2	531	ABCD	1A2B3	TALONARIO	ERR CS-E2	
CP27	CB-V2,CS-E2,CP-V1,OR-V3	531	ABCD	1A2B3	MOVIMIENTOS	ERR CS-E2	
CP28	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V1	"____"	12345	123456	"_____"	ERR CP-E1	ERR CP-E1
CP29	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V2	"____"	12345	1234	TALONARIO	ERR CP-E1	
CP30	CB-V1,CS-V1,CP-E1,OR-V3	"____"	12345	"____"	MOVIMIENTOS	ERR CP-E1	
CP31	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V1	"____"	12345	@#$%	"_____"	ERR CP-E2	ERR CP-E2
CP32	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V2	"____"	12345	@#$%	TALONARIO	ERR CP-E2	
CP33	CB-V1,CS-V1,CP-E2,OR-V3	"____"	12345	@#$%	MOVIMIENTOS	ERR CP-E2	
CP34	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V1	531	12345	123456	"_____"	ERR CP-E1	
CP35	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V2	531	12345	1234	TALONARIO	ERR CP-E1	
CP36	CB-V2,CS-V1,CP-E1,OR-V3	531	12345	"____"	MOVIMIENTOS	ERR CP-E1	
CP37	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V1	531	12345	@#$%	"_____"	ERR CP-E2	
CP38	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V2	531	12345	@#$%	TALONARIO	ERR CP-E2	
CP39	CB-V2,CS-V1,CP-E2,OR-V3	531	12345	@#$%	MOVIMIENTOS	ERR CP-E2	
CP40	CB-V1,CS-V1,CP-V1,OR-E1	"____"	12345	1A2B3	SALDO	ERR OR-E1	ERR OR-E1
CP41	CB-V2,CS-V1,CP-V1,OR-E1	531	12345	1A2B3	SALDO	ERR OR-E1	

En esta tabla vemos todas las posibilidades que se pueden dar combinando los casos de errores simplificados de la tabla anterior, a la hora de sacar el código de error también nos da información del tipo de error que es en función de su nomenclatura y la manera simplificada seria coger el primer código de error de las variaciones disponibles.