laborbericht.

Biosignalverarbeitung Labor (MGST-B-3-BB-BS-ILV)

Aufbau der Hardware & Datenakquise

Labor 1

Bachelor Medizin,- Gesundheits- und Sporttechnologie

3. Semester

Lehrveranstaltungsleiter: Gerda Strutzenberger, Aitor Morillo Rascon

Jahrgang: MGST 2025

Verfasser: Johanna Helfer, Nele Janina Hinz , Luisa Kneppel

7. November 2026

inhaltsverzeichnis.

1 Einleitung **3**

2 Grundlagen und Messsystem **3**

2.1 Aufbau und Funktionsweise des Messsystems 3

2.2 Temperaturmessung mithilfe eines Sensors 3

2.3 Beschleunigungssensor: Koordinatensystem und Skalierung 4

3 Dynamische Beschleunigungsmessung **5**

3.1 Durchführung und Darstellung der Messung (Aufgabe 4a) 5

3.2 Plateaus der Signalpeaks (Aufgabe 4b) 5

3.3 Abweichungen zwischen Bewegung und Messsignal (Aufgabe 4c) 5

4 Anpassung der Abtastrate und Vergleich der Messungen **6**

4.1 Konfiguration des Beschleunigungssensors (Aufgabe 5) 6

4.2 Vergleich der Messungen 6

5 Statische Beschleunigungsmessung und Signalfilterung **6**

5.1 Messung der sechs Sensororientierungen (Aufgabe 6) 6

5.2 Vergleich gefilterter und ungefilterter Messdaten (Aufgabe 7) 7

5.3 Bestimmung der Abtastfrequenz (Aufgabe 8) 7

5.4 Vergleich mit dem mobilen Messsystem (Aufgabe 9) 7

abbildungsverzeichnis.

1 Richtungen der messbaren Beschleunigungen.[1, S. 3]. 4

tabellenverzeichnis.

1 einleitung

Ziel des Laborversuchs ist es, die Grundlagen der Datenerfassung und Signalverarbeitung anhand eines Beschleunigungssensors kennenzulernen. Hierfür werden statische und dynamische Messungen durgeführt, die Sensoreinstellungen verändert und die Auswirkungen auf die Messdaten untersucht. Die aufgenommenen Daten werden mit Python ausgewertet und grafisch dargestellt.

2 grundlagen und messsystem

2.1 AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE DES MESSSYSTEMS

HIER GRAFIK UND BESCHREIBUNG!!

2.2 TEMPERATURMESSUNG MITHILFE EINES SENSORS

Die Körpertemperatur wird mithilfe eines Sensors bestimmt, der Spannungen von 0 bis $3{,}3\,\mathrm{V}$ messen kann und einen Messbereich von 0 bis $40\,^{\circ}\mathrm{C}$ hat. Der Microcontroller, der die Sensordaten verbeitet und digitalisiert, kann bis zu $5\,\mathrm{V}$ und und mit einer Auflösung von $10\,\mathrm{Bit}$ messen. Für einen ausgegebenen Messwert von 520 soll die entsprechende Temperatur berechnet werden.

1. Berechnung der Sensorspannung aus dem ADC-Messwert

Ein 10-Bit-ADC kann $2^{10} = 1024$ unterschiedliche Werte darstellen. Der digitale Wertebereich reicht also von 0 bis 1023.

Die Auflösung (kleinstmögliche messbare Spannungsänderung in Volt) lässt sich aus folgender Formel berechnen (siehe Vorlesungsfolien, S. 14)[2]:

$$\Delta V = \frac{V_{\mathrm{FS}}}{2^N} \tag{1}$$

Dabei bezeichnet V_{FS} den Messbereich des ADC (Full Scale) und N die Bit-Tiefe.

Durch Einsetzen der gegebenen Werte ergibt sich:

$$\Delta V = \frac{5\,\mathrm{V}}{2^{10}} = 0{,}004883\,\mathrm{V} \tag{2}$$

Die Sensorauflösung beträgt somit ungefähr $4{,}88\,\mathrm{mV}$.
Im nächsten Schritt wird die Sensorspannung durch folgende Formel berechnet:

$$U_{\mathrm{Sensor}} = ADC_{\mathrm{Wert}} \cdot \Delta V \tag{3}$$

Mit dem gegebenen Messwert von 520 ergibt sich:

$$U_{\mathrm{Sensor}} = 520 \cdot 0{,}004883\,\mathrm{V} \tag{4}$$

$$\boxed{U_{\mathrm{Sensor}} \approx 2{,}539\,\mathrm{V}} \tag{5}$$

2. Umrechnung der Spannung in eine Temperatur

Aus der Aufgabenstellung geht hervor, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der Sensorspannung und der Temperatur besteht.

$$\frac{U_{\text{Sensor}}}{U_{\text{Sensor,max}}} = \frac{T}{T_{\text{max}}} \tag{6}$$

Durch Umstellen der Gleichung nach T ergibt sich:

$$T = \frac{U_{\text{Sensor}}}{U_{\text{Sensor,max}}} \cdot T_{\text{max}} \tag{7}$$

Werden die gegebenen Werte und die zuvor berechnete Spannung in die Gleichung eingesetzt, ergibt sich:

$$T = \frac{2{,}539\,\text{V}}{3{,}3\,\text{V}} \cdot 40\,^\circ\text{C} \tag{8}$$

Daraus folgt:

$$\boxed{T \approx 30{,}8\,^\circ\text{C}} \tag{9}$$

Der ADC-Messwert von 520 entspricht somit einer Temperatur von ungefähr $30{,}8\,^\circ\text{C}$.

2.3 BESCHLEUNIGUNGSSENSOR: KOORDINATENSYSTEM UND SKALIERUNG

Der im Versuch verwendete Beschleunigungssensor MMA8452Q misst die Beschleunigung entlang drei orthogonaler Raumachsen (X, Y und Z). Dadurch werden Beschleunigungen unabhängig voneinander in allen drei Raumrichtungen erfasst.

Achsenzuordnung und Überprüfung

Durch unterschiedliche Ausrichtungen des Sensors kann überprüft werden, welcher Messwert der jeweiligen Achse zugeordnet wird. Der Sensor wird auf eine ebene Fläche gelegt und anschließend so gedreht, dass jeweils eine der drei Achsen nach oben bzw. unten zeigt. Aufgrund der Erdbeschleunigung sollte bei einem ruhenden Sensor ein Wert von ungefähr $+1\,g$ oder $-1\,g$ gemessen werden. Die beiden anderen Achsen sollten dabei ungefähr $0\,g$ anzeigen. [1, S. 10, Abschnitt 3.2]

Die Achsen des Sensors werden in Abbildung 1 dargestellt.




Abbildung 1: Richtungen der messbaren Beschleunigungen.[1, S. 3].

Einheit und Umrechnung der Messwerte

Die Beschleunigungwerte werden vom Sensor als digitale Rohwerte, sogenannte Counts, ausgegeben. Um diese in eine physikalische Beschleunigung umzurechnen, muss die Empfindlichkeit des eingestellten Messbereichs berücksichtigt werden.
Laut Datenblatt ergeben sich folgende Werte (S. 6, Tabelle 2) [1]:

- Messbereich $\pm 2\,g$: 1024 Counts/g
- Messbereich $\pm 4\,g$: 512 Counts/g
- Messbereich $\pm 8\,g$: 256 Counts/g

Zuerst werden die Counts in die Einheit g umgerechnet. Anschließend wird der berechnete Wert mit der Erdbeschleunigung von $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ multipliziert, um die Beschleunigung in $\mathrm{m/s^2}$ zu erhalten.

Für die Umrechnung von Counts in g gilt:

$$a_g = \frac{\text{Rohwert}}{\text{Empfindlichkeit}} \tag{10}$$

Mit einer Empfindlichkeit von 1024 Counts/g ergibt sich folgende Umrechnungsformel:

$$\boxed{a = \frac{\text{Rohwert}}{1024} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}} \tag{11}$$

3 dynamische beschleunigungsmessung

3.1 DURCHFÜHRUNG UND DARSTELLUNG DER MESSUNG (AUFGABE 4A)

Zunächst wurde der Sensor mit geschlossener Hand für ca. zehn Sekunden auf und ab bewegt. Die Messwerte wurden ausgegeben und anschließend in einer Textdatei gespeichert.

Für die Auswertung wurden vier Sekunden der aufgezeichneten Messdaten ausgewählt und grafisch dargestellt. Dabei wurde die Beschleunigung über der Zeit aufgetragen.

3.2 PLATEAUS DER SIGNALPEAKS (AUFGABE 4B)

An den Spitzen des Signals sind Plateaus zu erkennen, da es zu einer Sättigung des Sensors kommt. Bei der verwendeten Einstellung `SCALE_2G` beträgt der Messbereich des Sensors ungefähr $-2g$ bis $+2g$. Wird dieser Bereich von der tatsächlichen Beschleunigung überschritten, kann der Sensor den Wert nicht mehr korrekt erfassen und der maximal darstellbare Wert wird ausgegeben. Die Spitzen des Signals werden also abgeschnitten und es entstehen Plateaus.

Um das Problem zu reduzieren, könnte man den Messbereich des Sensors vergrößern (beispielsweise auf `SCALE_4G` oder `SCALE_8G`). Allerdings nimmt dabei die Empfindlichkeit ab, wodurch kleinere Beschleunigungen nicht mehr so genau erfasst werden können.

3.3 ABWEICHUNGEN ZWISCHEN BEWEGUNG UND MESSSIGNAL (AUFGABE 4C)

Die Messdaten stellen die tatsächlich ausgeführte Bewegung nicht dar, da der Sensor die Beschleunigung nur in bestimmten Zeitabständen erfasst (Abtastrate). Wie viele neue Messwerte pro Sekunde bereitgestellt werden, wird durch die Output Data Rate (ODR) bestimmt. Bei einer zu niedrigen Abtastrate können schnelle Änderungen der Beschleunigung verloren gehen. Zusätzlich können unregelmäßige Handbewegungen zu Schwankungen im aufgezeichneten Messsignal führen.

4 anpassung der abtastrate und vergleich der messungen

4.1 KONFIGURATION DES BESCHLEUNIGUNGSSENSORS (AUFGABE 5)

Um die aufgezeichneten Messdaten besser an die tatsächlich ausgeführte Bewegung anzupassen, wurde die Konfiguration des Beschleunigungssensors MMA8452Q anhand des Datenblatts untersucht und der Arduino-Code entsprechend angepasst.

Der Messbereich des Sensors wird über das Register `XYZ_DATA_CFG` (Adresse 0x0E) eingestellt. Die entsprechenden Einstellungen sind in Abschnitt 6.1 des Datenblatts in Tabelle 15 und Tabelle 16 beschrieben. Die Bits FS[1:0] legen den Full-Scale-Bereich fest. Dabei entsprechen die Bitkombinationen 00, 01 und 10 den Messbereichen $\pm 2g$, $\pm 4g$ und $\pm 8g$. Die Kombination 11 ist reserviert.

Die Empfindlichkeit des Sensors hängt vom gewählten Messbereich ab. Laut Tabelle 2 des Datenblatts (S. 6) beträgt sie bei $\pm 2g$ 1024 Counts/g, bei $\pm 4g$ 512 Counts/g und bei $\pm 8g$ 256 Counts/g. Ein größerer Messbereich ermöglicht somit die Erfassung höherer Beschleunigungen, reduziert jedoch die Auflösung. Deshalb sollte der Messbereich möglichst klein gewählt werden, solange keine Sättigung auftritt.

Für die zeitliche Erfassung der Bewegung ist außerdem die Output Data Rate (ODR) entscheidend. Diese wird über die Bits DR[2:0] des Registers `CTRL_REG1` (Adresse 0x2A) eingestellt. Die möglichen Einstellungen sind in Abschnitt 6.7, Tabelle 53 und Tabelle 55 des Datenblatts (S. 40) aufgeführt. Der Sensor unterstützt dabei Abtastraten von 1,56 Hz, 6,25 Hz, 12,5 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz und 800 Hz.

Für die erneute Messung wurde eine Abtastrate von 200 Hz gewählt. Dies entspricht der Bitkombination 010 der Bits DR[2:0] und einer Abtastperiode von 5 ms. Durch die höhere Abtastrate stehen mehr Messpunkte pro Zeiteinheit zur Verfügung, wodurch schnelle Änderungen der Beschleunigung genauer erfasst werden können.

4.2 VERGLEICH DER MESSUNGEN

Nach der Anpassung der Sensorkonfiguration wurde das Experiment erneut durchgeführt. Dabei wurde der Sensor wieder für etwa zehn Sekunden in der geschlossenen Hand einmal pro Sekunde auf und ab bewegt. Anschließend wurden erneut vier Sekunden der Messdaten ausgewählt und grafisch dargestellt.

Im Vergleich zur vorherigen Messung ist durch die höhere Abtastrate eine genauere zeitliche Darstellung der Beschleunigungsänderungen zu erwarten. Der Signalverlauf kann dadurch der ausgeführten Handbewegung besser folgen. Gemeinsamkeiten zwischen beiden Messungen ergeben sich durch die gleiche Bewegungsdurchführung und die weiterhin vorhandene Erdbeschleunigung. Unterschiede können insbesondere durch die höhere Anzahl an Messpunkten und die dadurch verbesserte zeitliche Auflösung entstehen. Eine mögliche Sättigung der Signalpeaks wird durch die Erhöhung der Abtastrate allein jedoch nicht behoben, da diese vom eingestellten Messbereich des Sensors abhängt.

5 statische beschleunigungsmessung und signalfilterung

5.1 MESSUNG DER SECHS SENSORORIENTIERUNGEN (AUFGABE 6)

Zur Überprüfung der Beschleunigungsmessung wurden alle drei Achsen des MMA8452Q jeweils nach oben und nach unten ausgerichtet. Daraus ergeben sich insgesamt sechs verschiedene Sensororientierungen. Für jede Orientierung wurde eine Messdauer von etwa zehn Sekunden verwendet.

Bei ruhendem Sensor sollte jeweils die vertikale Achse eine Beschleunigung von ungefähr $1g$ beziehungsweise $-1g$ anzeigen. Die beiden horizontal ausgerichteten Achsen sollten dagegen Werte nahe $0g$ liefern. Das Vorzeichen hängt von der jeweiligen Orientierung und der Achsendefinition des Sensors ab.

Die aufgezeichneten Messwerte wurden gemeinsam in einem Diagramm dargestellt.

Anhand der Messwerte wird überprüft, ob die erwarteten Beschleunigungswerte von ungefähr $\pm 1g$ auf der jeweils vertikalen Achse erreicht werden. Abweichungen können beispielsweise durch eine ungenaue Ausrichtung des Sensors, Messrauschen oder Offsetfehler entstehen.

5.2 VERGLEICH GEFILTERTER UND UNGEFILTERTER MESSDATEN (AUFGABE 7)

Zur Untersuchung der Signalfilterung wurden die ursprünglichen Messdaten mit den gefilterten Messdaten verglichen. Hierfür wurde ein Tiefpassfilter in Form eines gleitenden Mittelwerts verwendet.

Der Tiefpassfilter reduziert hochfrequentes Messrauschen und glättet dadurch den Signalverlauf. Da die eigentliche Handbewegung deutlich langsamer als das hochfrequente Rauschen ist, verbessert die Filterung die Darstellung des Nutzsignals. Allerdings können dadurch schnelle Signaländerungen abgeschwächt und die Peaks leicht verzögert beziehungsweise abgeflacht werden.

5.3 BESTIMMUNG DER ABTASTFREQUENZ (AUFGABE 8)

Zur Bestimmung der tatsächlichen Abtastfrequenz wurde jedem Messwert während der Datenerfassung ein Zeitstempel direkt auf dem Mikrocontroller zugeordnet. Hierfür wurde eine Zeitfunktion des Mikrocontrollers verwendet. Die Zeitstempel wurden gemeinsam mit den Beschleunigungswerten gespeichert.

Aus den Zeitstempeln wurden zunächst die zeitlichen Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen berechnet:

$$\Delta t_i = t_{i+1} - t_i \tag{12}$$

Die mittlere Abtastfrequenz ergibt sich aus dem Kehrwert des mittleren zeitlichen Abstands:

$$f_s = \frac{1}{\overline{\Delta t}} \tag{13}$$

Die Standardabweichung der zeitlichen Abstände beschreibt die Schwankung der Messintervalle:

$$\sigma_{\Delta t} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\Delta t_i - \overline{\Delta t})^2} \tag{14}$$

Die berechnete mittlere Abtastfrequenz beträgt [WERT] Hz. Die Standardabweichung der zeitlichen Abstände beträgt [WERT] ms. Damit lässt sich beurteilen, wie konstant die Messintervalle während der Datenerfassung waren.

5.4 VERGLEICH MIT DEM MOBILEN MESSSYSTEM (AUFGABE 9)

Im letzten Versuchsteil wurde das mobile Messsystem mit DataLogger und Batterie verwendet. Die Datenerfassung erfolgte mit dem Arduino-Code `Lab1Code2` über einen Zeitraum von ungefähr zehn Sekunden.

Die Abtastfrequenz wurde erneut anhand der gespeicherten Zeitstempel bestimmt. Anschließend wurden die Ergebnisse mit der zuvor gemessenen Abtastfrequenz des ersten Messsystems verglichen.

Die mittlere Abtastfrequenz des mobilen Messsystems beträgt [WERT] Hz. Die zugehörige Standardabweichung beträgt [WERT] ms.

Unterschiede zwischen den beiden Messsystemen können durch die unterschiedlichen Abläufe der Datenerfassung entstehen. Insbesondere Schreibzugriffe auf die SD-Karte benötigen unterschiedlich lange und können dadurch Schwankungen der Messintervalle verursachen. Auch die unterschiedliche Programmstruktur sowie die serielle Datenübertragung des ersten Messsystems können die Abtastfrequenz beeinflussen.

literatur.

[1] **MMA8452Q: 3-axis, 12-bit/8-bit Digital Accelerometer**, Freescale Semiconductors, 08/2011, rev 4.1. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/MMA8452Q.pdf

[2] G. Strutzenberger and A. M. Rascon, "Grundlegende konzepte der signalverarbeitung: Signalerfassung," 2026, vorlesungsunterlagen, MCI.